

MANUEL DE L'UTILISATEUR

Série numérique L43 * *

Série numérique W43 * *

Contenu

INSTALLATION DU TÉLÉVISEUR

Consignes de sécurité.....	4
Installation et informations importantes.....	5
Télécommande.....	7
Insertion des piles et portée effective.....	7

CONNEXION DE VOTRE TÉLÉVISEUR

Connexion d'un équipement externe.....	8
Raccorder un appareil HDMI®.....	9
Connexion d'un appareil HDMI.....	9
Fonction ARC (canal de retour audio) de l'appareil HDMI.....	9
Connexion d'un appareil compatible avec la commande HDMI CEC.....	10
Connexion d'un ordinateur.....	11
Pour connecter un PC à la prise HDMI.....	11
Pour connecter un PC à la prise RGB/PC.....	11
Connexion d'un réseau domestique.....	12
Pour connecter le téléviseur à un réseau domestique - Avec fil.....	12
Pour connecter le téléviseur à un réseau domestique via une connexion Internet - Sans fil.....	12
Pour connecter le téléviseur à un ordinateur avec Intel® Wireless Display.....	12
Commandes et connexions d'entrée.....	13
Mise en marche.....	13
Utilisation des commandes et des connexions du téléviseur.....	13
Utilisation du système de menu.....	14

CONFIGURATION DE VOTRE TÉLÉVISEUR

Application de démarrage.....	15
Réglage rapide.....	15
Ant/Câble/Satellite (si disponible).....	20
Réglages satellite.....	21
Recherche automatique.....	22
ATV réglage manuel.....	23
Syntonisation.....	23
Passer.....	24
Positions de tri.....	25
Réglage TNT Manuel.....	25
Recherche manuelle.....	25
Recherche manuelle pour DVB-C.....	26
Recherche manuelle pour DVB-S.....	26
Réglages DTV.....	26
Chaînes (Antenne/Câble).....	26
Chaînes (Satellite).....	27
Mise à jour des canaux en veille.....	27
Réglage de l'emplacement.....	27
Arrêt Analogique.....	27

COMMANDES ET FONCTIONS

Commandes générales.....	28
Menu rapide.....	28
Sélection des chaînes.....	28

Affichage de l'heure – analogique uniquement.....	28
Transmissions stéréo et bilingues.....	28
Commandes du son.....	29
Commandes de volume et de coupure du son.....	29
Db. langage.....	29
Balance.....	29
Graves, Aiguës.....	29
Amélioration des voix.....	29
Accentuation dynamique des graves.....	29
Égalisation du son®.....	29
Contrôle gamme dynamique.....	29
Réglage Niveau Audio.....	30
Mise en/hors service des haut-parleurs de TV.....	30
Réglages du casque.....	30
Audio Description.....	30
Affichage plein écran.....	31
Commandes de l'image.....	33
Mode d'image.....	33
Préférences d'affichage.....	33
Réinitialiser.....	33
ColourMaster.....	33
Réglage des couleurs de base.....	34
Température de couleur.....	34
Capteur automatique de luminosité.....	34
Rétroéclairage dynamique.....	34
Niveau noir/blanc.....	34
Réduction du bruit MPEG - Réduction du bruit.....	34
DNR – Réduction du bruit numérique.....	35
Résolution+.....	35
Mode cinéma.....	35
Réinitialisation des réglages avancés de l'image.....	35
Réglages mode Expert.....	35
Format automatique (Grand écran).....	37
4:3 étiré.....	37
Position d'image.....	37
Arrêt sur image.....	37
Affichage des infos HDMI.....	37
Informations sur le LAN sans fil.....	38
Configuration du réseau.....	39
Réglages sans fil.....	39
Configuration réseau avancée.....	42
Réglages de DNS.....	43
Test de connexion au réseau.....	43
Utilisation du clavier virtuel.....	44
Réglage du périphérique réseau.....	44
Profil de commande des Apps.....	44
Commande marche TV (Activation de la veille).....	45
Configuration du moteur de rendu multimédia.....	45
Réglage du nom de périphérique.....	45
Fonction d'enregistrement sur lecteur USB.....	46
Préparation du lecteur USB pour l'enregistrement.....	46
Pour enregistrer des émissions DTV (Enregistrement une touche).....	46
Comment régler les enregistrements via le Guide de programmes.....	47

Pour vérifier, modifier ou supprimer les informations de programmation	49	Mise à jour et licences du logiciel.....	75
Pour voir une émission enregistrée.....	49	Recherche de nouveau logiciel.....	75
Opérations à partir de l'écran de bibliothèque	50	Mise à niveau par réseau.....	75
Réglage Enregistrement	51	Licences de logiciel.....	76
Priorité de programmation.....	52	Informations système et Réinitialiser TV	76
Utilisation du service Cloud TV	52	Informations système.....	76
Utilisation du Navigateur web.....	52	Réinitialiser TV	76
Utilisation de Skype.....	54	Paramètres PC.....	77
Utilisation de Hybrid TV Standard (si disponible)	59	Position horizontale et Position verticale	77
Utilisation de Intel® Wireless Display	59	Phase d'horloge.....	77
Nom d'appareil Intel® WiDi	60	Horloge d'échantillonnage	77
Liste des périphériques.....	60	Réinitialiser	77
Utilisation du lecteur multimédia.....	60	Sélection de l'entrée et connexions AV.....	78
Opération de base.....	61	Sélection de l'entrée	78
Affichage des fichiers photo (sur un serveur multimédia ou un périphérique USB)	62	Étiquetage des sources d'entrée vidéo.....	78
Affichage des fichiers films (sur un serveur multimédia ou un périphérique USB)	64	Sortie audio numérique.....	79
Lecture des fichiers musicaux (sur un serveur multimédia ou un périphérique USB)	66	Utilisation de la commande HDMI CEC	80
Autres fonctions.....	67	Activer commande HDMI CEC	80
Bloc. clavier.....	67	TV marche/arrêt auto.....	80
Écran bleu.....	67	Veille automatique	80
Netflix®	68	Contrôle ampli.....	80
Minuterias.....	68	Réglage initial des haut-parleurs	80
Programmations – numérique uniquement.....	68	Sélection de la source d'entrée de commande HDMI CEC	80
Minut. Marche	68	Lecture monoutouche par commande HDMI CEC	81
Arrêt différé	69	Mise en veille par commande HDMI CEC	81
Réglages Économie d'énergie	69	Utilisation de la fonction TV MHL.....	81
Extinction automatique.....	69	Connexion d'un appareil compatible MHL	81
Hors tension quand aucun signal.....	69	Fonctionnement d'un appareil compatible MHL	81
Informations sur l'écran numérique	70	Réglage MHL.....	81
Information	70		
Utilisation de EPG (Guide électronique des programmes)	71		
Utilisation du Guide Hertzien.....	71		
Sélection/recherche du genre	71		
Réglages numériques : contrôle parental.....	72		
Réglage de l'identifiant parental.....	72		
Niveau verrouillage	72		
Réglages numériques : Options Chaînes.....	73		
Sélection de vos chaînes favorites.....	73		
Listes de chaînes favorites.....	73		
Omission de chaînes.....	73		
Verrouillage des chaînes.....	74		
Réglages numériques : autres réglages.....	74		
Sous-titres	74		
Langues audio.....	74		
Interface commune	75		
		SERVICES DE TEXTE	
		Services de texte.....	82
		Sélection des Modes.....	82
		Informations Télétex.....	82
		Parcourir les pages en mode Auto.....	82
		Parcourir les pages en mode LIST	82
		Touches de commande	83
		RÉSOLUTION DES PROBLÈMES	
		Questions-Réponses	84
		INFORMATION	
		Information	87
		Informations de licence	91
		Caractéristiques techniques et accessoires.....	93

Pendant la vie de votre téléviseur, des mises à jour du micrologiciel seront disponibles pour assurer que votre téléviseur conserve ses performances optimales.

Si votre téléviseur est connecté à Internet, le micrologiciel sera disponible automatiquement. Si votre téléviseur n'est pas connecté à Internet, vous pouvez télécharger la dernière version du micrologiciel à partir de www.toshiba-om.net/firmware.php

*Certaines fonctions sont limitées à cause des législations locales et peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays.

Consignes de sécurité

Cet appareil a été conçu et fabriqué conformément aux normes internationales de sécurité. Toutefois, comme tout appareil électrique, il convient de respecter certaines consignes afin d'assurer un fonctionnement optimal en toute sécurité. Veuillez lire attentivement ce qui suit pour votre propre sécurité. Il s'agit de remarques d'ordre général s'appliquant à tous les appareils électroniques grand public : il est donc possible que certaines ne concernent pas le produit que vous venez d'acquérir.

Ventilation

Prévoyez un espace de plus de 10 cm tout autour du téléviseur pour permettre une ventilation adéquate. Cela permet d'éviter toute surchauffe susceptible d'endommager l'appareil. Évitez également les endroits poussiéreux. Pour un montage au mur, laissez un espace d'au moins 2,5 cm avec le mur et d'au moins 10 cm tout autour du téléviseur.

Chaleur excessive

Votre téléviseur risque d'être endommagé par la lumière directe du soleil ou par la chaleur d'un radiateur. Évitez les endroits trop chauds ou humides. Placez-le dans une pièce dont la température ne descend pas en dessous de 5 °C et ne dépasse pas 35 °C.

Alimentation secteur

L'alimentation secteur requise pour cet appareil est 220-240 V CA 50 Hz. Ne le raccordez jamais à une source de courant continu ou toute autre source d'alimentation électrique. **ASSUREZ-VOUS** que le cordon d'alimentation n'est pas coincé sous l'appareil. Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni.

NE COUPEZ PAS la fiche secteur : elle contient un filtre antiparasites spécial dont le retrait affectera le fonctionnement du téléviseur.

EN CAS DE DOUTE, CONSULTEZ UN ELECTRICIEN QUALIFIE.

Conseils

LISEZ le mode d'emploi avant de mettre l'appareil en marche.

ASSUREZ-VOUS que tous les branchements électriques (y compris la fiche secteur, les rallonges et les interconnexions entre les différents appareils) sont corrects et conformes aux instructions du fabricant. Éteignez et débranchez l'appareil avant de faire ou de modifier un branchement.

CONSULTEZ votre revendeur en cas de doute sur l'installation, le fonctionnement ou la sécurité de votre appareil.

AVERTISSEMENT : Pour éviter toute blessure, cet appareil doit être fixé solidement au mur ou au sol conformément aux instructions d'installation. Voir page 5.

FAITES ATTENTION aux panneaux ou aux supports de l'appareil.

UTILISER un chiffon doux pour nettoyer l'appareil.

N'ENLEVEZ AUCUN CACHE FIXE SOUS PEINE D'ÉLECTROCUTION.

LA FICHE SECTEUR SERT DE DISPOSITIF DE DÉCONNEXION ET DOIT DONC ÊTRE FACILE À MANIER.

Mises en garde

N'OBSTRUEZ PAS les ouvertures de ventilation de l'appareil, par exemple par des journaux, nappes, rideaux, etc. Une surchauffe endommagera l'équipement et réduira sa durée de vie.

NE LAISSEZ PAS l'appareil exposé à des gouttes ou éclaboussures et n'y placez pas de récipients remplis de liquides, comme des vases.

NE PLACEZ PAS d'objets chauds ou de sources de flammes nues, comme des bougies ou des veilleuses, sur l'appareil ou à proximité immédiate. Les températures élevées risquent de faire fondre le plastique et de provoquer des incendies.



AVERTISSEMENT : Afin d'éviter la propagation d'un incendie, placez à tout moment les bougies ou les autres flammes nues à l'écart de ce produit.

N'UTILISEZ PAS de supports de fortune et ne fixez JAMAIS de pieds avec des vis à bois.

NE LAISSEZ PAS votre appareil branché sans surveillance à moins qu'il ne soit spécialement conçu pour un fonctionnement sans surveillance ou qu'il dispose d'un mode de veille. Débranchez l'appareil de la prise de courant et assurez-vous que tous les membres de votre famille savent le faire. Des mesures particulières seront éventuellement nécessaires pour les personnes handicapées.

N'UTILISEZ PAS votre équipement si vous avez le moindre doute quant à son bon fonctionnement, ou s'il présente un dommage quelconque – éteignez-le, débranchez-le et consultez votre revendeur.

NE poussez/tirez PAS la carte CI CAM avec un angle pour éviter de casser l'INTERFACE COMMUNE.

AVERTISSEMENT : Une pression sonore excessive en provenance d'écouteurs ou d'un casque peut entraîner une perte auditive.

PAR-DESSUS TOUT – Ne laissez JAMAIS personne, surtout des enfants, pousser ou frapper l'écran et la châssis, enfoncer des objets dans les trous, les fentes ou tout orifice du boîtier. Ces actions risqueraient d'endommager l'écran ou les pièces internes.

NE CHERCHEZ JAMAIS à deviner quoi que ce soit et ne prenez aucun risque avec des appareils électriques – prudence est mère de sûreté.

Installation et informations importantes

Placez le téléviseur à l'abri de la lumière directe du soleil et des éclairages puissants. Un éclairage doux et indirect est recommandé pour un meilleur confort de visualisation. Utilisez des rideaux ou des stores pour empêcher que la lumière du soleil n'éclaire directement l'écran.

Placez le téléviseur sur une surface stable et plane capable de supporter le poids du téléviseur. Afin d'empêcher toute blessure et d'assurer la stabilité de cet appareil, fixez le téléviseur avec le dispositif de fixation du support.

Les écrans d'affichage à cristaux liquides sont fabriqués au moyen d'une technologie de précision extrêmement avancée. Toutefois, il peut arriver que certaines parties de l'écran soient dépourvues d'éléments d'image ou présentent des points lumineux. Ceci ne doit pas être considéré comme un signe de mauvais fonctionnement.

Assurez-vous que le téléviseur soit placé dans une position dans laquelle il ne peut pas être poussé ou heurté par des objets, car la pression risquerait de casser ou d'endommager l'écran. Veillez aussi à ce qu'il ne soit pas possible d'insérer des petits objets dans les fentes ou les ouvertures de l'enceinte.

Évitez d'utiliser des produits chimiques (tels que des désodorisant, des agents nettoyant, etc.) sur ou près du support de table du téléviseur. Des études indiquent que les plastics peuvent devenir fragiles et se fendre avec le temps à cause des effets combinés des agents chimiques et des contraintes mécaniques (telles que le poids du téléviseur). Ne pas suivre ces instructions peut entraîner des blessures sévères et/ou des dommages permanents au téléviseur ou au support de table du téléviseur.

Utilisez un support mural adapté aux dimensions et au poids du téléviseur LCD.

- Il faut deux personnes pour effectuer l'installation.
- Installer un support mural d'un autre fabricant.
- 1 Débranchez et retirez les câbles et/ou les connecteurs d'autres composants à l'arrière du téléviseur.
- 2 Placez délicatement la partie avant de l'appareil face au sol, sur une surface amortisseuse, notamment sur un tapis ou un matelas.
- 3 Suivez les instructions fournies avec le support mural. Avant de continuer, vérifiez que le ou les supports appropriés sont fixés au mur et à l'arrière du téléviseur, conformément aux instructions fournies avec le support mural.
- 4 Utilisez toujours les vis fournies ou recommandées par le fabricant du support mural.

Retrait du socle :

- 1 Placez délicatement la partie avant de l'appareil face au sol, sur une surface amortisseuse, notamment sur un tapis ou un matelas. Laissez le socle dépasser sur le bord de la surface.

REMARQUE: prenez toutes les précautions nécessaires lorsque vous retirez le socle afin d'éviter d'endommager le panneau LCD.

- 2 Retirez les vis.
- 3 Une fois que toutes les vis retenant le socle sont retirées, enlevez le socle du téléviseur en le faisant glisser en retrait du téléviseur.

- L'interopérabilité avec des appareils MHL d'autres fabricants n'est pas garantie.
- Par conséquent, Toshiba n'offre aucune garantie contre des défaillances opérationnelles telles que décrites ci-dessous lorsque une source MHL est connectée au téléviseur.
 - Aucune image ou aucun son

- Quelques-unes des fonctions ne fonctionnent pas lorsqu'elles sont activées à distance du téléviseur

Veuillez prendre note

La fonction de réception numérique de ce téléviseur n'est disponible que dans les pays énumérés à la section « Pays » du menu « Installation ». Selon le pays et la zone, certaines fonctions du téléviseur pourront ne pas être disponibles. La réception de services supplémentaires ou modifiés à l'avenir ne peut être garantie avec ce téléviseur.

Si des images fixes produites par des émissions au format 4:3, le télétexte, des logos d'identification de chaîne, des affichages informatiques, des jeux vidéo, des menus à l'écran, etc., sont affichés sur l'écran de télévision pendant un certain temps, il est vivement conseillé de réduire les réglages de lumière et de contraste.

Une utilisation très longue et continue de l'image 4:3 sur un écran 16:9 risque de provoquer une image rémanente sur les contours de l'image 4:3 ; ce phénomène n'est pas considéré comme défaut du téléviseur à cristaux liquides et n'est pas couvert par la garantie du fabricant. L'utilisation régulière d'autres formats (par exemple, Cinéma) permet d'éviter ce phénomène de rémanence.

CLAUSE D'EXCLUSION

Toshiba ne pourra en aucun cas être tenu responsable de toute perte et/ou tout dommage du produit causés par :

- i) Un incendie ;
- ii) Un tremblement de terre ;
- iii) Un dommage accidentel ;
- iv) Une mauvaise utilisation délibérée ;
- v) Une utilisation du produit dans des conditions anormales ;
- vi) Une perte et/ou un dommage causés au produit alors qu'il était en possession d'un tiers ;
- vii) Tout dommage ou toute perte résultant du non-respect et/ou de la mauvaise application des instructions figurant dans le manuel de l'utilisateur ;
- viii) Toute perte ou tout dommage résultant directement de la mauvaise utilisation ou d'un défaut de fonctionnement du produit lorsqu'il est utilisé simultanément avec un appareil associé ;


Par ailleurs, Toshiba ne pourra en aucun cas être tenu responsable de toute perte et/ou tout dommage consécutifs, notamment mais non limitativement, les pertes de profit, les interruptions d'activité, la perte de données enregistrées, résultant du fonctionnement normal ou d'une mauvaise utilisation du produit.

Lors de l'utilisation d'un disque dur USB (HDD)

- **La fonction d'enregistrement a été conçue pour une utilisation privée et un divertissement à domicile. Veuillez noter que toute utilisation commerciale de la fonction d'enregistrement peut entraîner une violation des droits d'auteur. Toshiba vous demande de respecter la propriété intellectuelle des tierces parties.**
- **Avant d'enregistrer sur un périphérique connecté au téléviseur, réalisez un test d'enregistrement et vérifiez les performances d'enregistrement.**
- **Les émissions qui sont interdites à la copie à cause d'une protection des droits d'auteur ne peuvent pas être enregistrées.**
- **Toshiba ne peut pas être tenu responsable pour toute compensation ou dommages indirects de quelle que sorte que ce soit à cause d'un contenu qui n'a pas été correctement enregistré ou qui a été modifié ou perdu.**
- **Toshiba ne peut être tenu responsable pour tout dommages de quelle que sorte que ce soit (panne du périphérique d'enregistrement, modifications ou perte du contenu enregistré, etc.) résultant d'un mauvais fonctionnement, d'une erreur de fonctionnement ou d'une opération incorrecte à la suite d'une utilisation combinée avec un autre périphérique connecté.**
- **Si vous connecté un disque dur USB qui a été utilisé avec un ordinateur ou un autre téléviseur, seuls les émissions qui ont été enregistrées en utilisant ce téléviseur peuvent être reproduites.**
- **Mettez le téléviseur en veille avant de déconnecter le disque dur USB.**
Dans le cas contraire, une perte des données enregistrées ou un mauvais fonctionnement du disque dur USB peut se produire.
- **Veuillez noter que les enregistrements sur le disque dur USB ne peuvent plus être lus si la carte principale du téléviseur est remplacée lors d'une réparation.**

Télécommande


Référence rapide de votre télécommande.



- 1 Pour allumer/mettre en veille
- 2 Pour sélectionner une entrée parmi des sources externes
- 3 Pour choisir le mode du téléviseur
- 4 Image sélectionnable
- 5 Affichage plein écran
- 6 Arrêt sur image
- 7 Sous-titres numériques ou, le cas échéant, pages de sous-titres de texte analogiques
- 8 Réception stéréo/bilingue
- 9 Pour accéder à l'arrêt différé :
- 10 Touches numériques
- 11 Pour activer/désactiver Audio description
- 12 Pour retourner à la chaîne précédente
- 13 Pour afficher les informations à l'écran
Pour accéder à la page d'index en mode Texte
- 14 Pour modifier le volume du téléviseur
- 15 Pour modifier les positions des chaînes
Pour modifier les positions des pages télétexte
- 16 Pour couper le son du téléviseur
- 17 Pour accéder au Menu rapide
- 18 - Permet d'accéder à Search Portal

- 19 - Permet d'accéder à CLOUD HOME
- 20 - Permet d'accéder au contenu de qualité supérieure disponible en ligne
- 21 Pour accéder au menu sur l'écran
- 22 Pour afficher le Guide des programmes numériques
- 23 Pour accéder à la page précédente, suivante, gauche ou droite
- 24 Lors de l'utilisation des menus, les flèches permettent de déplacer le curseur à l'écran vers le haut, le bas, la gauche ou la droite. **OK** pour valider votre sélection
- 25 Pour revenir au menu précédent
- 26 Pour quitter les menus et les applications
- 27 **En mode TV :**
/ Affichage de l'heure analogique
- En mode texte :**
 Pour révéler du texte caché
 Pour figer une page utile
 Pour agrandir la taille de l'affichage du texte
/ Pour supprimer temporairement les pages de texte quand vous utilisez le mode de télétexte.
- Pendant la lecture :**
 Pour LECTURE
 Pour ARRÊT
 Pour PAUSE
 Pour SAUT ARRIÈRE
 Pour RETOUR RAPIDE
 Pour AVANCE RAPIDE
 Pour SAUT AVANT
- 28 Pour accéder à la liste des chaînes analogiques ou numériques
- 29 Pour appeler des services de texte
- 30 Pour enregistrer des programmes DTV
- 31 Touches de couleur : Touches de commande du texte et du service interactif

Insertion des piles et portée effective



Retirez le cache arrière pour ouvrir le compartiment des piles et assurez-vous de bien respecter les polarités. Les types de piles appropriés pour cette télécommande sont AAA, IEV R03 1,5 V. N'associez pas une pile usée avec une nouvelle pile et ne mélangez pas des types de

piles différents. Retirez immédiatement les piles déchargées pour éviter que de l'acide ne s'écoule dans le compartiment des piles. Jetez les piles en suivant les instructions de la page 92 de ce manuel.


Avertissement : Les piles ne doivent pas être exposées à des sources de chaleur excessive, telles que la lumière directe du soleil, les flammes, etc.

La performance de la télécommande se détériorera au-delà d'une distance de 5 m ou hors d'un angle de 30 degrés par rapport au centre du téléviseur. Si la plage de fonctionnement se réduit, il peut être nécessaire de remplacer les piles.

Connexion d'un équipement externe

Avant de connecter un équipement externe, débranchez toutes les connexions au secteur. S'il n'y a pas d'interrupteur, débranchez les fiches des prises murales.

L'ILLUSTRATION AFFICHE 32L.



* Un décodeur peut correspondre aux programmes du satellite numérique, aux chaînes en clair ou à tout autre décodeur/enregistreur compatible.

Câbles d'antenne :

Raccordez l'antenne à la prise située à l'arrière du téléviseur.

Si vous utilisez un décodeur et/ou un enregistreur multimédia, il est nécessaire de raccorder le câble d'antenne au téléviseur par le décodeur et/ou par l'enregistreur multimédia.

Câble satellite :

Connectez le LNB de l'antenne satellite à la prise de l'ANTENNE SATELLITE du téléviseur. Vous pouvez capter clairement la radio, la TV, la TV interactive et la TV HD.

Câbles péritel :

Raccordez la prise IN/OUT de l'enregistreur multimédia au téléviseur.

Raccordez la prise TV du décodeur au téléviseur.

Avant de démarrer Recherche automatique, mettez votre décodeur et votre enregistreur média en mode Veille.

Les prises RCA à côté des prises COMPONENT VIDEO INPUT acceptent des signaux audio L et R.

Lors de la connexion d'appareil VIDÉO/AUDIO, connectez ces câbles aux prises Y/L/R.

La prise de sortie audio numérique permet de connecter un système son Surround adéquat.

REMARQUE : Cette sortie est toujours active.

HDMI® (Interface Multimédia Haute Définition) est destinée à être utilisée avec un équipement électrique avec une sortie numérique audio et vidéo. Elle est conçue pour fonctionner au mieux avec des signaux vidéo haute définition 1080i et 1080p, mais accepte et affiche également des signaux VGA, 480i, 480p, 576i, 576p et 720p.


Elle affiche également les formats de signaux PC.

REMARQUE : Bien que ce téléviseur puisse être connecté à un équipement HDMI, il peut arriver que certains équipements ne fonctionnent pas correctement.

Un port LAN est utilisé pour connecter le téléviseur à votre réseau domestique.

Vous pouvez connecter un grand nombre d'appareils externes à l'arrière du téléviseur. Reportez-vous donc toujours au manuel d'utilisation de chaque appareil additionnel pour obtenir des instructions exactes.


Si le téléviseur commute automatiquement sur la chaîne de l'appareil externe, appuyez sur la touche de position de programme souhaitée pour repasser en affichage normal.

Pour rappeler les appareils externes, appuyez sur la touche  pour sélectionner entre TV, EXT 1, EXT 2, HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3, HDMI 4 ou PC.

Lorsque vous sélectionnez le mode entrée externe en mode DTV, la prise Péritel ne diffuse ni les signaux audio ni les signaux vidéo.

Connexion d'un appareil compatible avec la commande HDMI CEC

Vous pouvez commander les fonctions de base des appareils audio/vidéo connectés à l'aide de la télécommande du téléviseur si vous connectez un amplificateur AV ou un lecteur compatible HDMI CEC. Pour une explication de la configuration et de l'utilisation, voir pages 80–81.



Pour la configuration illustrée ci-dessus, trois câbles HDMI sont nécessaires.

REMARQUE:

- Si plusieurs appareils sont connectés, la fonction de commande HDMI CEC risque de ne pas fonctionner correctement.
- Pour un fonctionnement correct, il est recommandé d'utiliser des câbles HDMI portant le logo HDMI (HDMI™).
- Cette fonction est disponible lorsqu'un ordinateur et un amplificateur AV sont connectés séparément. Il est néanmoins possible qu'elle ne fonctionne pas correctement si l'ordinateur est connecté via l'amplificateur AV.

Avant de commander le(s) appareil(s) :

- Après avoir réalisé les connexions ci-dessus, configurez le menu Réglage de la commande HDMI CEC selon vos désirs (voir page 80).
- Les appareils connectés doivent également être réglés. Pour plus de détails, voir le manuel d'utilisation de chaque appareil.
- La fonction de command HDMI CEC utilise la technologie CEC telle que régulée par la norme HDMI.
- Cette fonction est limitée aux modèles dotés de la fonction de commande HDMI CEC de Toshiba. Toshiba n'est cependant pas responsable de ces opérations. Reportez-vous aux manuels d'utilisation des différents appareils pour des informations relatives à la compatibilité.

Reportez-vous à la section «Réglages sans fil» à la page 39.

[2] [3] Arrière de votre téléviseur Serveur
téléphone Modem (si disponible) R

[1]


REMARQUE:

- Si vous utilisez ce périphérique dans une bande de fréquences comprises entre 5,15 GHz et 5,35 GHz, son utilisation est limitée à un environnement intérieur.
- Si vous utilisez ce périphérique pour la fonction 802.11 b/g/n dans une bande de fréquences comprises entre 2,454 GHz et 2,4835 GHz en France, son utilisation est limitée à un environnement intérieur.
- Une autorisation générale est requise pour utiliser ce périphérique à l'extérieur ou dans des lieux publics en Italie.
- Il est INTERDIT d'utiliser ce périphérique dans la zone géographique se trouvant dans un rayon de 20 km du centre de Ny-Alesund en Norvège.
- Réalisez les réglages de sécurité appropriés pour le LAN sans fil quand vous utilisez le LAN sans fil afin d'empêcher l'utilisation illégale, l'usurpation et l'interception des communications.
- Ne connectez pas directement le LAN sans fil à un réseau extérieur.
Connectez vous à un point d'accès LAN sans fil avec fonction de routeur ou un routeur à large bande.
Réalisez les réglages de sécurité appropriés du routeur pour éviter toute utilisation illégale.
Reportez-vous au mode d'emploi du routeur pour les réglages de sécurité.

Commandes et connexions d'entrée

Il est possible de connecter un grand nombre d'équipements externes différents aux prises d'entrée sur le côté du téléviseur.

Tous les réglages nécessaires du téléviseur se font par la télécommande. Les touches à l'avant de l'appareil peuvent toutefois être utilisées pour certaines fonctions.



Mise en marche

Si le TÉMOIN ROUGE n'est pas allumé, vérifiez que la prise est raccordée au secteur, puis appuyez sur le bouton de la télécommande et patientez quelques instants. Le TÉMOIN VERT s'allume.

Pour mettre le téléviseur en veille, appuyez sur la touche de la télécommande. Pour regarder la télévision, appuyez sur la touche une nouvelle fois. L'image peut prendre quelques secondes avant d'apparaître.

Pour une économie d'énergie :

Nous vous recommandons d'utiliser le téléviseur selon les réglages usine. Les réglages usine sont destinés à économiser de l'énergie.

Pour qu'un téléviseur ne consomme pas d'énergie, débrancher la prise secteur. Procédez de la sorte si vous n'utilisez pas le téléviseur pendant une période prolongée, notamment lorsque vous partez en vacances.

Diminuer la luminosité de l'écran peut également réduire la consommation d'énergie.

L'efficacité énergétique diminue considérablement la consommation d'énergie et permet d'économiser de l'argent.

REMARQUE : Mettre le téléviseur en veille permet de réduire la consommation d'énergie, mais cela puisera toujours un peu d'électricité.

Utilisation des commandes et des connexions du téléviseur

- Pour mettre le téléviseur sous ou hors tension, appuyez sur .
- Pour modifier le volume, appuyez sur + ou -.
Les touches + et - fonctionnent par défaut comme des touches augmenter/diminuer de volume.
- Appuyez sur / plusieurs fois pour modifier la fonction des touches +/- comme indiqué ci-dessous.
Volume Canal Entrée Volume

La fonction Lecteur multimédia permet d'accéder aux fichiers photo, vidéo et musique enregistrés sur un périphérique mémoire USB connecté au port USB 1 ou USB 2 ou sur un appareil en réseau.

Pour plus de détails, référez-vous toujours au mode d'emploi de l'appareil à brancher.

REMARQUE :




- La prise USB a une fonctionnalité limitée et Toshiba ne peut assumer aucune responsabilité pour tout dégât occasionné aux autres équipements raccordés.
- Les jeux vidéo interactifs qui demandent de tirer sur une cible sur l'écran peuvent ne pas fonctionner avec ce téléviseur.






Utilisation du système de menu

Appuyez sur la touche  de la télécommande pour afficher le menu.

Le menu s'affiche sous forme d'une liste de sept rubriques. Chaque symbole peut être sélectionné en appuyant sur ▲ / ▼ de la télécommande, et les options respectives apparaissent sur la droite.

REMARQUE : Quel que soit le mode sélectionné, DTV (télévision numérique) ou ATV (télévision analogique), le menu qui s'affiche est le même ; notez toutefois que certains éléments apparaissent grisés s'ils ne sont pas disponibles dans un mode.




	Appuyez sur ▲ / ▼ et OK ou ►
 Image	Mode d'image
	Réinitialiser
	Rétroéclairage
	Contraste
	Luminosité
	Couleur
	Teinte
	Netteté
	Réglages avancés de l'image
	Réglages d'images expert
	Réglages d'affichage
Appuyez sur ▲ / ▼	Appuyez sur ▲ / ▼ et OK ou ►
 Son	Balance
	Graves
	Aiguës
	Réglages sonores avancés
	Égalisation du son
	Contrôle gamme dynamique
	Db. langage
	Réglage Niveau Audio
	Haut-parleurs de TV
	Volume Casque
	Description audio
	Sortie audio numérique

Appuyez sur ▲ / ▼	Appuyez sur ▲ / ▼ et OK ou ►
 Options	Réglage d'enregistrement
	Configuration de Media Player
	Réglage MHL
	Config. commande HDMI CEC
	Hybrid TV Standard
	Télétexte
	Bloc. clavier
	Connexions AV
	Gestion de l'alimentation
	Ecran bleu
	Affichage de l'information HDMI
Appuyez sur ▲ / ▼	Appuyez sur ▲ / ▼ et OK ou ►
 Installation	Langue menu
	Pays
	Emplacement
	Syntonisation de canaux
	Réglages DTV
	Réglage rapide
	Réinitialiser TV
Appuyez sur ▲ / ▼	Appuyez sur ▲ / ▼ et OK ou ►
 Réseau	Configuration réseau
	Réglage du périphérique réseau
	Configurat. des apps intelligents
Appuyez sur ▲ / ▼	Appuyez sur ▲ / ▼ et OK ou ►
 Minuteries	Marche
	Arrêt différé
Appuyez sur ▲ / ▼	Appuyez sur ▲ / ▼ et OK ou ►
 Obtenir de l'aide	Licences de logiciel
	Mise à niveau du logiciel
	Informations système
	Démo en magasin






Application de démarrage

Avant de mettre le téléviseur sous tension, assurez-vous que votre antenne est connectée et, le cas échéant, que votre décodeur/enregistreur multimédia est connecté et en mode **veille**.

Réglage rapide

- 1 Appuyez sur la touche , le logo Toshiba s'affiche. Après cela, l'écran de **Langue du Menu** s'affiche. Cet écran s'affiche la première fois que vous allumez le téléviseur et à chaque fois que vous exécutez **Réinitialiser TV**.
- 2 Appuyez sur   pour sélectionner la langue du menu et appuyez sur **OK**. L'écran **Pays/Langue** s'affiche.

Menu Language Please press [OK] to proceed.			
English	Français	Deutsch	Español
Italiano	Português	Pays-Bas	Svenska
Dansk	Norska	Suomi	Polski
Türkçe	Magyar	Slovensky	Český
Русский	Română	Български	Srpski
Ελληνικά	Hrvatski	Українська	Slovenščina



- 3 Appuyez sur  /  pour mettre en surbrillance **Pays** et appuyez sur  et  /  pour sélectionner votre pays.









REMARQUE :

- Les menus d'affichage suivants seront légèrement différents en fonction du pays sélectionné.
- Si le pays de votre choix ne figure pas dans la liste, sélectionnez **Autres**.



- 4 Appuyez sur   pour mettre en surbrillance **Suite** et appuyez sur **OK**. L'écran **Lieu** s'affiche.





- 5 Appuyez sur  /  pour sélectionner **Domicile** ou **Magasin**. Pour un usage domestique normal, sélectionnez **Domicile**.

- 6 Appuyez sur   pour mettre en surbrillance **Suite** et appuyez sur **OK**. L'écran **Type de réseau** s'affiche.

- 7 Appuyez sur  pour mettre en surbrillance **Type de réseau** et appuyez ensuite sur  et  /  pour sélectionner **Sans fil**. Appuyez sur **OK**.

- Quand vous sélectionnez **Avec fil** (connexion du câble LAN), passez à l'étape 14.

- 8 Appuyez sur   pour mettre en surbrillance **Suite** et appuyez sur **OK**. L'écran **Réglages sans fil** s'affiche.

- 9 Appuyez sur  pour mettre en surbrillance **Réglages sans fil** et appuyez ensuite sur  et  /  pour sélectionner le type de réglage sans fil. Appuyez sur **OK**.

Il existe 3 méthodes pour effectuer les réglages sans fil :

- **Réglage facile (WPS)** - L'utilisation de cette méthode est possible si le point d'accès est compatible avec WPS. WPS est une norme industrielle conçue pour réaliser une connexion d'un appareil réseau et un réglage facile et sûr. WPS configure automatiquement tous les réglages sans fil.

REMARQUE : Il se peut que le cryptage WEP ne puisse pas être configuré par le réglage facile.

- **Réglage assisté** - suivez l'étape 11. Entrez le code de sécurité uniquement.
- **Réglages manuels**, passez à l'étape 12. Entrez tous les réglages.

REMARQUE : SORTIE est disponible pendant les réglages.

10 À l'étape 9, quand vous sélectionnez **Réglage facile** ;

Appuyez sur ▲▼◀▶ pour mettre en surbrillance **Suite** et appuyez sur **OK**. L'écran **Réglage facile** s'affiche.

Appuyez sur ▶ et ▲ / ▼ pour sélectionner **PBC (Push Button Configuration)** ou **PIN (Personal Identification Number)** et appuyez sur **OK**.

Appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance **Commencer scan**, puis appuyez sur **OK**.

PBC - En suivant les instructions sur l'écran, appuyez sur la touche appropriée de votre point d'accès. Quand une fenêtre annonçant que le réglage a réussi apparaît, appuyez sur **OK**.

PIN - Quand la fenêtre du code PIN apparaît, saisissez le code PIN affiché dans votre point d'accès et appuyez sur **OK** pour continuer le réglage PIN. Quand un message vous annonce que le réglage a été fait avec succès apparaît, appuyez sur **OK**.

Pour annuler la recherche de point d'accès :

Appuyez sur **RETOUR** pendant la recherche de point d'accès. Lorsqu'un message s'affiche, appuyez sur ◀ / ▶ pour sélectionner **Oui**, puis appuyez sur **OK**.

11 À l'étape 9, quand vous sélectionnez **Réglage assisté** ;

Appuyez sur ▲▼◀▶ pour mettre en surbrillance **Suite** et appuyez sur **OK**. L'écran **Réglage assisté** s'affiche.

Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner le point d'accès désiré et appuyez sur **OK**.

REMARQUE : Vérifiez l'adresse MAC sur l'étiquette ou dans le manuel du point d'accès et sélectionnez votre point d'accès.

Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner **Code de Sécurité** et appuyez sur **OK**.

La fenêtre du clavier virtuel apparaît (page 44). Entrez le code de sécurité en utilisant le clavier virtuel. Pour sauvegarder votre réglage, appuyez sur la touche **VERTE**.

REMARQUE :

- Le code de sécurité doit répondre aux conditions suivantes :
 - TKIP/AES : 8 à 63 caractères ASCII ou 64 caractères hexadécimaux
 - WEP : 5 ou 13 caractères ASCII ou 10 ou 26 caractères hexadécimaux
- Il n'y a qu'un code pour le cryptage WEP.

Appuyez sur ▲ / ▼ pour mettre en surbrillance **Terminé** et appuyez sur **OK**.

REMARQUE :

- Si le nom du réseau n'est pas affiché, reportez-vous aux Réglages manuels ci-dessous pour régler le nom du réseau avant de sélectionner **Terminé**.
- Si vous appuyez sur **RETOUR** avant de sélectionner **Terminé**, les réglages ne sont pas sauvegardés.

Quand le message « Le réglage sans fil est terminé. » apparaît sur l'écran, appuyez sur **OK**. L'écran passe à l'étape 13.

12 À l'étape 9, quand vous sélectionnez **Réglages manuels** ;

Appuyez sur ▲▼◀▶ pour mettre en surbrillance **Suite** et appuyez sur **OK**. L'écran **Réglages manuels** s'affiche. Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner **Nom du réseau** et appuyez sur **OK**.

La fenêtre du clavier virtuel apparaît (page 44). Entrez le nom du réseau en utilisant le clavier virtuel. Pour sauvegarder votre réglage, appuyez sur la touche **VERTE**.

Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner **Authentification** et appuyez ensuite sur ▶ et ▲ / ▼ pour sélectionner **Système ouvert**, **Clé secrète**, **WPA-PSK** ou **WPA2-PSK**. Appuyez sur **OK**.

Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner **Cryptage** et appuyez ensuite sur ▶ et ▲ / ▼ pour sélectionner **Sans**, **WEP**, **TKIP** ou **AES**. Appuyez sur **OK**.

REMARQUE :

- Certains types de cryptage sont seulement compatibles avec des types d'authentification spécifiques.
 - Lorsque l'authentification est définie sur **Système ouvert**, seuls les cryptages **WEP** ou **Sans** sont compatibles.
 - Quand l'Authentification est sur **Clé secrète**, seul **WEP** est compatible.
 - Quand l'Authentification est sur **WPA-PSK** ou **WPA2-PSK**, seul **TKIP** ou **AES** est compatible.
- Quand une combinaison Authentification/ Cryptage est détectée, un message d'avertissement est affiché et aucun essai de connexion n'est fait jusqu'à ce que l'incompatibilité ne soit résolue.
- Il n'y a qu'un code pour le cryptage WEP.

Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner **Code de Sécurité** et appuyez sur **OK**. Entrez le code de sécurité à l'aide du clavier virtuel (page 44).

Pour sauvegarder votre réglage, appuyez sur la touche **VERTE**.

Cet élément est grisé quand **Cryptage** est réglé sur **Sans**.

Quand **Cryptage** est réglé sur **WEP**, le réglage **Saisir Compte** est disponible. Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner **Saisir compte** et appuyez sur ► et ▲ / ▼ pour sélectionner la touche 1 (par défaut), 2, 3 ou 4.

Appuyez sur ▲ / ▼ pour mettre en surbrillance **Terminé** et appuyez sur **OK**.


Quand le message « Le réglage sans fil est terminé. » apparaît sur l'écran, appuyez sur **OK**.

REMARQUE : Les réglages ne sont pas sauvegardés si vous appuyez sur **RETOUR** avant de sélectionner **Terminé**.

13 L'écran **Configuration réseau avancée** s'affiche.

Quand la fonction DHCP du routeur connecté à ce téléviseur est activée, vous pouvez régler **Config auto** sur **Marche** ou **Arrêt**. (Elle doit être habituellement réglée sur **Marche**.)

Quand la fonction DHCP du routeur est désactivée, réglez **Config auto** sur **Arrêt**, et réglez l'adresse IP et les adresses DNS manuellement.




Vous pouvez voir l'adresse MAC fixée pour le téléviseur, si un téléviseur est installé.

Appuyez sur ▲ / ▼ pour mettre en surbrillance **Suite**.

14 Appuyez sur **OK** pour démarrer le Test de connexion au réseau.

Un message s'affiche pour indiquer si la connexion a abouti ou a échoué.




REMARQUE : Le résultat du Test de connexion au réseau ne garantit pas toujours la connexion.

Pour annuler le **Test de connexion au réseau**: Appuyez sur **BACK** en testant.

Lorsque le réseau est accessible, la **mise à niveau logiciel** démarre automatiquement.


Lorsque la **mise à niveau logiciel** est terminée, passez à l'étape suivante.

15 Appuyez sur **OK**, et l'écran **Commande marche TV** s'affiche. Sélectionnez **Désactivé** ou **Activé** et mettez en surbrillance **Suite**.



16 Appuyez sur **OK**, et l'écran **Appareil complémentaire** s'affiche. Sélectionnez **Marche** ou **Arrêt** depuis **Activer la commande et Moteur de rendu multimédia** et mettez en surbrillance **Suite**.

17 Appuyez sur **OK**. Si l'écran **Antenne/Câble/Satellite** s'affiche, appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner **Antenne**, **Câble** ou **Satellite**, puis appuyez sur **OK** pour vérifier (✓).



Si DVB-C n'est pas pris en charge dans votre zone, **Câble** ne pourra pas être affiché.


- Lorsque vous sélectionnez **Antenne** ou **Câble**, suivez les étapes 18 à 21.
- Lorsque vous sélectionnez **Satellite**, passez à l'étape 22.
- Lorsque vous sélectionnez **Antenne** (ou **Câble**) et **Satellite**, l'écran de démarrage des réglages satellite s'affiche automatiquement après avoir réalisé le scan de **Antenne** (ou **Câble**) et appuyé sur **OK**.

18 Appuyez sur ▲▼◀▶ pour mettre en surbrillance **Suite** et appuyez sur **OK**. L'écran de démarrage **Recherche automatique** s'affiche et vous permet de sélectionner l'option entre **DTV** et **ATV**, **DTV** ou **ATV** si disponible. Appuyez sur ► et ▲ / ▼ pour sélectionner le mode approprié et appuyez sur **OK**.

19 Appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance **Commencer scan**, et appuyez sur **OK**.

Le téléviseur commencera à rechercher toutes les chaînes **DTV** et/ou **ATV** disponibles. La barre de progression indique l'état de la recherche.

Vous devez laisser le téléviseur mener la recherche jusqu'à son terme.



Une fois la recherche terminée, le téléviseur sélectionnera automatiquement la position 1.

L'écran **Recherche automatique** s'affiche et indique le nombre total de services détectés.

20 Appuyez sur ◀/▶ pour afficher les listes **DTV** (chaînes numériques) ou **ATV** (chaînes analogiques).

21 Appuyez sur ▲/▼ pour vous déplacer dans la liste et sélectionner une chaîne, puis appuyez sur **OK** pour la voir.

En mode **ATV**, il est possible que certaines stations soient dupliquées selon la zone dans laquelle vous vous trouvez. Si l'image n'est pas suffisamment nette ou si le signal reçu est faible, vous pouvez modifier l'ordre des chaînes à l'aide de **ATV réglage manuel**.

N'OUBLIEZ PAS: Appuyez à tout moment sur **TV** pour sélectionner le mode **ATV** ou **DTV**.

REMARQUE: L'heure est automatiquement réglée par la transmission, mais vous pouvez l'avancer ou la retarder en utilisant la fonction **Réglage heure locale** dans l'écran **Réglages DTV**.

22 Sélectionnez **Suite** et appuyez sur **OK**. L'écran **Réglages satellite** s'affiche. À partir de cette fenêtre, vous pouvez ajouter des satellites que vous désirez regarder et configurer des réglages détaillés pour chacun individuellement.

Sélectionnez **Type de commutateur** et choisissez la configuration correcte du commutateur pour l'antenne satellite à partir des réglages **Sans**, **ToneBurst**, **DiSEqC 2way**, **DiSEqC 4 way** ou **Câble unique**.

Réglages satellite

Type de commutateur	Sans		
Alimentation LNB	Marche		
Num.	Satellite	Ant.	LNB
1	Astra 19.2E	1	1
2			
3			
4			

Terminé

REMARQUE:

- **Sans** est utilisé lorsque l'antenne satellite contrôle uniquement un LNB (Low Noise Block) universel avec un satellite unique (ex. Astra 19.2°). En règle générale, la plupart des ménages utilisent un seul satellite.
- **ToneBurst** envoie un signal de 22 kHz. **ToneBurst** est uniquement nécessaire pour les LNB simples (pas les LNB universels). Le signal de 22 kHz est nécessaire pour commuter les LNB avec des signaux multifeed ainsi que pour changer entre les bandes fortes et faibles.
- **DiSEqC 2way** commute automatiquement entre deux LNB, qui reçoivent des satellites différents au même moment (ex. Astra 19.2° et Hotbird 13°).
- **DiSEqC 4way** commute automatiquement entre quatre LNB / satellites maximum.
- La fonction **Câble unique** permet de sélectionner et de contrôler des antennes satellites plurielles via le câble d'antenne unique combiné.

Le réglage **Alimentation LNB** vous permet d'activer ou désactiver l'alimentation électrique du LNB grâce au téléviseur. Lors que votre antenne satellite ne comprend qu'un seul LNB, la fonction **Alimentation LNB** doit généralement être activée (**Marche**). Lors de l'utilisation de plus de deux LNB, il est conseillé d'utiliser une alimentation électrique externe.

Réglages satellite

Type de commutateur	Marche		
Alimentation LNB	Arrêt		
Num.	Satellite	Ant.	LNB
1	Astra 19.2E	1	1
2			
3			
4			

Terminé

Il est possible de choisir jusqu'à quatre satellites. Veuillez remarquer que le nombre de LNB disponibles et le réglage de votre antenne satellite déterminent le nombre de satellites trouvé. Par exemple, il n'est pas possible de recevoir plus d'un satellite si votre antenne est dirigée vers un seul satellite. Pour tout complément d'informations sur la technologie de signal satellite, veuillez contacter votre revendeur local.

Réglages satellite			
Type de commutateur	Sans		
Alimentation LNB	Marche		
Num.	Satellite	Ant.	LNB
1	Astra 19.2E	1	1
2			
3			
4			

Transpondeur : 1/120 (10729) MHz
Type d'antenne parabolique : Fixe
LOF inférieur : 9750
LOF supérieur : 10600

Terminé

Une fois le satellite sélectionné, vous pouvez changer des réglages plus avancés sous **Ant.** et **LNB**.

Appuyez sur **OK** et ◀/▶ pour sélectionner **Ant.** ou **LNB** et appuyez sur **OK**.

Sous **Ant.** vous choisissez le type d'antenne parabolique qui sera utilisé (ant. fixe ou mobile). La majorité des ménages ont une antenne parabolique fixe.

LNB permet de déterminer la fréquence oscillatoire locale (LOF) inférieure ou supérieure. Généralement, les réglages d'usine n'ont pas besoin d'être changés. Vous pouvez trouver les paramètres des LOF inférieure et supérieure sur la fiche de spécification de votre LNB.

Réglages satellite			
Type de commutateur	Sans		
Alimentation LNB	Marche		
Num.	Satellite	Ant.	LNB
1	Astra 19.2E	1	1
2			
3			
4			

Transpondeur : 1/120 (10729) MHz
Type d'antenne parabolique : Fixe
LOF inférieur : 9750
LOF supérieur : 10600

Terminé

Appuyez sur ▲/▼ pour mettre en surbrillance **Terminé** et appuyez sur **OK**.

23

Si votre antenne satellite est mobile, l'écran **Positionnement** suivant s'affiche.

Positionnement	
Transpondeur	1/120 (10729 MHz V (R)) ▶
Retour à 0	
Aller à la position mémorisée	
Taille des pas	1
Positionnement	W E
Satellite : Astra 19.2E	
Niveau du signal	<div style="width: 30%;"></div> 30%
Mémoriser la position	

Appuyez sur ▲/▼ pour mettre en surbrillance **Positionnement**, puis appuyez sur ◀/▶ pour trouver la position adéquate de l'antenne avec le niveau de signal le plus fort.

Appuyez sur ▲/▼ pour mettre en surbrillance **Mémoriser la position** et appuyez sur **OK** pour mémoriser la position de l'antenne. Répétez les étapes 22 et 23 pour le satellite suivant si nécessaire.

Si votre antenne satellite n'est pas mobile, l'écran **Positionnement** ne s'affiche pas.

Ajustez la position de l'antenne manuellement pour une force maximale du niveau du signal. La force du niveau du signal est affichée de 0% à 100%. Un fort niveau de signal peut être obtenu en réglant l'antenne du satellite de la meilleure manière possible.


Niveau du signal 30%

Appuyez sur ▲/▼ pour mettre en surbrillance **Terminé** et appuyez sur **OK**.

Si vous sélectionnez **Câble unique** à l'étape 22, l'écran **Réglages Câble unique** s'affiche. Vous pouvez régler les valeurs adéquates pour chaque élément et mettre en surbrillance **Terminé**.

Réglages Câble Unique	
Numéro de l'interface utilisateur	0 ▶
Fréquence d'interface utilisateur	1284
Code PIN du mot de passe	Sans
Vérifier la fréquence de l'interface	
Terminé	

- 24** Si le test de réception s'achève avec succès, l'écran de démarrage **Recherche automatique** s'affiche.



Vous pouvez sélectionner **Option de recherche** à partir de **Chaînes en clair** ou **Tout**.

En choisissant l'option de recherche **Tout**, toutes les chaînes du satellite (les cryptées incluses) sont recherchées. Si vous ne souhaitez rechercher que les chaînes non cryptées (gratuites), veuillez sélectionner **Chaînes en clair**. Dans ce cas, le balayage de canal s'exécute plus rapidement.

- 25** Appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance **Commencer scan**, et appuyez sur **OK**.

Le téléviseur commence à rechercher toutes les chaînes **DVB-S** disponibles. La barre de progression indique l'état de la recherche.

Lorsque la recherche est terminée, l'écran de résultats **Recherche automatique** affiche le nombre total de services détectés.


- 26** Appuyez sur ▲ / ▼ pour vous déplacer dans la liste et sélectionner une chaîne, puis appuyez sur **OK** pour la voir.

VEUILLEZ NOTER

Vous pouvez accéder à tout moment au menu **Réglage rapide** à partir du menu **Installation**.

Ant/Câble/Satellite (si disponible)


Ce menu permet de définir la configuration de l'entrée RF.

- 1** Appuyez sur  et ▲ / ▼ pour mettre en surbrillance l'icône **Installation**.
- 2** Appuyez sur ► et ▲ / ▼ pour sélectionner **Syntonisation de canaux** et appuyez sur **OK**.
- 3** Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner **Ant/Câble/Satellite** et appuyez sur **OK**.
- 4** Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner **Antenne, Câble** ou **Satellite**.
- 5** Appuyez sur ▲ / ▼ pour mettre en surbrillance **Suite** et appuyez sur **OK**.

REMARQUE: Si vous tentez de modifier le réglage **Ant/Câble/Satellite**, un message d'avertissement s'affiche suivi de la zone de saisie du code PIN (si un code PIN a été défini), et une incitation pour effectuer une **Recherche automatique**.

- 6** Lorsque la fonction **Ant/Câble/Satellite** est définie sur **Câble**, les options de réglage suivantes s'affichent dans l'écran **Recherche automatique**.

Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner un élément et appuyez sur ► et ▲ / ▼ pour sélectionner l'option de votre choix.



À l'exception des options **Type de balayage DTV** et **Modulation DTV**, toutes les options suivantes disposent de 2 modes de fonctionnement. Le premier est un mode **Auto** où les valeurs de chaque option sont prédéfinies par le système. Le second correspond à un mode **Entrée** qui vous permet de remplacer la valeur prédéfinie par une unique valeur. Si aucune chaîne n'est syntonisée et si vous sélectionnez l'état **Entrée**, une valeur système par défaut s'affiche. Néanmoins, si une chaîne est actuellement syntonisée lorsque vous accédez à cette option, la valeur de la chaîne actuelle s'affiche.

Sélection de l'opérateur:

Vous pouvez choisir le câblo-opérateur en fonction du **Pays** que vous avez défini.

Type de balayage DTV:

Cette option indique si un **Balayage rapide** ou un **Balayage complet** va être effectué. Le **Balayage rapide** est une version simplifiée du **Balayage complet**, conçue pour effectuer la recherche plus rapidement.

Fréquence de démarrage DTV:

Cette option définit la fréquence à partir de laquelle le balayage commence.

Fréquence de fin DTV:

Cette option définit la fréquence à laquelle le balayage se termine.

Modulation DTV:

Cinq réglages de modulation QAM sont disponibles.

Débit de symboles DTV:

Il s'agit du débit en bauds (KS/s) du balayage.


ID réseau DTV:

Il s'agit de l'ID réseau à utiliser pour le balayage. Cette option est grisée lorsque l'option **Type de balayage DTV** est réglée sur « Balayage complet ».

Réglages satellite

À partir du menu de configuration système, vous pouvez ajouter les satellites que vous désirez regarder et configurer des réglages détaillés pour chacun individuellement.

Pour ajouter un satellite :

- 1 Appuyez sur  et ▲ / ▼ pour mettre en surbrillance l'icône **Installation**.
- 2 Appuyez sur ► et ▲ / ▼ pour sélectionner **Syntonisation de canaux** et appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▼ pour sélectionner **Réglages satellite** et appuyez sur **OK**.

Réglages satellite			
Type de commutateur		Sans	
Alimentation LNB		Marche	
Num.	Satellite	Ant.	LNB
1	Astra 19,2E	1	1
2			
3			
4			

Transpondeur : 1/120 (10729) MHz
 Type d'antenne parabolique : Fixe
 LOF inférieur : 9750
 LOF supérieur : 10600

Terminé

- 4 Appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance une nouvelle ligne afin d'ajouter un autre satellite, et appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ▼ jusqu'à ce que le satellite désiré s'affiche et appuyez sur **OK**.

Pour supprimer un satellite :

- 1 Dans le menu **Réglages satellite**, appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner le satellite que vous souhaitez supprimer.
- 2 Appuyez sur la touche **ROUGE**. Une fenêtre de confirmation s'affiche.
- 3 Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner **Oui**, puis appuyez sur **OK**.

REMARQUE: Il n'est pas possible de supprimer la position Num. 1.

Pour modifier les réglages satellite :

- 1 Dans le menu **Réglages satellite**, appuyez sur ▲ pour mettre en surbrillance le **Type de commutateur**.
- 2 Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner **Sans**, **ToneBurst**, **DiSEqC 2way**, **DiSEqC 4way** ou **Câble unique** comme le type de commutateur de votre satellite.
- 3 Appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance **Alimentation LNB** et appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner **Marche** ou **Arrêt**.

Pour ajouter un transpondeur :

- 1 Dans le menu **Réglages satellite**, appuyez sur ▲ / ▼ pour mettre en surbrillance la ligne que vous souhaitez modifier et appuyez sur **OK**.

1	Astra 19.2E	1	1
---	-------------	---	---

- 2 Appuyez sur la touche **VERTE**. L'écran **Réglages du transpondeur** s'affiche.

Réglages du transpondeur			
	Fréquence	Polarisation	Débit de symboles S/S2
1	10743	H	22000 S
2	10773	H	22000 S
3	10788	V	22000 S
4	10817	V	22000 S
5	10832	H	22000 S
6	10847	V	22000 S
7	10861	H	22000 S
8	10876	V	22000 S

- 3 Appuyez sur ▲ pour mettre en surbrillance une nouvelle ligne.

Réglages du transpondeur			
	Fréquence	Polarisation	Débit de symboles S/S2
76	12640	H	22000 S
77	12662	H	22000 S
78	12669	V	22000 S
79	12692	H	22000 S
80	12699	V	22000 S
81	12721	H	22000 S
82	12728	V	22000 S
83			

- 4 Appuyez sur **OK**.

83	0	H	0	S
----	---	---	---	---

- 5 Modifiez chaque paramètre comme nécessaire et appuyez sur **OK**.

83	1231	H	0	S2
----	------	---	---	----

Pour supprimer un transpondeur :

1 Dans le menu **Réglages transpondeur**, appuyez sur ▲ / ▼ pour mettre en surbrillance la ligne que vous souhaitez supprimer.

2 Appuyez sur la touche **ROUGE**.

Pour modifier les réglages transpondeur :

1 Dans le menu **Réglages transpondeur**, appuyez sur ▲ / ▼ pour mettre en surbrillance la ligne que vous souhaitez modifier et appuyez sur **OK**.

2 Appuyez sur ◀ / ▶ pour sélectionner **Fréquence**, **Polarisation**, **Débit de symboles** ou **S/S2**, et réglez l'option en utilisant les **touches de chiffres** et ▲ / ▼ si nécessaire.

3 Appuyez sur **OK** pour mémoriser vos réglages.

4 Répétez les étapes 1 à 3 pour les autres lignes.

5 Appuyez sur la touche **BLEUE** pour terminer les modifications et retourner aux Réglages satellite.


Appuyez sur la touche **VERTE** pour annuler toute modification effectuée.

Appuyez sur la touche **JAUNE** pour réinitialiser tous les réglages du transpondeur à leurs réglages par défaut initiaux.

Pour sélectionner le type d'antenne parabolique :

1 Dans le menu **Réglages satellite**, appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner la ligne satellite requise et appuyez sur **OK**.

2 Appuyez sur ◀ / ▶ pour mettre en surbrillance **Ant.** et appuyez sur la touche **VERTE**.



3 Appuyez sur ▶ et ▲ / ▼ pour sélectionner le **type d'antenne parabolique**. Le type d'antenne parabolique sélectionné peut être **Mobile** ou **Fixe**.

Pour choisir les réglages LNB :

1 Dans le menu **Réglages satellite**, appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner la ligne satellite requise et appuyez sur **OK**.

2 Appuyez sur ◀ / ▶ pour mettre en surbrillance **LNB** et appuyez sur la touche **VERTE**.



3 Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner **LOF inférieur** ou **LOF supérieur** et utilisez les **touches de chiffres** (0-9) pour entrer les fréquences appropriées.

Recherche automatique


REMARQUE: Quand de nouveaux services sont diffusés, il est nécessaire de régler à nouveau le téléviseur pour pouvoir y accéder.

La Recherche automatique effectuée à nouveau les réglages du téléviseur et peut être utilisée pour mettre à jour la liste des chaînes. Il est conseillé d'exécuter régulièrement une Recherche automatique pour s'assurer que tous les nouveaux services sont ajoutés. Les chaînes et les réglages actuels, notamment les chaînes verrouillées, seront alors perdus.

1 Appuyez sur et ▲ / ▼ pour mettre en surbrillance l'icône **Installation**.


2 Appuyez sur ▶ et ▲ / ▼ pour sélectionner **Syntonisation de canaux** et appuyez sur **OK**.

3 Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner **Recherche automatique** et appuyez sur **OK**.



Lorsqu'un message s'affiche, appuyez sur ◀ / ▶ pour sélectionner **Oui**, puis appuyez sur **OK**.

4 Appuyez sur ▶ et ▲ / ▼ pour sélectionner **DTV**, **DTV et ATV**, ou **ATV**, si disponible, puis mettez en surbrillance **Commencer scan** et appuyez sur **OK** pour poursuivre la **Recherche automatique**.



REMARQUE: Si vous avez sélectionné **Autres** dans le champ **Pays** du menu **Installation**, et si vous avez sélectionné un mode de syntonisation autre que **DTV**, choisissez le système de diffusion **ATV optimal (B/G, I, D/K ou L)**.

Le téléviseur se met à rechercher tous les services **DTV** et/ou **ATV** disponibles.

Vous devez laisser le téléviseur mener la recherche jusqu'à son terme.

Lorsque la recherche est terminée, l'écran **Recherche automatique** s'affiche et indique les services détectés.


5 Appuyez sur ▲ / ▼ pour vous déplacer dans la liste et sélectionner une chaîne, puis appuyez sur **OK** pour la voir.

ATV réglage manuel

Syntonisation

Le téléviseur peut être réglé manuellement à l'aide de la fonction **ATV réglage manuel**. Vous pouvez, par exemple, utiliser cette fonction lorsqu'il est impossible de raccorder un enregistreur multimédia/décodateur à l'aide d'un câble péritel, ou si vous souhaitez régler une chaîne sur un autre **Système**.


Utilisez ◀ / ▶ pour vous déplacer sur l'écran, puis sélectionnez l'une des options de la fonction ATV réglage manuel. Utilisez ensuite ▲ / ▼ pour ajuster les réglages.



- 1 Position**
La touche numérique à enfoncer sur la télécommande pour régler la chaîne.
- 2 Système**
Spécifique à certaines zones.
- 3 Système couleur**
Réglé en usine sur Auto, et ne doit être modifié que si vous avez des problèmes, c'est-à-dire entrée NTSC depuis la source externe.
- 4 Passer**
Réglez la fonction Passer sur Marche (↻) ou sur Arrêt (↶) pour la chaîne sélectionnée. Voir page 24.
- 5 Catégorie du signal**
La catégorie des chaînes.
- 6 Canal**
Le numéro du canal sur lequel une chaîne est diffusée.
- 7 Recherche**
Recherche d'un signal par balayage.
- 8 Réglage fin manuel**
Utilisé uniquement en cas de parasites/signal faible. Voir page 84.
- 9 Chaîne**
Identification de la chaîne. Utilisez les touches ▲▼ et ◀▶ pour saisir jusqu'à sept caractères.

Pour affecter une position du téléviseur à un décodeur et un enregistreur multimédia: mettez le décodeur sous tension, insérez une cassette préenregistrée dans l'enregistreur multimédia, puis appuyez sur la touche PLAY avant de procéder à une recherche manuelle.

- Dans le menu **Syntonisation de canaux**, appuyez sur ▼ pour sélectionner **ATV réglage manuel** puis appuyez sur **OK**.



- Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner la position souhaitée. Nous suggérons **Pos. 0** pour un enregistreur multimédia.


Pos.	Canal	Chaîne
0	C2	
1	S10	
2	C7	
3	S40	
4	C22	
5	C25	
6	C28	
7	C30	

Différents numéros de **Canal** peuvent être affichés.

- Appuyez sur **OK** pour sélectionner. Si vous avez défini le saut de chaîne pour l'enregistreur multimédia, vous devez annuler l'option Passer avant de mémoriser.
- Appuyez sur ▶ pour sélectionner **Système** et appuyez sur ▲ / ▼ pour changer le réglage si nécessaire.



- Appuyez ensuite sur ▶ pour sélectionner **Recherche**.
- Appuyez sur ▲ / ▼ pour lancer la recherche. Le symbole de recherche clignotera.



7 Chaque signal apparaîtra à l'écran. S'il ne s'agit pas de votre enregistreur multimédia, appuyez à nouveau sur ▲ / ▼ pour relancer la recherche.

8 Lorsque le signal de votre enregistreur multimédia est localisé, appuyez sur ► pour sélectionner **Chaîne**. Utilisez ▲▼◀▶ pour insérer les caractères requis, *par exemple VCR*.



9 Appuyez sur **OK** pour mémoriser.

10 Répétez l'opération pour chaque **position** que vous souhaitez régler.

11 Appuyez sur **EXIT** une fois que vous avez terminé.

VEUILLEZ NOTER

Ce téléviseur est équipé d'une fonction de mémorisation directe. Sélectionnez l'écran **ATV Réglage Manuel** à l'**Étape 3**. Entrez le **Numéro de la position**, le **Système**, puis **C** pour les chaînes standards (terrestres) ou **S** pour les chaînes câblées suivi du numéro de **Canal**. Appuyez sur **OK** pour mémoriser.

Passer

Pour empêcher la visualisation de certaines chaînes, vous pouvez les bloquer.

1 Sélectionnez **ATV Réglage Manuel** dans le menu **Syntonisation de canal**.

2 Appuyez sur ▲ / ▼ pour mettre en surbrillance la position de programme que vous souhaitez passer, puis appuyez sur **OK**.

Pos.	Canal	Chaîne
0	C2	▶
1	S10	
2	C7	
3	S40	
4	C22	
5	C25	
6	C28	
7	C30	

3 Appuyez sur ► pour sélectionner **Passer**.

4 Appuyez sur ▲ / ▼ pour activer la fonction **Passer**, puis appuyez sur **OK**.

☞ sur l'écran indique une position passée.



5 Appuyez sur **BACK** et répétez depuis l'**Étape 2** ou appuyez sur **EXIT**.

Chaque position doit être sélectionnée *séparément*. Pour désactiver la fonction **Passer**, répétez la procédure pour chaque position.

Les chaînes sautées **ne peuvent pas** être sélectionnées à l'aide des touches **P^** et **Pv** ou à l'aide des touches du téléviseur, mais **sont toujours** accessibles via les touches numériques de la télécommande.

Positions de tri

Il est possible de déplacer et de mémoriser les chaînes aux positions de votre choix.

- 1 Sélectionnez **ATV Réglage Manuel** dans le menu **Syntonisation de canal**.
- 2 La liste des chaînes étant indiquée, appuyez sur **▲ / ▼** pour mettre en surbrillance la position à déplacer, puis appuyez sur **►**.

Chaînes		Antenne TV
No de ligne	1/10	
Pos.	Nom	◀ ▶
<input type="checkbox"/>	1 ABC ONE	
<input type="checkbox"/>	2 ABC TWO	
<input type="checkbox"/>	7 ABC THREE	
<input type="checkbox"/>	30 CABC Channel	
<input checked="" type="checkbox"/>	40 ABC NEWS 24	
<input type="checkbox"/>	51 ABCi	
<input type="checkbox"/>	822 AA	
<input type="checkbox"/>	823 AC	

- 3 Appuyez sur **▲ / ▼** pour vous déplacer dans la liste jusqu'à votre position préférée. Les autres chaînes se déplaceront en conséquence pour faire de la place.
- 4 Appuyez sur **◀** pour mémoriser votre changement. Répétez cette opération si nécessaire, puis appuyez sur **EXIT**.

Réglage TNT Manuel

REMARQUE: Cette fonction dépend du réglage **Ant/ Câble/Satellite**.

Recherche manuelle

Cette fonction est destinée aux techniciens ou vous pouvez l'utiliser pour saisir directement des chaînes si vous connaissez le canal multiplex.

- 1 Sélectionnez **Réglage TNT Manuel** dans le menu **Syntonisation de canal**, puis appuyez sur **OK**.

Recherche Manuelle (TNT) - Antenne	
	FAIBLE MOYEN BONNE
Force du signal	<div style="width: 100%; height: 10px; background: linear-gradient(to right, blue, green);"></div>
Qualité du signal	BONNE
Canal	67
Fréquence	842,0 MHz
Bande passante	8 MHz
<input type="button" value="Commencer scan"/>	

- 2 Entrez le numéro multiplex à l'aide des touches numériques, ou utilisez **◀ / ▶** pour augmenter ou réduire la valeur.
- 3 Mettez en surbrillance **Commencer scan**, puis appuyez sur **OK**. Le téléviseur effectue ensuite une recherche automatique de ce multiplex.

Recherche Manuelle (TNT) - Antenne			
0 Nouvelles Chaînes - Total 6			
Nouveau	Pos.	Nom	Type
	1	ABC ONE	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: gray;"></div>
	2	ABC TWO	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: gray;"></div>
	7	ABC THREE	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: gray;"></div>
	40	ABC NEWS 24	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: gray;"></div>
	51	ABCi	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: gray;"></div>

Une fois le multiplex trouvé, tous les canaux ne figurant pas dans la liste des chaînes sont ajoutés et les informations de chaîne situées en haut de l'écran sont mises à jour.

- 4 Répétez en fonction des besoins. Appuyez sur **EXIT** pour terminer.

Recherche manuelle pour DVB-C

Lorsque la fonction **Ant/Câble/Satellite** est définie sur **Câble**, **Réglage TNT Manuel**, les options sont les suivantes :

Fréquence: entrez la fréquence à utiliser pour le balayage

Modulation: choisissez l'une des cinq options de modulation QAM disponibles

Débit de symboles: entrez le débit en bauds (KS/s) à utiliser pour le balayage manuel

Mettez en surbrillance **Commencer scan**, puis appuyez sur **OK**.

Recherche manuelle pour DVB-S

Lorsque la fonction **Ant/Câble/Satellite** est définie sur **Satellite**, **Réglage TNT Manuel**, les options sont les suivantes :

Recherche Manuelle (TNT) - Satellite	
	FAIBLE MOYEN BONNE
Force du signal	<input type="text"/>
Qualité du signal	FAIBLE
Satellite	ASTRA 28.2°E
Transpondeur	1/83
Fréquence	10714 MHz
Débit de symboles	22000 KS/s
Polarisation	H
Option de Recherche	Chaînes en clair
<input type="button" value="Commencer scan"/>	

Appuyez sur **▲** / **▼** pour mettre en surbrillance une option (**Satellite**, **Transpondeur**, **Fréquence**, **Débit de Symboles**, **Polarisation** ou **Option de recherche**), puis appuyez sur **◀** / **▶** pour sélectionner l'option requise.

Mettez en surbrillance **Commencer scan**, puis appuyez sur **OK**.

Réglages DTV

Chaînes (Antenne/Câble)

L'ordre des chaînes peut être modifié en fonction des préférences personnelles.

- 1 Sélectionnez **Réglages DTV** dans le menu **Installation**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur **▼** pour sélectionner **Chaînes**, puis appuyez sur **OK**.

< Réglages DTV	
Chaînes	▶
Sous-titres et Audio	
Réglage de l'identifiant parental	
Contrôle parental	
Réglage heure locale	
Mise à jour des canaux en veille	
Interface commune	

- 3 Vous pouvez atteindre des points spécifiques de la liste en utilisant l'une des deux méthodes suivantes.

Chaînes		Antenne TV
No de ligne	1/10	<input type="checkbox"/>
Pos.	Nom	
1	ABC ONE	
2	ABC TWO	
7	ABC THREE	
30	CABC Channel	
40	ABC NEWS 24	
51	ABCi	
822	AA	
823	AC	

Saut No de ligne — Utilisez les **touches numériques** (0-9) pour indiquer le numéro de ligne que vous souhaitez sélectionner, puis appuyez sur **OK**.

Il est également possible de modifier le numéro de position d'une chaîne particulière.


Renumérotation — Appuyez sur la touche **ROUGE** pour retaper le numéro de la chaîne mise en surbrillance. Modifiez le numéro de chaîne à l'aide des **touches numériques**, puis appuyez sur **OK**. Si le numéro de position entré existe déjà, une fenêtre de confirmation apparaît.

Pos.	Nom
<input type="checkbox"/>	ABC ONE

Dép. — Appuyez sur la touche **VERTE** pour activer la fonction **Dép.**. Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner la chaîne que vous souhaitez déplacer et appuyez sur **OK** pour vérifier. Si vous souhaitez déplacer plusieurs chaînes à la fois, sélectionnez une autre chaîne, puis validez de la même façon. Recommencez la procédure autant de fois que nécessaire. Une fois que vous avez vérifié toutes les chaînes souhaitées, appuyez sur ▲ / ▼ pour mettre en valeur la position sur laquelle vous souhaitez déplacer les chaînes. Les chaînes sont insérées au-dessus de la chaîne mise en surbrillance. Appuyez sur la touche **VERTE** pour exécuter le déplacement.

Chaînes		Antenne TV
No de ligne	1/10	
Pos.	Nom	
<input checked="" type="checkbox"/>	1 ABC ONE	
<input type="checkbox"/>	2 ABC TWO	
<input type="checkbox"/>	7 ABC THREE	
<input type="checkbox"/>	30 CABG Channel	
<input type="checkbox"/>	40 ABC NEWS 24	
<input type="checkbox"/>	51 ABCi	
<input type="checkbox"/>	822 AA	
<input type="checkbox"/>	823 AC	

Tri par No de position — Appuyez sur la touche **JAUNE**. Une fenêtre de confirmation s'affiche. Appuyez sur ◀ / ▶ pour sélectionner **Oui**, puis appuyez sur **OK**.



Chaînes (Satellite)

- 1 Sélectionnez **Réglages DTV** dans le menu **Installation**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 Sélectionnez **Chaînes**, puis appuyez sur **OK**.

La liste des chaînes satellite apparaît.

Chaînes		Satellite TV
No de ligne	1/10	
Pos.	Nom	Satellite
1	DDD	19.2°E
2	AB	19.2°E
3	E	19.2°E
801	BBC	22.5°E
802	BB	22.5°E
803	BA	22.5°E
822	AA	25.6°E
823	AC	25.6°E

- 3 À votre convenance, vous pouvez modifier et trier la liste des chaînes.

Saut No de ligne — Appuyez sur les touches **numériques** (0-9) pour indiquer le numéro de ligne que vous souhaitez sélectionner, puis appuyez sur **OK**.

Saut Satellite — Appuyez sur ◀◀ / ▶▶ pour passer à la chaîne suivante sur un satellite différent.

Renumérotation — Identique aux chaînes Antenne/Câble. Voir page 26.

Dép. — Identique aux chaînes Antenne/Câble. Voir page 27.

Tri par No de position — Appuyez sur la touche **JAUNE**. Une fenêtre de confirmation s'affiche. Appuyez sur ◀ / ▶ pour sélectionner **Oui**, puis appuyez sur **OK**.

Mise à jour des canaux en veille

Si la fonction **Mise à jour des canaux en veille** est réglée sur **Marche**, lorsque le téléviseur est en mode **Veille**, le réglage numérique est automatiquement lancé.

- 1 Sélectionnez **Réglages DTV** dans le menu **Installation**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur ▼ pour sélectionner **Mise à jour des canaux en veille** et appuyez sur ▶ puis sur ▲ / ▼ pour sélectionner **Marche**.

Réglage de l'emplacement

Vous pouvez sélectionner le mode **Domicile** ou **Magasin**. **Domicile** est recommandé pour un usage domestique normal. Sélectionnez **Magasin** lorsque vous utilisez un téléviseur dans un magasin, etc.

- 1 Sélectionnez **Lieu** dans le menu **Installation**.
- 2 Appuyez sur ◀ / ▶ pour sélectionner **Domicile** ou **Magasin**.

Arrêt Analogique

Ce téléviseur est un appareil **numérique** conçu pour permettre l'utilisation de services **numériques** et **analogiques**. Cependant, pendant la durée de vie de ce téléviseur, il est plus que probable que les services **analogiques** soient suspendus pour permettre l'activation de nouveaux services **numériques**.

Cet «arrêt» se déroulera en plusieurs étapes, qui seront annoncées dans votre région bien à l'avance. Il est recommandé de régler à nouveau le téléviseur lors de chaque étape pour s'assurer que les services **numériques** existants et nouveaux puissent être visualisés sans perturbation.

Commandes générales

Menu rapide

Le **Menu rapide** vous permet d'accéder rapidement à certaines options, notamment **Mode d'image**, **Format d'image**, **Plus d'information**, **Arrêt différé** etc.

Appuyez sur **QUICK** pour ouvrir le **Menu Rapide**, puis sélectionnez l'option de votre choix à l'aide de la touche ▲ / ▼.

Menu Rapide	
Intel® WiDi	
Mode d'image	Standard
Format d'image	Plein écran
Plus d'information	
Options Chaînes	
Arrêt différé	
Commande d'appareil HDMI CEC	
Haut-parleurs	Haut-parleurs de TV
Volume Casque	30
Informations sans fil	
Informations d'enregistrement	

REMARQUE: Les options du **Menu rapide** changent selon le mode actuellement sélectionné.

Exemple d'option du Menu rapide

Mode	Option du Menu rapide	Description
Lorsque vous regardez un programme TV ou des images de l'entrée externe Fenêtre Simple	Intel® WiDi	Voir page 59.
	Mode d'image	Voir page 33.
	Format d'image	Voir page 31.
	Plus d'information	Voir page 70.
	Options Chaînes	Voir page 73.
	Arrêt différé	Voir page 69.
	Commande d'appareil HDMI CEC	Voir page 80.
	Haut-parleurs	Voir page 80.
	Volume Casque	Voir page 30.
	Informations sans fil	Voir page 41.
Lors de l'utilisation du guide des programmes	Informations d'enregistrement	Voir page 70.
	Couleur genre	Voir page 71.
Lecteur multimédia USB (Vue simple photo, Diaporama)	Mise à jour EPG / Annulation de la mise à jour EPG	Voir page 71.
	Image	Voir page 33.
	Son	Voir page 29.
	Durée de l'intervalle	Voir page 63.
	Répéter	Voir page 63.
	Musique de fond	Voir page 63.
	Liste de lecture	Voir page 63.
	Arrêt différé	Voir page 69.
	Haut-parleurs	Voir page 80.
	Volume Casque	Voir page 30.

Sélection des chaînes

Pour sélectionner une chaîne, utilisez les touches numériques de la télécommande.

Les chaînes peuvent aussi être sélectionnées en utilisant **P** et **V**.

Pour afficher des informations à l'écran, notamment une chaîne, le mode d'entrée ou le signal mono/stéréo, appuyez sur **(i+)**. Appuyez une seconde fois pour les faire disparaître.

Affichage de l'heure – analogique uniquement

La fonction d'affichage de l'heure permet de voir l'heure actuelle (télétexte) sur l'écran de télévision.





Lorsque vous regardez une émission, appuyez sur **(C)/(E)** pour faire apparaître l'heure (diffusée par la chaîne de télévision). L'heure restera affichée pendant 5 secondes.

REMARQUE: Il est possible que l'affichage de l'heure ne soit pas disponible dans certains cas.

Transmissions stéréo et bilingues

Pour les programmes DTV

En cas de transmission stéréo ou bilingue mono, appuyez sur **(D)/(I)**, puis utilisez la touche ◀ / ▶ pour sélectionner les réglages.

Mode d'affichage	En appuyant sur ▶
 Stéréo	Stéréo → Gauche → Droite
 Bilingue mono	Langue 1 → Langue 2 → Db. langage
 Mono	–
 Multi-chaînes	–

Si l'émission comporte plusieurs pistes audio, appuyez plusieurs fois sur **(D)/(I)** pour modifier la langue audio (reportez-vous à la section «Langues audio» à la page 74).

Pour les programmes ATV

En cas de transmission d'émissions stéréo ou bilingues, le mot **Stéréo** ou **Db langage** apparaît sur l'écran chaque fois que les chaînes sont changées, puis disparaît après quelques secondes. Si l'émission n'est pas en stéréo, le mot **Mono** s'affiche.

Stéréo... Appuyez sur **(D)/(I)** pour sélectionner **Stéréo** ou **Mono**.

Bilingue... Les transmissions bilingues sont rares. Le cas échéant, le mot **Db. langage** s'affiche. Choisissez le numéro de programme requis et si le mot **Db. langage** apparaît, appuyez sur **(D)/(I)** pour sélectionner **Langue 1**, **Langue 2** ou **Mono**.

Commandes du son

Commandes de volume et de coupure du son

Volume


Appuyez sur les touches \triangleleft + ou \triangleleft - pour régler le volume.

Coupure du son

Appuyez une fois sur la touche \times pour couper le son. Appuyez une seconde fois pour remettre le son.

Db. langage

Si une émission ou un film est transmis avec une piste sonore dans plusieurs langues, la fonction **Db. langage** permet de passer d'une langue à l'autre.

- 1 Appuyez sur  et \triangleleft / \triangleright pour mettre en surbrillance l'icône **Son**.
- 2 Appuyez sur \triangleright et \triangleleft / \triangleright pour sélectionner **Db. langage** et appuyez sur \triangleright puis \triangleleft / \triangleright pour choisir entre **Langue 1** ou **Langue 2**.

< Son	
Balance	0
Graves	0
Aiguës	0
Réglages sonores avancés	
Égalisation du son	
Contrôle gamme dynamique	Marche
Db. langage	Langue 1
Réglage Niveau Audio	
Haut-parleurs de TV	Marche
Volume Casque	
Description audio	
Sortie audio numérique	

Balance

- 1 Dans le menu **Son**, appuyez sur \triangleleft / \triangleright pour sélectionner **Balance**, puis appuyez sur \triangleleft / \triangleright pour accentuer la balance de l'enceinte gauche ou droite.

Graves, Aiguës

- 1 Dans le menu **Son**, appuyez sur \triangleleft / \triangleright pour sélectionner **Graves** ou **Aiguës**.
- 2 Appuyez sur \triangleleft / \triangleright pour changer le réglage.

Amélioration des voix

Amélioration des voix améliore les plages de fréquences de la voix de l'enceinte, les rendant plus faciles pour entendre ce qu'elles disent.

- 1 Dans le menu **Réglages sonores avancés**, appuyez sur \triangleleft / \triangleright pour sélectionner **Amélioration des voix**.
- 2 Appuyez sur \triangleright et \triangleleft / \triangleright pour sélectionner **Marche** ou **Arrêt**.

Accentuation dynamique des graves

Accentuation dynamique des graves améliore la profondeur du son des enceintes du téléviseur. La différence est seulement notable sur les sons avec beaucoup de graves.

- 1 Dans le menu **Réglages sonores avancés**, appuyez sur \triangleleft / \triangleright pour sélectionner **Accentuation dynamique des graves**.
- 2 Appuyez sur \triangleright et \triangleleft / \triangleright pour sélectionner le niveau souhaité pour le niveau d'extension des graves (**Faible**, **Fort** ou **Arrêt**).

Égalisation du son®

Égalisation du son réduit les différences de niveau de volume entre les chaînes. Elles restent automatiquement sur le même niveau de volume quand vous changez de chaîne.

- 1 Dans le menu **Son**, appuyez sur \triangleleft / \triangleright pour sélectionner **Égalisation du son**.
- 2 Appuyez sur \triangleright et \triangleleft / \triangleright pour sélectionner **Marche** ou **Arrêt**.

Contrôle gamme dynamique

Cette fonction vous permet de contrôler la compression du son de certains programmes TV numériques (les programmes audio MPEG-1 et MPEG-2 ne sont pas pris en charge).

- 1 Dans le menu **Son**, appuyez sur \triangleleft / \triangleright pour sélectionner **Contrôle gamme dynamique**.
- 2 Appuyez sur \triangleright et \triangleleft / \triangleright pour sélectionner **Marche** ou **Arrêt**.

Réglage Niveau Audio

Lorsque vous passez d'une chaîne DTV à 5,1 canaux à une chaîne DTV à 2 canaux, à une chaîne ATV ou à une entrée externe, il peut parfois exister de grandes différences entre les niveaux de volume. La fonction **Réglage Niveau Audio** permet de réduire ces différences de volume.

- 1** Réglez le volume au niveau souhaité lorsque vous regardez un programme DTV à 5,1 canaux.
- 2** Sélectionnez une chaîne DTV à 2 canaux, une chaîne ATV ou l'entrée externe.
- 3** Dans le menu **Son**, appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner **Réglage Niveau Audio** et appuyez sur **OK**.
- 4** Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner une option, puis appuyez sur ◀ / ▶ pour ajuster le niveau de volume.



REMARQUE:

- Les options disponibles varient en fonction de la source d'entrée actuelle. Par exemple, lorsque vous regardez un programme DTV à 2 canaux, seule l'option **DTV 2 canaux** est disponible ; les deux autres options sont grisées dans le menu. Cette fonction vous permet d'effectuer des réglages précis en fonction de chaque condition.
- Lorsque vous regardez un programme DTV à 5,1 canaux, cette fonction n'est pas disponible.

Mise en/hors service des haut-parleurs de TV

Cette fonction vous permet de mettre les haut-parleurs du téléviseur hors service quand vous connectez un système audio.

- 1** Dans le menu **Son**, appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner **Haut-parleurs de TV**.
- 2** Appuyez sur ▶ et ▲ / ▼ pour sélectionner **Arrêt**.

Pour mettre en service les haut-parleurs intégrés:

Sélectionnez **Marche** à l'étape 2.

Réglages du casque

Ce réglage permet d'ajuster le son lors de la connexion des écouteurs.

Lien Enceintes	Casque	Haut-parleurs
Marche	Le son est émis (◀ ± disponible).	Pas de son
Arrêt	Le son est émis (Menu Volume Casque est disponible).	Le son est émis (◀ ± disponible).

- 1** Dans le menu **Son**, appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner **Volume Casque** et appuyez sur **OK**.
- 2** Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner **Lien Enceintes**, et appuyez sur ▶ puis sur ▲ / ▼ pour sélectionner **Marche** ou **Arrêt**.



- 3** Si vous sélectionnez **Arrêt**, mettez en surbrillance **Volume Casque**, puis réglez le volume du casque à l'aide de la touche ◀ / ▶.


Audio Description

La fonction **Audio Description** est une piste sonore narrative permettant aux personnes ayant une déficience visuelle de mieux comprendre les scénarii. Les lettres **AD** s'affichent dans la bannière de la chaîne lorsque les programmes disposent de contenus **AD**.

- 1** Dans le menu **Son**, appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner **Audio Description** et appuyez sur **OK**.
- 2** Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner **Audio Description** et appuyez sur ▶ puis sur ▲ / ▼ pour sélectionner **Marche**.


Il est également possible d'utiliser la touche **AD** de la télécommande pour **activer** et **désactiver** la fonction **Audio Description**.

- 3** Pour régler le niveau sonore de la description audio sur le son principal, mettez en surbrillance **Niveau de mixage** et appuyez sur ◀ / ▶.




Affichage plein écran


En fonction du type d'émission diffusée, les programmes peuvent être affichés en plusieurs formats.




SUPER LIVE




Ce format étire horizontalement et verticalement une image 4:3 pour remplir l'écran. Bien que les proportions correctes soient maintenues au centre de l'écran, des déformations peuvent se produire.



CINÉMA




Lorsque vous regardez des films/ cassettes vidéo produisant un «encadrement noir», ce réglage éliminera ou réduira les bandes noires en haut et en bas de l'écran en effectuant un zoom avant centré sur l'image, sans créer de déformation.




SOUS-TITRE

Lorsque des sous-titres sont inclus dans une émission diffusée en format boîte aux lettres, ce réglage fera monter l'image pour garantir que tout le texte est affiché.




NATIF


Ce réglage affiche l'image sans surbalayage, c'est-à-dire tel-tel.

**PC NORMAL**


Ce réglage affiche l'image sans surbalayage, c'est-à-dire tel-tel. Cette option est disponible uniquement quand vous regardez une source de signal PC via HDMI ou borne PC.

**PC PLEIN ÉCRAN**

Ce réglage affiche l'image sans surbalayage ou sans côté ni panneau latéral. Cette option est disponible uniquement quand vous regardez une source de signal PC via HDMI ou borne PC.

**Pixel par pixel**

« **Pixel par pixel** » est un affichage qui n'est pas à l'échelle. Selon le format du signal d'entrée, l'image apparaît avec des panneaux latéraux et/ou des barres en haut et en bas (par exemple, source d'entrée VGA).



Appuyez sur la touche  de la télécommande pour afficher la liste des formats d'écran disponibles.

Appuyez plusieurs fois sur cette touche pour mettre en surbrillance le format de votre choix.

Il est également possible d'utiliser la fonction **Menu rapide** pour sélectionner **Format d'image**.

Format AV

Format d'image
Plein écran
4:3
Super Live
Cinéma
Sous-titre
14:9
Natif

Format PC

Format d'image
PC normal
PC plein écran
Pixel par pixel

L'utilisation des fonctions spéciales visant à modifier la dimension de l'image affichée (notamment le rapport hauteur/largeur) en vue d'une diffusion publique ou à des fins commerciales peut constituer une infraction aux droits d'auteur.

Commandes de l'image

La plupart des commandes et des réglages d'image sont disponibles en modes **numérique** et **analogique**.

VEUILLEZ NOTER : Les fonctions non disponibles sont grisées.


Mode d'image

Ce téléviseur vous permet de personnaliser le style de l'image.

AutoView, **Dynamique**, **Standard**, **Hollywood Night**, **Hollywood Day**, **Hollywood Pro**, **Magasin**, **Jeux** et **PC** correspondent à des options préréglées qui affectent de nombreux réglages/fonctions du téléviseur.

REMARQUE:

- Comme le mode **AutoView** ajuste automatiquement les réglages de l'image sur la base des conditions de lumière ambiante et du contenu du signal d'entrée, les menus **Capteur automatique de luminosité** et **Mode Expert** sont grisés quand il est sélectionné.
- Le mode **Magasin** est disponible uniquement lorsque l'option **Lieu** est définie sur **Magasin**.
- Le mode **Jeux** est disponible en mode d'entrée externe (autre que l'entrée antenne). Lorsque vous sélectionnez le mode **Jeux**, les formats grand écran correspondants sont sélectionnés.
- Le mode **PC** est disponible en mode d'entrée RGB/PC ou HDMI.

- 1 Appuyez sur  et ▲ / ▼ pour mettre en surbrillance l'icône **Image**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur ► et ▲ / ▼ pour sélectionner le **Mode d'image** et appuyez sur **OK**.

< Image	
Mode d'image	Standard ►
Réinitialiser	
Rétroéclairage	0
Contraste	100
Luminosité	0
Couleur	0
Teinte	0
Netteté	0
Réglage avancé de l'image	
Réglage mode Expert	
Réglage d'affichage	

- 3 Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner le mode d'image de votre choix, puis appuyez sur **OK**.

REMARQUE: Le mode d'image que vous sélectionnez n'a une incidence que sur l'entrée actuelle. Vous pouvez sélectionner un mode d'image différent pour chaque entrée.

Préférences d'affichage

Vous pouvez personnaliser les réglages de mode d'image courants comme vous le souhaitez. Par exemple, lorsque vous sélectionnez «**Dynamique**», si vous modifiez certaines options telles que **Rétroéclairage**, **Contraste**, **Luminosité**, **Couleur**, **Teinte**, **Netteté**, ainsi que les options des **Réglages avancés de l'image**, vos nouveaux réglages sont enregistrés pour le mode d'image «**Dynamique**».

- 1 Dans le menu **Image**, appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner **Rétroéclairage**, **Contraste**, **Luminosité**, **Couleur**, **Teinte** ou **Netteté**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur ◀ / ▶ pour effectuer les réglages, puis appuyez sur **OK**.

Réinitialiser

Cette fonction permet de rétablir tous les réglages d'image par défaut, à l'exception du **Mode d'image**.

- 1 Dans le menu **Image**, appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner **Réin.**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 Un message de confirmation s'affiche. Appuyez sur ◀ / ▶ pour sélectionner **Oui**, puis appuyez sur **OK**.

ColourMaster

Lorsque la fonction **ColourMaster** est définie sur **Marche**, la fonction «**Réglage des couleurs de base**» est disponible.


- 1 Dans le menu **Image**, appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner **Réglages avancés de l'image**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur ▼ pour sélectionner **ColourMaster**, et appuyez sur ► puis sur ▲ / ▼ pour sélectionner **Marche** ou **Arrêt**.

< Réglages avancés de l'image	
ColourMaster	Arrêt ► Marche
Réglage des couleurs de base	Arrêt
Température de couleur	
Capteur automatique de luminosité	Marche
Commande de rétroéclairage	Fort
Niveau noir/blanc	Moyen
Réduction du bruit	
Résolution+	Marche
Mode cinéma	Fort
Réinitialiser	


Réglage des couleurs de base

La fonction **Réglage des couleurs de base** permet de régler les couleurs individuelles selon vos préférences. Elle peut s'avérer utile en cas d'utilisation d'une source externe.

- 1 Dans le menu **Réglages avancés de l'image**, appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner **Réglage des couleurs de base**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner une option, puis sur ► pour accéder à la fenêtre de réglage.



- 3 Appuyez sur ◀ / ▶ pour sélectionner **Teinte**, **Saturation** ou **Luminosité**, puis appuyez sur ▲ / ▼ pour ajuster les réglages comme vous le souhaitez.



- 4 Appuyez sur **BACK** pour revenir au menu précédent. Pour rétablir les pré-réglages d'usine, sélectionnez **Réin.**, puis appuyez sur **OK**.

Température de couleur

L'option **Température de couleur** permet d'augmenter le caractère « chaud » ou « froid » d'une image en renforçant la teinte rouge ou la teinte bleue.

- 1 Dans le menu **Réglages avancés de l'image**, appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner **Température de couleur** et appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner **Température de couleur** et appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner **Froid**, **Naturel** ou **Chaud** en fonction de vos préférences, puis appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner **Niveau Rouge**, **Niveau Vert** ou **Niveau Bleu** et appuyez sur ◀ / ▶ pour ajuster le niveau.

REMARQUE: Pour rétablir les réglages d'usine par défaut, sélectionnez **Réin.** et appuyez sur **OK**.

Capteur automatique de luminosité

La fonction **Capteur automatique de luminosité** permet d'optimiser automatiquement le niveau de rétroéclairage en fonction des conditions d'éclairage ambiant de la pièce.

- 1 Dans le menu **Réglages avancés de l'image**, appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner **Capteur automatique de luminosité**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner **Marche** ou **Arrêt**, puis appuyez sur **OK**.

Rétroéclairage dynamique

Quand la fonction **Rétroéclair. dynamique** est activée, elle commande les niveaux de rétroéclairage en fonction de diverses scènes telle que les scènes avec des mouvements, les scènes lumineuses ou les scènes sombres.

- 1 Dans le menu **Réglages avancés de l'image**, appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner **Rétroéclair. dynamique**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner **Fort**, **Faible** ou **Arrêt**, puis appuyez sur **OK**.

Fort: Pour commander les niveaux de rétroéclairage en fonction des diverses scènes telles que les scènes avec des mouvements, les scènes lumineuses ou les scènes sombres.

Faible: Pour commander les niveaux de rétroéclairage pour les scènes sombres

Niveau noir/blanc


Niveau noir/blanc augmente l'intensité des zones noires de l'image, ce qui améliore la définition.

- 1 Dans le menu **Réglages avancés de l'image**, appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner **Niveau noir/blanc**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner **Fort**, **Moyen**, **Faible**, ou **Arrêt**, puis appuyez sur **OK**.

Réduction du bruit MPEG - Réduction du bruit

Quand vous regardez un DVD, la compression peut parfois entraîner la distorsion ou la pixellisation de certains mots ou composants de l'image. La fonction **Réduction du bruit MPEG** permet de réduire cet effet en « adoucissant » les bords.

- 1 Dans le menu **Réglages avancés de l'image**, appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner **Réduction du bruit** et appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur ▼ pour sélectionner **Réduction du bruit MPEG**, puis appuyez sur **OK**.



REMARQUE: Si le Mode d'image est défini sur **Jeux** ou **PC**, cette caractéristique n'est pas disponible.

- 3** Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner **Arrêt**, **Faible**, **Moyen** ou **Fort** en fonction de vos préférences, puis appuyez sur **OK**.

*La fonction **DNR** vous permet « d'adoucir » la représentation à l'écran d'un signal faible afin de réduire l'effet de bruit.*

- 1** Sélectionnez **DNR** dans le menu **Réduction du bruit**.
- 2** Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner **Arrêt**, **Faible**, **Moyen**, **Fort** ou **Auto**, puis appuyez sur **OK**. Vous ne remarquerez pas toujours de différences (pour obtenir les meilleurs résultats, utilisez des réglages inférieurs car la qualité de l'image pourrait être affectée si le réglage est trop fort).

REMARQUE: Si le Mode d'image est défini sur **Jeux** ou **PC**, cette caractéristique n'est pas disponible.

1 Dans le menu **Réglages mode Expert**, appuyez sur **▲ / ▼** pour sélectionner **Décodage Couleur** et appuyez sur **OK**.

2 Appuyez sur **▲ / ▼** pour sélectionner **Auto**, **BT.709** ou **BT.601** puis appuyez sur **OK**.

Balance des Blancs - Fenêtre d'affichage

Cette fonction affiche un modèle de fenêtre spécial pouvant être utilisé lors du réglage de la balance des blancs avec un appareil de mesure.

1 Dans le menu **Réglages mode Expert**, appuyez sur **▲ / ▼** pour sélectionner **Balance des Blancs**, puis appuyez sur **OK**.

2 Appuyez sur **▲ / ▼** pour sélectionner **Fenêtre d'affichage** et appuyez sur **►** puis sur **▲ / ▼** pour sélectionner **Marche**, et appuyez sur **OK**.

Balance des Blancs - Paramètres avancées

Vous pouvez choisir un des deux types de réglage de la balance des blancs.

1 Dans le menu **Réglages mode Expert**, appuyez sur **▲ / ▼** pour sélectionner **Balance des Blancs**, puis appuyez sur **OK**.

2 Appuyez sur **▲ / ▼** pour sélectionner **Paramètres avancés** et appuyez sur **OK**.

3 Appuyez sur **◀ / ▶** pour sélectionner **2P** ou **10P**, puis appuyez sur **OK**.

Balance des blancs-Balance des blancs 2P

1 Appuyez sur **▼** pour sélectionner **Balance des Blancs 2P** et appuyez sur **OK**.

2 Appuyez sur **▲ / ▼** pour sélectionner **Balance rouge**, **Balance vert**, **Balance bleu**, **Gain rouge**, **Gain vert** ou **Gain bleu**.

Un carré blanc apparaît sur l'écran du téléviseur.

3 Appuyez sur **◀ / ▶** pour effectuer les réglages, puis appuyez sur **OK**.

Balance des blancs-Balance des blancs 10P

1 Appuyez sur **▼** pour sélectionner **Balance des Blancs 10P**.

2 Appuyez sur **▲ / ▼** pour sélectionner **IRE**, **Rouge**, **Vert** ou **Bleu**.

3 Appuyez sur **◀ / ▶** pour effectuer les réglages, puis appuyez sur **OK**.

REMARQUE: Les ajustements faient pour Rouge / Vert / Bleu sont mémorisés séparément pour chaque réglage IRE. (Il y a dix réglages IRE de 10 à 100.)

Calibration gamma

Toshiba a intégré des systèmes de calibration d'image dans ses téléviseurs LCD. Vous pouvez maintenant bénéficier aussi de la calibration automatique du gamma et des niveaux de blanc.

Afin de pouvoir bénéficier de ces fonctions, vous avez besoin de l'analyseur de couleur Toshiba TPA-1.


1 Dans le menu **Réglages mode Expert**, appuyez sur **▲ / ▼** pour sélectionner **Calibration gamma**, puis appuyez sur **OK**.

2 Appuyez sur **▲ / ▼** pour sélectionner **Appliquer la calibration** et appuyez sur **►**, puis sur **▲ / ▼** pour sélectionner **Activé**, puis appuyez sur **OK**.

3 Appuyez sur **▲ / ▼** pour sélectionner **Étalonnage auto du gamma**, puis appuyez sur **OK**.

4 Connectez l'analyseur de couleur USB à la prise USB 1 ou USB 2.

5 Entrez la valeur cible et placez l'analyseur de couleur USB sur le carré sur l'écran.



6 Mettez en surbrillance **Commencez**, puis appuyez sur **OK**.

L'étalonnage automatique du gamma démarre.


Veillez attendre jusqu'à ce que «L'étalonnage du gamma est terminé.» apparaisse sur l'écran.


Pour revenir aux réglages de l'usine

1 Mettez en surbrillance **Réin.**, puis appuyez sur **OK**.

Format automatique (Grand écran)

Si ce téléviseur reçoit une image en format Grand écran véritable et que la fonction **Format Auto** est définie sur **Marche**, l'émission est automatiquement affichée en format Grand écran, indépendamment des réglages précédents du téléviseur.

- 1 Appuyez sur  et ▲ / ▼ pour mettre en surbrillance l'icône **Image**.
- 2 Appuyez sur ►, puis sur ▲ / ▼ pour sélectionner **Réglages d'affichage**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner **Format auto** et appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner **Marche** ou **Arrêt**, puis appuyez sur **OK**.



4:3 étiré

Lorsque l'option **4:3 étiré** est activée, le système de modification de la taille transforme les émissions de format 4:3 en image plein écran.


- 1 Dans le menu **Réglages d'affichage**, appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner **4:3 étiré**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner **Marche** ou **Arrêt**, puis appuyez sur **OK**.

Position d'image

La position de l'image peut être ajustée en fonction de vos préférences personnelles ; cette fonction peut être particulièrement utile pour les entrées externes.

REMARQUE : La fonction **Position d'image** ne peut pas être sélectionnée en mode **DTV**.



- 1 Dans le menu **Réglages d'affichage**, appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner **Position d'image**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner une option et appuyez sur ◀ / ▶ pour ajuster les réglages, puis appuyez sur **OK**.
Les options changent en fonction du format d'écran sélectionné et du signal d'entrée.




Pour revenir aux réglages d'usine d'origine, sélectionnez **Réin.** dans le menu **Position d'image**, puis appuyez sur **OK**.

Arrêt sur image

Cette fonction permet d'arrêter une image sur l'écran.

- 1 Appuyez sur  pour arrêter une image sur l'écran et à nouveau sur  pour annuler l'arrêt sur image.

Affichage des infos HDMI

Quand la fonction **Affichage info. HDMI** est réglée sur **Marche** et que vous regardez une source d'entrée **HDMI**, appuyer sur  permet d'afficher la bannière d'informations du signal **HDMI**.

- 1 Dans le menu **Options**, appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner **Affichage info. HDMI**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur ► et ▲ / ▼ pour sélectionner **Marche**.

Les informations du signal **HDMI** sont les suivantes :

Résolution, type de balayage, fréquence d'image, format, profondeur de bit, espace couleur, RGB/ YUV, format chromatique et type de contenu (si disponible).

Informations sur le LAN sans fil

Les périphériques Bluetooth™ et LAN sans fil fonctionnent sous la même bande de fréquences radio. Des interférences risquent donc de se produire entre ces appareils. Si vous utilisez des périphériques Bluetooth™ et LAN sans fil simultanément, les performances de votre réseau risquent de diminuer. Il se peut également que vous perdiez la connexion réseau.

Le cas échéant, éteignez immédiatement votre périphérique Bluetooth™ ou votre périphérique LAN sans fil.

Les performances réelles peuvent varier. Par exemple, la capacité du réseau sans fil, le débit, la portée et la couverture peuvent diminuer. Les performances dépendent de nombreux facteurs, conditions et variables, notamment de la distance du point d'accès, du volume du trafic réseau, des matériaux de construction, du système d'exploitation utilisé, des appareils sans fil utilisés simultanément, des interférences et d'autres conditions défavorables.

Réseau sans fil et impact sur la santé

Les appareils LAN sans fil, tels que les appareils radio, émettent des fréquences radio qui contiennent de l'énergie électromagnétique. Le niveau d'énergie émise par les périphériques LAN sans fil est toutefois nettement inférieur à l'énergie électromagnétique émise par d'autres périphériques sans fils comme les téléphones portables.

Étant donné que les produits LAN sans fil ont été conçus conformément aux normes et recommandations de sécurité en matière de fréquences radio, TOSHIBA pense que les réseaux sans fil sont sans danger pour les utilisateurs. Ces normes et recommandations reflètent le consensus de la communauté scientifique et sont le fruit de délibérations de groupes de scientifiques qui revoient et interprètent continuellement la vaste documentation en la matière.

Dans certaines situations ou environnements, il est possible que le propriétaire de l'immeuble ou que les représentants de l'organisation limitent l'accès au Réseau Lan sans fil. Ces restrictions peuvent s'appliquer dans un environnement où le risque d'interférences avec d'autres périphérique est possible ou identifié comme nuisible.

Si vous ne connaissez pas les règles d'utilisation des périphériques sans fil d'une organisation ou d'un environnement spécifique, nous vous invitons à demander l'autorisation d'utiliser le Réseau LAN sans fil avant de mettre votre équipement sous tension.

Lors de l'utilisation du téléviseur sous un environnement de LAN sans fil:

REMARQUE:

- Lorsque que le cryptage est réglé sur « Sans », les données transmises via le LAN sans fil ne sont pas correctement protégées. Des utilisateurs non autorisés pourraient accéder à vos données et à votre réseau sans mesure de sécurité appropriées. Sélectionner un paramètre de cryptage de votre téléviseur Toshiba et utiliser un réseau sécurisé pour les transmissions LAN sans fil peuvent éviter l'accès non autorisé à vos données importantes et / ou à la télévision. Toshiba décline toute responsabilité ou obligation résultant d'une transmission sans fil sur Internet par le biais de votre TV Toshiba.
- La fonction IEEE802.11 n'est pas prise en charge.
- Le mode ad-hoc n'est pas pris en charge.

- Il est recommandé d'utiliser IEEE 802.11a ou IEEE 802.11n sur 5 GHz pour la diffusion audio et vidéo SD.
- Il est recommandé d'utiliser IEEE 802.11n sur 5 GHz pour la diffusion vidéo HD.
- La vitesse d'encodage du contenu vidéo en cours de diffusion ne doit pas dépasser 20 Mbits/s.
- Il n'est pas recommandé d'utiliser 2,4 GHz pour la diffusion audio et vidéo.
- Il est possible que la lecture soit interrompue par les interférences environnantes.

Déclaration pour l'Europe

Ce module WLAM intégré peut être utilisé dans les pays ci-dessous:




AT	Autriche	IS	Islande
BE	Belgique	LI	Liechtenstein
CH	Suisse	LT	Lituanie
CY	Chypre	LU	Luxembourg
CZ	République Tchèque	LV	Lettonie
DE	Allemagne	MT	Malte
DK	Danemark	NL	Pays-Bas
ES	Espagne	NO	Norvège
FI	Finlande	PL	Pologne
FR	France	PT	Portugal
GB	Royaume-Uni	SE	Suède
GR	Grèce	SI	Slovénie
EE	Estonie	SK	Slovaquie
HU	Hongrie	BG	Bulgarie
IT	Italie	RO	Roumanie
IE	Irlande	TR	Turquie

- Si vous utilisez ce périphérique dans une bande de fréquences comprises entre 5,15 GHz et 5,35 GHz, son utilisation est limitée à un environnement intérieur.
- Si vous utilisez ce périphérique pour la fonction 802.11 b/g/n dans une bande de fréquences comprises entre 2,454 GHz et 2,4835 GHz en France, son utilisation est limitée à un environnement intérieur.
- Une autorisation générale est requise pour utiliser ce périphérique à l'extérieur ou dans des lieux publics en Italie.
- Il est INTERDIT d'utiliser ce périphérique dans la zone géographique se trouvant dans un rayon de 20 km du centre de Ny-Alesund en Norvège.
- Réalisez les réglages de sécurité appropriés pour le LAN sans fil quand vous utilisez le LAN sans fil afin d'empêcher l'utilisation illégale, l'usurpation et l'interception des communications.
- Ne connectez pas directement le LAN sans fil à un réseau extérieur. Connectez vous à un point d'accès LAN sans fil avec fonction de routeur ou un routeur à large bande. Réalisez les réglages de sécurité appropriés du routeur pour éviter toute utilisation illégale. Reportez-vous au mode d'emploi du routeur pour les réglages de sécurité.



Configuration du réseau

Vous pouvez sélectionner le type de réseau.

- 1** Appuyez sur  et ▲ / ▼ pour mettre en surbrillance l'icône **Réseau**.
- 2** Appuyez sur  et ▲ / ▼ pour sélectionner **Configuration réseau** et appuyez sur **OK**.
- 3** Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner **Type de connexion** et appuyez sur  puis sur ▲ / ▼ pour sélectionner **Avec fil** ou **Sans fil**.
- 4** Si vous avez sélectionné **Avec fil**, reportez-vous à la section «Configuration réseau avancée» à la page 42.

REMARQUE: Après avoir permuté entre **Sans fil** et **Avec fil**, coupez puis allumez l'alimentation secteur pour réinitialiser votre téléviseur.

Il se peut que la communication soit impossible après avoir permuté **Sans fil** / **Avec fil**.

REMARQUE: La connexion ininterrompue du point d'accès n'est pas garantie. Il est possible que la connexion soit perdue lorsque vous regardez la télévision.

Il existe 3 méthodes pour effectuer les réglages sans fil

Réglage facile (WPS)

L'utilisation de cette méthode est possible si le point d'accès est compatible avec WPS.

- WPS est une norme industrielle conçue pour réaliser une connexion d'un appareil réseau et un réglage facile et sûr. WPS configure automatiquement tous les réglages sans fil.



REMARQUE: Il se peut que le cryptage WEP ne puisse pas être configuré par le réglage facile.

Réglage assisté (réglage en utilisant les informations de notification du point d'accès)

Les réglages Network Name, Authentication et Encryption sont décidés sur la base des informations du point d'accès. Vous réglerez le code de sécurité manuellement.

Réglage manuel (entrée manuelle de tous les réglages)

Réglage facile en utilisant PBC (Push Button Configuration)


- 1** Dans le menu **Réseau**, appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner **Configuration réseau** et appuyez sur **OK**.
- 2** Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner **Réglages sans fil** et appuyez sur **OK**.
- 3** Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner **Réglage facile** et appuyez sur **OK**.
- 4** Appuyez sur  /  pour sélectionner **PBC**.
- 5** Appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance **Commencer scan**, puis appuyez sur **OK**.
- 6** En suivant les instructions sur l'écran, appuyez sur

Pour annuler la recherche de point d'accès:

Appuyez sur **BACK** pendant la recherche de point d'accès. Lorsqu'un message s'affiche, appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner **Oui**, puis appuyez sur **OK**.

Réglage assisté

- 1 Dans le menu **Réseau**, appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner **Configuration réseau** et appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner **Réglages sans fil** et appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner **Réglage assisté** et appuyez sur **OK**.



- 4 Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner le point d'accès désiré et appuyez sur **OK**.

REMARQUE: Vérifiez l'adresse MAC sur l'étiquette ou dans le manuel du point d'accès et sélectionnez votre point d'accès.

- 5 Mettez en surbrillance **Code de sécurité**, puis appuyez sur **OK**. La fenêtre Clavier virtuel s'affiche.
- 6 Entrez le Code de sécurité à l'aide du clavier virtuel (voir page 44). Pour sauvegarder votre réglage, appuyez sur la touche **VERTE**.

REMARQUE:

- Le code de sécurité doit répondre aux conditions suivantes:
 - TKIP/AES: 8 à 63 caractères ASCII ou 64 caractères hexadécimaux
 - WEP: 5 ou 13 caractères ASCII ou 10 ou 26 caractères hexadécimaux
- Il n'y a qu'un code pour le cryptage WEP.

- 7 Mettez en surbrillance **Terminé**, puis appuyez sur **OK**.

REMARQUE: Si le **Nom du réseau** n'est pas affiché, reportez-vous aux étapes 3 et 4 de la section **Réglage manuel** pour configurer le **Nom du réseau** avant d'appuyer sur **Terminé**.

REMARQUE: Les réglages ne sont pas sauvegardés si vous appuyez sur **BACK** avant de sélectionner **Terminé**.

Réglage manuel

- 1 Dans le menu **Réseau**, appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner **Configuration réseau** et appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner **Réglages sans fil** et appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner **Réglage manuel** et appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner **Nom du réseau** et appuyez sur **OK**. La fenêtre clavier virtuel s'affiche.
- 5 Entrez le nom du réseau à l'aide du clavier virtuel (voir page 44). Pour sauvegarder votre réglage, appuyez sur la touche **VERTE**.
- 6 Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner **Authentification** et appuyez sur ▶ puis sur ▲ / ▼ pour sélectionner **Système ouvert**, **Clé secrète**, **WPA-PSK** ou **WPA2-PSK**.
- 7 Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner **Cryptage** et appuyez sur ▶ puis sur ▲ / ▼ pour sélectionner **Sans**, **WEP**, **TKIP** ou **AES**.

REMARQUE:

- Certains types de cryptage sont seulement compatibles avec des types d'authentification spécifiques.
 - Lorsque l'authentification est définie sur Système ouvert, seuls les cryptages WEP ou Sans sont compatibles.
 - Lorsque l'authentification est définie sur Clé secrète, seul le cryptage WEP est compatible.
 - Lorsque l'authentification est définie sur WPA-PSK ou WPA2-PSK, seuls les cryptages TKIP et AES sont compatibles.
- Quand une combinaison Authentification/ Cryptage est détectée, un message d'avertissement est affiché et aucun essai de connexion n'est fait jusqu'à ce que l'incompatibilité ne soit résolue.
- Il n'y a qu'un code pour le cryptage WEP.

- 8 Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner **Code de sécurité** et appuyez sur **OK**.
- 9 Entrez le code de sécurité à l'aide du clavier virtuel (voir page 44). Pour sauvegarder votre réglage, appuyez sur la touche **VERTE**.

REMARQUE: Cet élément est grisé quand **Cryptage** est réglé sur **Sans**.

- 10** Mettez en surbrillance **Terminé**, puis appuyez sur **OK**.

REMARQUE: Lorsque **Cryptage** est défini sur **Sans**, un message s'affiche. Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner **Oui**, puis appuyez sur **OK**.

REMARQUE: Les réglages ne sont pas sauvegardés si vous appuyez sur **BACK** avant de sélectionner **Terminé**.

Informations sans fil

Vous pouvez confirmer les paramètres définis lors des réglages sans fil.

- 1** Appuyez sur **QUICK** pour ouvrir le **Menu rapide**.
- 2** Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner **Informations sans fil** et appuyez sur **OK**.

Menu Rapide	
Intel® WiDi	
Mode d'image	Standard
Format d'image	Plein écran
Plus d'information	
Options Chaînes	
Arrêt différé	
Commande d'appareil HDMI CEC	
Haut-parleurs	Haut-parleurs de TV
Volume Casque	30
Informations sans fil	
Informations d'enregistrement	

- 3** Lorsque le **Type de réseau** est **Sans fil**, une fenêtre Information sans fil apparaît.

REMARQUE: Appuyez sur la touche **ROUGE** pour balayer tous les points d'accès.

Option	Description
État	Connecté s'affiche lorsque le téléviseur est connecté au point d'accès. Déconnecté s'affiche lorsque le téléviseur n'est pas connecté au point d'accès.
Signal	Puissance du signal de la connexion au point d'accès (BONNE/MOYEN/FAIBLE)
Vitesse	Liaison au point d'accès
Mode	Mode de fonctionnement (11a, 11b, 11g, 11n)
Nom du réseau	Identifiant de réseau sans fil (SSID)
Authentification	Paramètre d'authentification
Cryptage	Paramètre de cryptage
Code de sécurité	Réglage du code de sécurité
Adresse AP MAC	L'adresse MAC du point d'accès s'affiche lorsque le téléviseur est connecté au point d'accès
Adresse MAC TV	L'adresse MAC du téléviseur (Sans fil) s'affiche.
DHCP	Activé s'affiche lorsque vous utilisez le protocole DHCP. Désactivé s'affiche lorsque vous n'utilisez pas le protocole DHCP.
Adresse IP	Adresse IP du téléviseur
Masque de sous-réseau	Valeur du masque de sous-réseau
Passerelle par défaut	Adresse à la PASSERELLE par défaut
DNS	Adresse du serveur DNS

REMARQUE: Même lors de l'utilisation d'un point d'accès pour IEEE 802.11n lorsque l'option **Cryptage** est définie sur **WEP** ou **TKIP**, il est possible que la valeur **Vitesse** soit faible. Il est recommandé de régler l'option **Cryptage** sur **AES** (reportez-vous à la section «Réglage manuel» à la page 40).

Remarques concernant l'environnement de réseau local sans fil

- La fonction IEEE802.11 n'est pas prise en charge.
- Le mode ad-hoc n'est pas pris en charge.
- Il est recommandé d'utiliser IEEE 802.11a ou IEEE 802.11n sur 5 GHz pour la diffusion audio et vidéo SD.
- Il est recommandé d'utiliser IEEE 802.11n sur 5 GHz pour la diffusion vidéo HD.
- La vitesse d'encodage du contenu vidéo en cours de diffusion ne doit pas dépasser 20 Mbits/s.
- Il n'est pas recommandé d'utiliser 2,4 GHz pour la diffusion audio et vidéo.
- Il est possible que la lecture soit interrompue par les interférences environnantes.

Configuration réseau avancée


REMARQUE:

- Quand la fonction DHCP du routeur connecté à ce téléviseur est activée, vous pouvez régler **Config auto** sur **Marche** ou **Arrêt**. (Elle doit être habituellement réglée sur **Marche**.)
- Lorsque la fonction DHCP du routeur est désactivée, réglez **Config auto** sur **Arrêt**, puis configurez l'Adresse IP manuellement.


Configuration adresse IP

Configuration automatique


- 1 Dans le menu **Réseau**, appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner **Configuration réseau** et appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner **Configuration réseau avancée** et appuyez sur **OK**.



- 3 Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner **Configuration adresse IP** et appuyez sur **OK**.



- 4 Mettez en surbrillance **Config auto** et appuyez sur ▶ puis sur ▲ / ▼ pour sélectionner **Marche**.




REMARQUE: Les autres options sont grisées lorsque vous réglez **Config auto** sur **Marche**.

Réglage manuel

- 1 Dans le menu **Réseau**, appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner **Configuration réseau** et appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner **Configuration réseau avancée** et appuyez sur **OK**.


- 3 Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner **Configuration adresse IP** et appuyez sur **OK**.
- 4 Mettez en surbrillance **Config auto** et appuyez sur ▶ puis sur ▲ / ▼ pour sélectionner **Arrêt**.



- 5 Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner l'**Adresse IP**.
- 6 Appuyez sur ◀ / ▶ pour mettre en surbrillance le champ que vous souhaitez modifier, puis utilisez les touches numériques pour saisir l'adresse IP. Pour enregistrer vos paramètres, appuyez sur **OK**.

REMARQUE: les numéros saisis dans le champ Adresse IP doivent être compris entre 0 et 255. Une fois les numéros saisis dans chaque champ, appuyez sur **OK** pour enregistrer l'adresse complète. Si l'adresse IP complète est incorrecte, un message d'avertissement s'affiche après avoir appuyé sur **OK**.

- 7 Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner **Masque de sous-réseau**, puis modifiez ce paramètre en procédant de la même façon que l'adresse IP.



- 8 Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner **Passerelle par défaut**, puis procédez à la modification de la même manière que l'adresse IP.

REMARQUE: Si vous configurez manuellement l'adresse IP, vous ne devez pas utiliser la même adresse IP pour tous les périphériques. L'adresse IP que vous utilisez doit être privée.

Réglages de DNS

REMARQUE: Lorsque la fonction DHCP du routeur raccordé à ce téléviseur est réglée sur Arrêt, réglez Config auto sur Arrêt, puis définissez manuellement la ou les adresses DNS. Votre fournisseur de services Internet a dû vous fournir ces adresses.


Configuration automatique

- 1 Dans le menu **Réseau**, appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner **Configuration réseau** et appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner **Configuration réseau avancée** et appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner **Réglages de DNS** et appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ / ▼ pour mettre en surbrillance **Config auto** et appuyez sur ► puis sur ▲ / ▼ pour sélectionner **Marche**.

REMARQUE: Les autres options sont grisées lorsque vous réglez **Config auto** sur **Marche**.

Réglage manuel

- 1 Dans le menu **Réseau**, appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner **Configuration réseau** et appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner **Configuration réseau avancée** et appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner **Réglages de DNS** et appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner **Config auto** et appuyez sur ► puis sur ▲ / ▼ pour sélectionner **Arrêt**.



- 5 Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner **Adresse DNS primaire**.
- 6 Appuyez sur ◀ / ▶ pour mettre en surbrillance le champ que vous souhaitez modifier, puis utilisez les touches numériques pour saisir l'adresse DNS primaire. Pour enregistrer vos paramètres, appuyez sur **OK**.

REMARQUE: Les numéros saisis dans le champ de l'adresse DNS doivent être compris entre 0 et 255. Si vous saisissez un numéro incompatible et appuyez sur **OK**, le numéro du champ reprendra la valeur précédente.

- 7 Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner l'**adresse DNS secondaire**, puis modifiez ce paramètre en procédant de la même façon que l'adresse DNS primaire.

Adresse MAC

Vous pouvez voir l'adresse MAC fixe du téléviseur (Avec fil et Sans fil).

- 1 Dans le menu **Réseau**, appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner **Configuration réseau** et appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner **Configuration réseau avancée** et appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner l'**adresse MAC** et appuyez sur **OK**.

Test de connexion au réseau

Cette fonction permet de vérifier la connectivité Internet.

- 1 Dans le menu **Réseau**, appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner **Configuration réseau** et appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner **Test de connexion au réseau** et appuyez sur **OK**.

Un message s'affiche pour indiquer si la connexion a abouti ou a échoué.

REMARQUE: Le résultat du Test de connexion au réseau ne garanti pas toujours la connexion.

Pour annuler le Test de connexion au réseau:

- 1 Appuyez sur **BACK** en testant.


Utilisation du clavier virtuel

Vous pouvez saisir du texte à l'aide du clavier virtuel. La fenêtre du clavier virtuel s'affiche lorsque vous appuyez sur **OK** dans un champ compatible avec la saisie de texte.

Pour saisir du texte à l'aide du clavier virtuel:

- 1 Mettez en surbrillance le caractère souhaité sur le clavier virtuel à l'écran.
- 2 Appuyez sur **OK**.
- 3 Répétez les étapes 1 et 2 jusqu'à ce que vous ayez saisi la totalité du texte.
- 4 Appuyez sur la touche **VERTE** pour sauvegarder vos réglages et revenir à l'écran précédent.

REMARQUE: Si vous appuyez sur **BACK**, les modifications ne sont pas enregistrées et la fenêtre du clavier virtuel se ferme. Le texte reste tel qu'il était avant l'utilisation du clavier virtuel.



Opérations de saisie sur la télécommande:

Touche	Description
OK	Permet de valider la saisie du caractère sélectionné.
0-9	Sélectionne un caractère d'entrée.
▲▼◀▶	Permet de sélectionner un autre caractère.
ROUGE	Permet de supprimer un à un les caractères situés à gauche du curseur.
VERTE	Fonctionne comme « Terminé ».
JAUNE	Fonctionne comme la touche « Shift ».
BLEUE	Affiche la fenêtre d'aide.
BACK	Permet de fermer la fenêtre du clavier virtuel sans enregistrer les modifications.

Réglage du périphérique réseau


Profil de commande des Apps

Les Apps Toshiba vous permettent de commander le téléviseur à partir d'une tablette ou d'un smartphone connectés au réseau (la disponibilité dépend du pays).

Afin d'utiliser cette fonction, vous devez paramétrer **Configuration du réseau** (voir page 39) et le **Réglage du nom de périphérique** (voir page 45) est requis. Le nom de l'appareil s'affiche sur l'écran de l'Application (tablette ou smartphone).

Détection d'un nouvel appareil

- 1 Dans le menu **Réseau**, appuyez sur **▲ / ▼** pour sélectionner **Réglage du périphérique réseau** et appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur **▲ / ▼** pour sélectionner **Réglages périphérique externe** et appuyez sur **OK**.



- 3 Appuyez sur **▲ / ▼** pour sélectionner **Profil de commande des Apps** et appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur **▲ / ▼** pour sélectionner **Détection d'un nouvel appareil** et appuyez sur **▶** puis sur **▲ / ▼** pour sélectionner **Activé**.



Jumelage

Pour utiliser Apps, il est nécessaire de connecter une tablette ou un smartphone compatible avec ce téléviseur à votre réseau domestique, et d'exécuter le jumelage (à l'aide d'un mot de passe à 4 ou 8 chiffres pour pouvoir authentifier l'appareil). Voir le manuel des Apps pour plus de détails à propos du jumelage.

REMARQUE:

- Le jumelage avec des appareils externes ne peut pas être exécuté lorsque la TV est connectée à un point d'accès LAN sans fil non encrypté. Activez les réglages de cryptage pour le point d'accès LAN sans fil avant d'exécuter le jumelage.
- Lorsque **Activer la Commande** n'est pas réglé sur **Marche** dans les **Réglages Périphérique Externe**, les fonctions Apps, y compris le Jumelage ne peuvent pas être utilisées.

Enregistrement du nom de périphérique

Une fois que le nom de l'utilisateur a été authentifié, il est mémorisé dans le téléviseur avec le mot de passe. Le nombre maximum de noms d'utilisateurs mémorisable est de 20. Vous pouvez effacer les noms d'utilisateur mémorisés dans le téléviseur.

- 1 Dans le menu **Réseau**, appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner **Réglage du périphérique réseau** et appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner **Réglages périphérique externe** et appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner **Profil de commande des Apps** et appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner **Config. enr. Appareils** et appuyez sur **OK**. L'écran **Config. enr. Appareils** apparaît et la liste **ID appareil compagnon** gérée par le téléviseur s'affiche.
- 5 Appuyez sur ▲ / ▼ pour mettre en surbrillance **ID appareil compagnon**.
- 6 Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner les touches **Annuler**, **Tout** ou **Supprimer** et appuyez sur **OK**.

REMARQUE: Lors du ré-enregistrement d'un appareil qui a été supprimé de la liste, l'enregistrement doit être effectué à nouveau.

Commande marche TV (Activation de la veille)

Lorsque le téléviseur est connecté au réseau domestique via un LAN sans fil avec **Commande marche TV** sur **Activé**, votre téléviseur peut être mis sous tension en le commandant depuis **Apps**.

- 1 Dans le menu **Options**, appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner **Gestion de l'alimentation** et appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner **Commande marche TV** puis appuyez sur ► et sur ▲ / ▼ pour sélectionner **Activé** (Active Standby).

REMARQUE:

- En fonction du périphérique connecté au réseau domestique, il se peut que la mise sous tension du téléviseur prenne un certain temps.
- En fonction du périphérique connecté au réseau domestique, il se peut que cette fonction ne fonctionne pas.
- Si le réglage sans fil non crypté est utilisé, cette fonction ne peut pas être utilisée.
- La consommation électrique pendant la veille active est supérieure à la consommation électrique pendant la veille normale.
- Après être passé de l'état Sous tension à Active Standby, une dizaine de secondes peuvent être nécessaires pour recevoir la commande d'une télécommande ou d'un appareil externe.

Configuration du moteur de rendu multimédia

Le téléviseur peut être configuré comme moteur de rendu multimédia.

Lorsqu'il fonctionne comme moteur de rendu multimédia, le téléviseur affiche le contenu fourni par un serveur de média. La sélection du support se fait par le contrôleur multimédia. Le téléviseur peut lire des photos, des séquences vidéo ou des fichiers audio lorsqu'il fonctionne comme un moteur de rendu multimédia.

- 1 Dans le menu **Réseau**, appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner **Réglage du périphérique réseau** et appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner **Moteur de rendu multimédia** et appuyez sur ► puis sur ▲ / ▼ pour sélectionner **Marche**.

Si une requête vient du contrôleur multimédia, un message apparaît et la fonction du moteur de rendu multimédia démarre.

Pour quitter le moteur de rendu:

Appuyez sur **EXIT**.

Terminologie

DMS: Serveur multimédia numérique

DMR: Moteur de rendu multimédia numérique

DMC: Contrôleur multimédia numérique

Réglage du nom de périphérique

Le nom du téléviseur est modifiable.

- 1 Dans le menu **Réseau**, appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner **Réglage du périphérique réseau** et appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner **Réglage du nom de périphérique** et appuyez sur **OK**. L'écran **Réglage du nom de périphérique** apparaît.
- 3 Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner **Nom appareil** et appuyez sur **OK**. La fenêtre **Clavier virtuel** s'affiche.
- 4 Entrez le nom de l'appareil à l'aide du clavier virtuel (voir page 44). Pour sauvegarder votre réglage, appuyez sur la touche **VERTE**.

REMARQUE:

- le nom de l'appareil peut comporter jusqu'à 15 caractères.
- Seuls les caractères de 0 à 9 et de A à Z (majuscule uniquement) peuvent être utilisés pour le nom de l'appareil.

- 5 Appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance **Terminé** puis appuyez sur **OK** pour enregistrer votre réglage.

Fonction d'enregistrement sur lecteur USB

Cette fonction peut être utilisée pour enregistrer et lire des émissions numériques (la fonction dépend de la sélection du pays). Lisez les précautions ci-dessous avant d'enregistrer ou de voir des programmes en utilisant la fonction d'enregistrement sur disque dur USB.


REMARQUE:

- Afin d'utiliser cette fonction, un disque dur USB doit être connecté au téléviseur. N'utilisez pas un concentrateur (hub) USB.
- Après l'enregistrement, cela peut prendre du temps pour commencer l'enregistrement.
- Les émissions enregistrées sur le disque dur USB peuvent uniquement être vues sur ce téléviseur. Elles ne peuvent pas être vues si le disque dur est connecté à un autre téléviseur (y compris le même modèle de téléviseur), un ordinateur ou un autre appareil.
- Vous ne pouvez pas voir une chaîne pendant l'enregistrement d'une autre.
- Si la durée d'enregistrement sur le disque dur USB est trop courte, aucune donnée ne sera enregistrée.
- Vous ne pouvez pas enregistrer des signaux d'entrée vidéo sur le disque dur USB.
- Il se peut que tous les types d'émissions ne puissent pas être enregistrés.
- Après avoir programmé le téléviseur pour enregistrer une émission numérique, ne débranchez pas la fiche secteur avant que l'enregistrement démarre. Cela pourrait faire échouer les enregistrements programmés même lorsque l'interrupteur d'alimentation est sur « **MARCHE** ».
- Si l'enregistrement vidéo ou audio échoue à cause d'un mauvais fonctionnement du téléviseur ou d'une mauvaise réception, aucune indemnité ne sera payée.
- Si une coupure de courant se produit ou si la fiche secteur est débranchée pendant un enregistrement programmé, l'enregistrement s'arrête et ne reprendra pas quand l'alimentation sera rétablie ou la fiche secteur rebranchée.
- Ne déconnectez pas la fiche d'alimentation quand l'indicateur DEL est allumé.
- Tout changement réalisé par la station de télévision peut affecter le programme réalisé.
- Si vous programmez plusieurs enregistrements consécutifs, il se peut que le début de chaque émission ne soit pas enregistré.
- La précision de l'heure de démarrage/fin d'enregistrement est tributaire du maintien par les diffuseurs d'un horodatage et si ce n'est pas le cas, l'enregistrement échouera.
- Certains diffuseurs peuvent contrôler si un programme peut être enregistré et aussi combien de temps vous pourrez le regarder après l'enregistrement. Le message sur l'écran «Retention limit expired» signifie que la limite de temps pour voir ce programme est terminée.

- L'enregistrement programmé ne peut pas avoir lieu si la fiche secteur n'est pas branchée.
- Débrancher la fiche secteur pendant l'enregistrement peut entraîner une erreur de sauvegarde de l'émission enregistrée.
- La fonction d'enregistrement sur disque dur USB n'est pas disponible dans tous les pays.
- Quand le disque dur USB est formaté, toutes les données stockées sur le disque dur sont effacées.

Préparation du lecteur USB pour l'enregistrement

Pour connecter un lecteur USB (non fourni) :



Quand vous connectez un disque dur USB à la prise USB sur le téléviseur, un message apparaît.

- 1 Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner **Non** et appuyez sur **OK**.

REMARQUE: Non garanti pour fonctionner avec tous les disques durs USB.

Pour enregistrer des émissions DTV (Enregistrement une touche)

Pour enregistrer le programme que vous regardez actuellement.

- 1 Appuyez sur la touche **●REC** sur la télécommande. Le programme que vous regardez actuellement est enregistré.

Pour arrêter l'enregistrement:

- 1 Appuyez sur la touche **■** (arrêt). Une fenêtre de confirmation «Souhaitez-vous arrêter l'enregistrement ?» apparaît.
- 2 Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner **Oui**, puis appuyez sur **OK**. L'enregistrement s'arrête.

Comment régler les enregistrements via le Guide de programmes

La programmation d'un enregistrement peut être réalisée facilement en utilisant le Guide des émissions ou en spécifiant la date et l'heure.

VEUILLEZ NOTER

Quand une émission programmée est sur le point de commencer, un écran d'informations s'affiche pour vous donner la possibilité de visualiser ou d'annuler l'émission. Les autres chaînes ne seront pas disponibles pendant la minuterie d'enregistrement sauf si la minuterie d'enregistrement est annulée.

Il est seulement possible de réaliser ou modifier des programmations pour l'entrée DTV actuellement activée.

Utilisation du Guide des programmes pour régler les enregistrements futurs


- 1 Appuyez sur la touche **GUIDE** de la télécommande pour afficher le Guide de programmes électronique (EPG).
- 2 Appuyez sur **▲▼◀▶** pour mettre en surbrillance le programme que vous souhaitez enregistrer et appuyez sur **OK**.
- 3 L'écran **Minuterie** apparaît. Appuyez sur **▲ / ▼** pour sélectionner **Type de minuterie**.



- 4 Appuyez sur **▶** et **▲ / ▼** pour sélectionner **Enregistrement** et appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur **▲ / ▼** pour mettre en surbrillance **Régler minuterie** et appuyez sur **OK**.

Pour rechercher et enregistrer un programme en utilisant Recherche genre.

- 1 Appuyez sur la touche **JAUNE** sur la télécommande pour accéder à l'écran **Recherche genre**.




- 2 Appuyez sur **◀ / ▶** pour sélectionner le genre. Les émissions répertoriées correspondent au genre sélectionné. Appuyez sur **▲ / ▼** pour sélectionner l'émission pour laquelle vous souhaitez programmer un enregistrement.
- 3 Appuyez sur **OK**. L'écran **Minuterie** apparaît. Appuyez sur **▲ / ▼** pour sélectionner **Type de minuterie**.



- 4 Appuyez sur **▶** et **▲ / ▼** pour sélectionner **Enregistrement** et appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur **▲ / ▼** pour mettre en surbrillance **Régler minuterie** et appuyez sur **OK**.

Pour programmer la minuterie:

- 1 Appuyez sur la touche **BLEUE** sur la télécommande.
- 2 Sélectionnez la colonne non programmée (colonne vierge) et appuyez sur **OK**. L'écran **Minuterie** apparaît. Appuyez sur **▲ / ▼** pour sélectionner **Type de minuterie**.




- 3 Appuyez sur **▶** et **▲ / ▼** pour sélectionner **Enregistrement** et appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur **▲ / ▼** pour parcourir la liste et ajouter les détails de l'émission à l'aide des touches numériques, puis appuyez sur **◀ / ▶** pour faire les sélections.
 - **Canal**
Sélectionnez la chaîne que vous souhaitez enregistrer.
 - **Date**
Sélectionnez la date de démarrage de l'enregistrement.
 - **Heure de démarrage**
Choisissez l'heure de démarrage de l'enregistrement.
 - **Horaire de fin**
Choisissez l'heure de fin de l'enregistrement.
 - **Répéter**
Sélectionnez «**Non**», «**Par jour**» ou «**Hebdo**».

Non	Le contenu sélectionné est enregistré une fois.
Par jour	Le même intervalle de temps sur la même chaîne est enregistré tous les jours (le premier jour et les jours suivants).
Hebdo.	Le même intervalle de temps sur la même chaîne est enregistré le même jour de la semaine (la première semaine et les semaines suivantes).

- 5 Appuyez sur **▲ / ▼** pour mettre en surbrillance **Régler minuterie** et appuyez sur **OK**.

Pour faire une programmation en utilisant l'écran d'informations:

- 1 Appuyez sur **(I+)** pour afficher l'écran d'informations. Celui-ci contient les détails de la chaîne et de l'émission visualisée.



- 2 Appuyez sur **▲ / ▼** pour sélectionner **Suite** et appuyez sur **OK**. Le menu **Minuterie** apparaît. Appuyez sur **▲ / ▼** pour sélectionner **Type de minuterie**.



- 3 Appuyez sur **▶** et **▲ / ▼** pour sélectionner **Enregistrement** et appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur **▲ / ▼** pour mettre en surbrillance **Régler minuterie** et appuyez sur **OK**.

Pour vérifier, modifier ou supprimer les informations de programmation

Vous pouvez vérifier, modifier ou supprimer les informations de programmation.

- 1 Appuyez sur **GUIDE**, puis appuyez sur la touche **BLEUE**. L'écran **Programmations** apparaît.

Liste des enregistrements

- En fonction des informations de l'émetteur, l'heure de diffusion des émissions ou les autres informations peuvent ne pas être correctement affichées sur la liste des enregistrements.
- L'émission n'apparaît pas dans la liste des enregistrements immédiatement au début de l'enregistrement, mais apparaît quelques minutes après le début de l'enregistrement.
- Un maximum de 500 émissions peuvent être affichées sur la liste des enregistrements.
- Si les réglages de la chaîne sont changés, le numéro de la chaîne numérique ou d'autres informations peuvent ne pas apparaître correctement sur la liste des enregistrements.
- Comme l'heure de l'émission affichée est calculée à partir de l'information réelle de l'enregistrement, il se peut qu'il ne corresponde pas à l'heure d'enregistrement sur le disque dur USB.

Pour vérifier une programmation:

- 1 Appuyez sur **▲ / ▼** sur l'écran **Programmations** pour vérifier la programmation.

Pour modifier une programmation:

- 1 Appuyez sur **▲ / ▼** sur l'écran **Programmations** pour sélectionner le titre de la programmation que vous souhaitez modifier et appuyez sur **OK**.
L'écran **Minuterie** apparaît. Changez les réglages comme vous le souhaitez, en suivant la même procédure que pour le réglage de la programmation.

- 2 Appuyez sur **▲ / ▼** pour mettre en surbrillance **Régler minuterie** et appuyez sur **OK**.

Pour supprimer une programmation:


- 1 Appuyez sur **▲ / ▼** sur l'écran **Bibliothèque** pour sélectionner le titre de la programmation que vous souhaitez supprimer.
- 2 Appuyez sur la touche **ROUGE**.
Appuyez sur **◀ / ▶** sur la fenêtre de confirmation affichée pour sélectionner **Oui** et appuyez sur **OK**. La programmation sélectionnée est supprimée.

REMARQUE: Vous pouvez aussi supprimer une programmation en sélectionnant **Supprimer minuterie** à partir du menu **Minuterie** pour chaque méthode de programmation.

Pour voir une émission enregistrée

Pour afficher l'écran **Bibliothèque enregistré** et sélectionnez un titre à partir de la liste des programmes enregistrés.

- 1 Appuyez sur **□** et mettez en surbrillance l'icône **Mes enregistrements** puis appuyez sur **OK**. L'écran **Bibliothèque** apparaît.



- 2 Appuyez sur **▲ / ▼** pour sélectionner le titre que vous souhaitez voir.
Une prévisualisation du contenu sélectionné peut être vu sur l'écran de prévisualisation.

Pour changer l'ordre dans lequel les titres apparaissent dans la liste, appuyez sur la touche **BLEUE**.

- 3 Appuyez sur **OK**.
Affichage des heures de début.
L'icône ● apparaît à côté du titre en cours d'enregistrement.
Quand le titre actuellement enregistré est sélectionné et que vous appuyez sur **OK**, la lecture démarre à partir du début du programme en cours d'enregistrement.

Opérations pendant la visualisation

Les opérations suivantes peuvent être réalisées en utilisant les touches de la télécommande.


▶	Pour LECTURE	▶▶	Pour AVANCE RAPIDE
■	Pour ARRÊT	▶▶	Pour SAUT AVANT
	Pour PAUSE/ PAS À PAS	◀▶	Pour déplacer la position de lecture
◀◀	Pour SAUT ARRIÈRE		
◀◀	Pour RETOUR RAPIDE		

Opérations à partir de l'écran de bibliothèque

En plus de visualiser les titres enregistrés sur l'écran **Bibliothèque**, vous pouvez protéger ou supprimer des titres et aussi les inscrire au Mode personnel.


Pour afficher l'écran Bibliothèque:


- 1 Appuyez sur  et mettez en surbrillance l'icône **Mes enregistrements** puis appuyez sur **OK**. L'écran **Bibliothèque** apparaît.





Pour protéger ou déprotéger une émission enregistrée:

Protéger un programme empêche qu'il soit supprimé accidentellement.

Sélectionnez le titre de l'émission que vous souhaitez protéger et appuyez sur la touche **VERT**. L'icône  apparaît à côté du titre et le programme est protégé.

Si Protégé est réglé sur **Marche** quand l'émission est enregistrée, l'icône  apparaît à côté du titre de l'émission enregistrée.

Quand un titre avec l'icône  est sélectionné et que vous appuyez sur la touche **VERT**, l'icône  disparaît et le programme est déprotégé.

Pour regrouper les programmes enregistrés

- 1 Appuyez sur **▲** / **▼** sur l'écran **Bibliothèque** pour sélectionner le titre dont vous souhaitez grouper l'horaire.
- 2 Appuyez sur la touche **JAUNE**. Une fenêtre de mode de groupement apparaît.

Semaine : Le groupement d'émission enregistrés par jour (dimanche à samedi)

Genre : Le groupement d'émission enregistrées par genre.

Pour changer le titre d'une émission enregistrée

- 1 Appuyez sur **QUICK** lorsque l'écran Bibliothèque est affiché.

- 2 Appuyez sur **▼** pour sélectionner **Édition de titre**, puis appuyez sur **OK**. La fenêtre **Clavier virtuel** s'affiche.
- 3 Entrez le titre désiré à l'aide du clavier virtuel (voir page 44). Appuyez sur la touche **VERTE** pour sauvegarder vos réglages.

Pour supprimer une émission enregistrée:

- 1 Appuyez sur la touche **ROUGE**. Des cases à cocher apparaissent à côté des titres.
- 2 Appuyez sur **▲** / **▼** pour sélectionner le titre que vous souhaitez supprimer et appuyez sur **OK**. Une coche apparaît dans la case à cocher.



Pour cocher toutes les cases de tous les titres, appuyez sur la touche **JAUNE**.

Pour décocher toutes les cases en même temps, appuyez sur la touche **BLEU**.

REMARQUE :

- Les cases des titres protégés ne sont pas cochées.
- Notez qu'une fois qu'un titre est supprimé, il ne peut pas être récupéré.

- 3 Appuyez sur la touche **ROUGE**. Sélectionnez **Oui** dans la fenêtre de confirmation, puis appuyez sur **OK**. Tous les titres dont la case est cochée sont supprimés.

Capacité du disque dur USB

Vous pouvez vérifier la capacité restante du lecteur USB en utilisant **Espace disponible**.




REMARQUE: La capacité restante affichée est seulement une indication et ne peut pas être garantie.

Réglage Enregistrement

Vous pouvez régler vos préférences pour l'enregistrement.


Pour sélectionner le disque dur USB et la partition pour l'enregistrement:

- 1 Appuyez sur  et ▲ / ▼ pour mettre en surbrillance l'icône **Options**.
- 2 Appuyez sur ► et ▲ / ▼ pour sélectionner **Réglage Enregistrement** et appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner **Sélection de l'appareil** et appuyez sur **OK**. La liste des disque dur USB est des partitions apparaît. Si le disque dur USB a été partitionné par un ordinateur, plusieurs partitions apparaissent.

< Réglage Enregistrement	
Sélection de l'appareil	►
Durée de l'enregistr. Une touche	120 Minutes
Taille du TimeShift	4GB
Avan.l'heure de début d'enregist.	Sans
Prolonger l'enregistrement.	Sans
Test du périphérique	
Formater appareil	

- 4 Sélectionnez le disque dur USB et la partition sur laquelle vous souhaitez enregistrer.

Pour régler la durée d'enregistrement pour l'Enregistrement une touche:

- 1 Appuyez sur  et ▲ / ▼ pour mettre en surbrillance l'icône **Options**.
- 2 Appuyez sur ► et ▲ / ▼ pour sélectionner **Réglage Enregistrement** et appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner **Durée de l'enregistr. Une touche** puis appuyez sur ► et ▲ / ▼ pour sélectionner la durée d'enregistrement.

< Réglage Enregistrement	
Sélection de l'appareil	
Durée de l'enregistr. Une touche	120 Minutes ►
Taille du TimeShift	4GB
Avan.l'heure de début d'enregist.	Sans
Prolonger l'enregistrement.	Sans
Test du périphérique	
Formater appareil	

Heure de fin de l'émission
30 Minutes
60 Minutes
90 Minutes
120 Minutes
150 Minutes
180 Minutes
210 Minutes
240 Minutes
270 Minutes
300 Minutes
330 Minutes

Vous pouvez régler l'**Heure de fin de l'émission** par incrément de 30 minutes dans une plage de 30 minutes à 330 minutes.

Pour sélectionner la taille de TimeShift:

- 1 Sur l'écran **Réglage Enregistrement**, appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner **Taille du TimeShift**.
- 2 Appuyez sur ► et ▲ / ▼ pour sélectionner **512 MB, 1 GB, 2 GB ou 4 GB** et appuyez sur **OK**.

Pour utiliser l'enregistrement TimeShift:

L'**enregistrement du décalage temporel** vous permet de mettre en pause l'image en direct du téléviseur pendant une période de temps fixée.

Par exemple: Si vous vous éloignez du téléviseur pendant une courte période, comme pour répondre à un appel téléphonique pendant que vous regardez le téléviseur, vous pouvez mettre en pause facilement l'image en direct du téléviseur puis continuer à regarder le programme à partir du même point quand vous revenez.

- 1 Appuyez sur **II** sur la télécommande lors de la visualisation d'un programme DTV. L'écran commute sur une image fixe et l'enregistrement démarre automatiquement. La durée de l'enregistrement est décidée par **Taille du TimeShift**. Si la taille du fichier TimeShift atteint la limite définie, alors le téléviseur reste en pause mais la mémoire tampon d'enregistrement est retournée au début.
- 2 Appuyez sur ► (lecture). Le rattrapage démarre à partir de l'endroit où l'émission a été interrompue.
- 3 Appuyez sur **■** (arrêt) pour arrêter l'enregistrement.

Pour régler la durée de marge pour l'heure de début et de fin de l'enregistrement programmé :

- 1 Dans l'écran **Réglage Enregistrement**, appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner **Avan. l'heure de début d'enregist.**
- 2 Appuyez sur ◀ / ▶ pour sélectionner une durée. Vous pouvez sélectionner **Sans**, 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes ou 45 minutes. L'enregistrement démarre le nombre sélectionné de minutes avant l'heure de démarrage de l'enregistrement.
- 3 Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner **Prolonger l'enregistrement**.
- 4 Appuyez sur ◀ / ▶ pour sélectionner une durée. Vous pouvez sélectionner **Sans**, 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes ou 45 minutes. L'enregistrement se termine à l'heure de fin de l'enregistrement prolongé par le nombre sélectionné de minutes.

Pour réaliser un test de fonctionnement du disque dur USB:

- 1 Sur l'écran **Réglage Enregistrement**, appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner **Test du périphérique** et appuyez sur **OK**.

Le test de fonctionnement du disque dur USB démarre.

Attendez que le test se termine.

REMARQUE: Les résultats du test du périphérique sont indiqués à titre de référence uniquement. Il se peut que le périphérique ne fonctionne pas comme l'indiquent les résultats.

Pour formater un disque dur USB:

- 1 Sur l'écran **Réglage Enregistrement**, appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner **Formater appareil** et appuyez sur **OK**.

- 2 Appuyez sur ◀ / ▶ pour sélectionner **Oui** dans la fenêtre de confirmation qui apparaît et appuyez sur **OK**. Le formatage démarre.

Attendez que le formatage se termine.

REMARQUE:

- Si le lecteur USB a été séparé en plusieurs partitions par un ordinateur et que plusieurs partitions apparaissent sur l'écran **Liste des périphériques**, appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner la partition que vous souhaitez formater.
- Quand le disque dur USB (ou la partition) est formaté, toutes les données stockées sur le disque dur USB (ou la partition) sont effacées.

Priorité de programmation

Si les intervalles des programmations sont côte à côte et qu'il y a plus d'une minute entre l'heure de fin de la première programmation et l'heure de début de la programmation suivante, l'enregistrement programmé sera réalisé correctement.

- Quand **Avan. l'heure de début d'enregist.** et **Prolonger l'enregistrement** sont réglés (voir page 51), l'heure de début et l'heure de fin correspondent à l'heure corrigée par les minutes spécifiées.

Si les heures de programmation se chevauchent, la priorité est donnée à l'enregistrement programmé qui démarre le premier. Quand l'enregistrement programmé qui démarre en premier se termine, l'enregistrement de la programmation suivante démarre. À ce moment, en fonction de l'importance du chevauchement des programmations, il se peut que le début de la programmation suivante ne soit pas enregistré.

Utilisation du service Cloud TV

Le portail universel de Toshiba pour le contenu et les services Internet (les services dépendent des pays).

REMARQUE: Vous devez configurer un réseau domestique avant d'utiliser cette fonction (voir page 12).

- 1 Appuyez sur . L'écran du menu service Cloud TV s'affiche alors.

- 2 Appuyez sur ▲▼◀▶ pour sélectionner un service Cloud TV, puis appuyez sur **OK**. Pour les opérations du service Cloud TV, reportez-vous au guide Cloud.

Utilisation du Navigateur web

Le navigateur web sur ce téléviseur vous permet d'explorer tout ce que le Web a à offrir. En plus de l'accès aux sites populaires, vous pourrez aussi rechercher et consulter vos sites favoris.

REMARQUE:

- Certains services peuvent ne pas être actuellement disponibles dans votre région.
- Pour utiliser certains services, vous aurez peut-être besoin de vous enregistrer ou d'ouvrir une session.
- Les services Internet tiers ne sont pas fournis par Toshiba, peuvent changer ou être interrompus à tout moment et peuvent être soumis à des restrictions du prestataire des services Internet. Toshiba n'offre aucune garantie, représentation ni assurance à propos du contenu, de la disponibilité ou de la fonctionnalité du contenu ou des services tiers. L'utilisation de services Internet tiers peut exiger la création d'un compte séparé par le biais d'un ordinateur avec accès Internet et/ou le paiement de frais uniques et/ou récurrents et d'une adhésion.

Tous les services tiers peuvent ne pas être disponibles ou compatibles avec ce produit. Afin de profiter pleinement des possibilités suggérées de ce produit, des périphériques entièrement compatibles peuvent être nécessaires.

- ne prend pas en charge les plate-formes qui dépendent de technologies telles qu'Active X.
- prend en charge uniquement les plug-ins préinstallés.
- peut ne pas prendre en charge les formats multimédia autres que les suivants: JPEG/PNG/GIF.
- utilise une seule police de caractères intégrée. Certains textes peuvent ne pas être affichés comme prévu.
- ne prend pas en charge le téléchargement de fichiers ou de polices.
- est un navigateur TV. Il peut fonctionner de façon différente d'un navigateur PC.
- ne prend pas en charge le contrôle ou le verrouillage parental du contenu, et il est de votre responsabilité de contrôler l'utilisation du navigateur par des mineurs.

- Certaines pages peuvent ne pas être affichées correctement ou peuvent être affichées différemment sur différents services.
- Certains services peuvent ne pas être disponibles dans votre région.

Pour utiliser le navigateur web

REMARQUE: Vous pouvez changer le mode de la souris (Émulat. de la souris ou Navigation) en appuyant sur la touche **VERTE** sur la télécommande lorsque l'écran des contenus web est ouvert.

- 1 Appuyez sur **[R]** sur la télécommande et sélectionnez l'icône internet pour ouvrir le navigateur web.
- 2 Appuyez sur **▲▼◀▶** pour sélectionner la barre d'adresse d'URL, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Entrez l'adresse URL désirée à l'aide du clavier virtuel (page 44).

Appuyez sur la touche **VERTE** sur la télécommande.
- 4 Vous pouvez maintenant parcourir les sites web sur votre téléviseur en utilisant les touches **▲▼◀▶** sur la télécommande.

Pour ajouter des sites Web favoris

En ajoutant les sites web fréquemment consultés aux favoris, vous pouvez naviguer facilement. Vous pouvez voir les adresses des sites web que vous avez précédemment visités.

- 1 Appuyez sur **[R]** sur la télécommande et sélectionnez l'icône internet pour ouvrir le navigateur web.
- 2 Entrez l'adresse URL désirée à l'aide du clavier virtuel (page 44).
- 3 Appuyez sur **▲▼◀▶** pour faire défiler les ÉTOILES de vos favoris sur la barre d'outils et appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur **OK** pour sauvegarder le site web souhaité dans vos favoris.
- 5 Appuyez sur **BACK** sur la télécommande pour revenir à la navigation de votre site web. Vous pouvez appuyer sur la touche **VERTE** sur la télécommande pour la vue en vignette de tous vos favoris.

REMARQUE: Le site web désiré est mis en surbrillance et affiché sur la ligne supérieure avec l'icône +. L'icône + se modifiera en une icône page une fois que le site web a été sauvegardé dans les favoris.

Pour parcourir les sites web favoris

- 1 Appuyez sur **[R]** sur la télécommande et sélectionnez l'icône internet pour ouvrir le navigateur web.
- 2 Appuyez sur **▲▼◀▶** pour sélectionner les ÉTOILES de vos favoris et appuyez sur **OK**.
- 3 Sélectionnez l'élément ou les dossiers à déplacer vers l'adresse URL désirée, puis appuyez sur **OK**.
- 4 Vous pouvez maintenant parcourir les sites web sur votre téléviseur en utilisant **▲▼◀▶** sur la télécommande.

Fonction PIP (image dans l'image)

Lors de la visualisation de la page du navigateur web, les émissions ou images d'entrée extérieure actuelles peuvent être affichées dans une fenêtre PIP (fenêtre secondaire).

- 1 Appuyez sur la touche **ROUGE** lors de la visualisation de la page du navigateur web. L'émission en cours ou les images d'entrées externes sont affichées dans une fenêtre PIP.

REMARQUE:

- La position de la fenêtre PIP, et le fait qu'elle soit affichée ou non peut être réglé dans les réglages du navigateur web.
- Les touches **P^** et **Pv** ne peuvent pas être utilisées lorsque la fenêtre PIP est affichée.

Pour arrêter l'affichage de la fenêtre PIP :

Appuyez sur la touche **ROUGE** lorsque la fenêtre PIP est affichée.

Utilisation de Skype

Les téléviseur Toshiba-Skype Ready vous rapprochent de votre famille et de vos amis. La fonction Skype sur votre téléviseur vous permet de partager vos meilleurs moments quel que soit la distance.

Avant d'utiliser Skype - Préparation

- Connectez la caméra FREETALK HD: TALK-7291 à la prise USB du téléviseur. N'utilisez pas de concentrateur USB.
Pour connaître les caméra Skype-ready Toshiba compatibles, consultez le siteweb suivant: <http://shop.skype.com>
- Placez la caméra HD sur le dessus du téléviseur et assurez-vous qu'elle est centrée.
- Connectez le téléviseur au réseau.

REMARQUE:

- La caméra HD est vendue séparément.
- Ne connectez pas autre chose qu'une caméra HD recommandée.
- L'utilisation d'un réseau sans fil peut entraîner une dégradation de la qualité de l'appel.
- Certaines des fonctions des autres versions de Skype ne sont pas disponibles sur le téléviseur.
- Lors de l'utilisation de Skype, certaines fonctions du téléviseur ne seront pas disponibles.
- Les réglages du son commutent sur le mode Skype.
- Si vous ne pouvez pas entendre la personne avec qui vous parlez, vérifiez le volume du téléviseur.
- Quand la sortie numérique optique ou la sortie analogique est utilisée et que vous êtes en ligne, il se peut que la tonalité de sonnerie ne sonne pas.
- Le niveau de volume sur Skype peut différer des autres fonctions sur le téléviseur.
- Quand le téléviseur est réinitialisé à l'aide du menu TV, les informations de Skype sont réinitialisées aux réglages par défaut de l'usine.
- Les copies d'écran utilisées dans ce mode d'emploi peuvent différer du menu du téléviseur, Skype sera réinitialiser aux réglages par défaut de l'usine.



Pas d'appel d'urgence avec Skype

Skype ne peut pas être utilisé pour les appels d'urgence.

Pour commencer

- 1 Appuyez sur sur la télécommande.
- 2 Appuyez sur pour sélectionner l'icône Skype et appuyez sur **OK**.

L'écran «**Bienvenue sur Skype !**» apparaît.


Vous pouvez sélectionner un nom Skype depuis le menu déroulant de nom Skype.

- 3 Sélectionnez **Se connecter** ou **Créer un compte**.

Pour créer un nouveau compte:

Si vous ne possédez pas encore de compte Skype, vous devez en créer un nouveau avec votre téléviseur.


- 1 Sélectionnez **Créer un compte** sur l'écran **Bienvenue sur Skype !** et appuyez sur **OK**.



Utilisation de Hybrid TV Standard (si disponible)

Hybrid TV Standard permet au téléviseur de recevoir les services HbbTV. Les services de téléviseur qui prennent en charge cette fonction indiquent toujours « appuyez sur ROUGE » sur l'écran.

REMARQUE: Vous devez configurer un réseau domestique avant d'utiliser cette fonction (voir page 12).

- 1** Appuyez sur  et ▲ / ▼ pour mettre en surbrillance l'icône **Options**.
- 2** Appuyez sur ► et ▲ / ▼ pour sélectionner **Hybrid TV Standard**.
- 3** Appuyez sur ◀ / ► pour commuter entre **Désactivé** et **Activé** puis appuyez sur **OK**.

Quand « **appuyez sur ROUGE** » est indiqué sur l'écran, appuyez sur la touche **ROUGE** pour accéder au site du service HbbTV, puis appuyez sur **▲▼◀▶** pour sélectionner le contenu souhaité.

REMARQUE:

- L'indication du service HbbTV ou la commande des touches requises peuvent ne pas être possible en fonction du contenu du service. Dans ce cas, réglez le réglage **Hybrid TV Standard** sur **Désactivé**.
- Toshiba n'offre aucune garantie, représentation ni assurance sur le contenu.

Utilisation de Intel® Wireless Display

Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) est pris en charge par ce téléviseur. Vous pouvez utiliser votre téléviseur comme affichage secondaire pour un ordinateur avec Intel® Wireless Display.

- 1** Appuyez sur **QUICK** pour ouvrir le **Menu rapide**.
- 2** Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner **Intel® WiDi** et appuyez sur **OK**.

Un message apparaît sur l'écran du téléviseur. Sélectionnez **Oui**.
- 3** Lancez le logiciel Intel® WiDi sur votre ordinateur et sélectionnez « recherche des adaptateur disponibles ».

La liste des noms et numéros d'identification des périphérique Intel® WiDi s'affiche sur l'écran de l'ordinateur.

Sélectionner le téléviseur auquel vous souhaitez vous connecter.

« Connexion en cours » apparaît sur le téléviseur.
- 4** **Connexion de votre ordinateur au téléviseur pour la première fois**

Lors de la sélection du téléviseur Toshiba pour la première fois, un code de 4 ou 8 chiffres apparaît sur l'écran du téléviseur. Ce code doit être entré dans votre ordinateur pour authentifier la connexion.

Si l'authentification a déjà eu lieu

« Connexion à Intel® Wireless Display. Veuillez patienter » apparaît sur l'écran.

- 5** Une fois que la connexion Intel® WiDi est terminée, l'écran du téléviseur affiche une image miroir du contenu affiché sur l'écran de l'ordinateur.

REMARQUE:

- Lors de la connexion Intel® WiDi, l'ordinateur doit être sous tension.
- Quand le logiciel Intel® WiDi est activé, et que le Type de connexion est réglé sur sans fil, il se peut que les autres applications ne soient pas utilisables.
- Le nom d'appareil Intel® WiDi du téléviseur peut être changé à partir du logiciel Intel® WiDi.

Pour quitter Intel® WiDi :

Quittez Intel® WiDi en appuyant sur le bouton de déconnexion sur le logiciel Intel® WiDi ou en appuyant sur **EXIT** sur la télécommande du téléviseur.

REMARQUE: Si l'ordinateur est resté inactif pendant un certain temps, la connexion Intel® WiDi est coupée automatiquement.

Nom d'appareil Intel® WiDi

Le nom d'appareil Intel® WiDi du téléviseur peut être changé.

- 1** Dans le menu **Réseau**, appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner **Réglage du périphérique réseau** et appuyez sur **OK**.
- 2** Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner **Intel® réglage WiDi** et appuyez sur **OK**.
- 3** Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner **Nom d'appareil Intel® WiDi** et appuyez sur **OK**.
- 4** Sélectionner **Nom d'appareil Intel® WiDi** et appuyez sur **OK**.
La fenêtre Clavier virtuel s'affiche.
- 5** Entrez le nom du périphérique Intel® WiDi en utilisant le clavier virtuel (voir page 44). Appuyez sur la touche **VERTE**.
- 6** Mettez en surbrillance **Terminé** puis appuyez sur **OK** pour enregistrer votre réglage.

Liste des périphériques

La liste des périphériques affiche une liste des adresses MAC des ordinateurs connectés précédemment. Le nombre maximum pouvant être stocké est de 20.

Si la liste est pleine, l'adresse MAC la moins récemment utilisée est supprimée et la nouvelle adresse MAC est ajoutée automatiquement.

- 1** Sur l'écran **Configuration de Intel® WiDi**, mettez en surbrillance **Liste des périphériques** et appuyez sur **OK**.
La Liste des périphériques apparaît.

Les adresses MAC enregistrées peuvent être supprimées une par une en appuyant sur la touche **ROUGE** dans la liste.

Quand vous le faites, le texte suivant peut apparaître « Souhaitez-vous désenregistrer ce périphérique ? Oui/ Non » (le curseur par défaut est « Non »).

Utilisation du lecteur multimédia

Ce téléviseur vous permet d'écouter de la musique ou de regarder des photos ou des films stockés sur un périphérique USB connecté au port USB.

Vous pouvez par ailleurs lire des fichiers image, vidéo et audio depuis votre ordinateur en raccordant le téléviseur à votre réseau domestique.

Terminologie:

DMP: Lecteur multimédia numérique

DMS: Serveur multimédia numérique

DMR: Moteur de rendu multimédia numérique

DMC: Contrôleur multimédia numérique

- DMP: le téléviseur peut contrôler et lire le contenu d'un DMS.
 - Un DMS est un périphérique qui peut fonctionner comme serveur pour DMP ou DMR.
- DMR: Le téléviseur peut lire un contenu à partir d'un DMS. La lecture est commandée par un DMC.
 - Un DMC est un périphérique qui peut commander à la TV de lire des contenus.

REMARQUE:

- Ne retirez ou n'insérez jamais un périphérique USB en cours d'utilisation.
- Le MENU n'est pas disponible pendant la lecture.
- Si vous souhaitez utiliser votre téléviseur comme moteur de rendu multimédia, réglez Moteur de rendu multimédia sur Marche (voir « Configuration du moteur de rendu multimédia » à la page 45).

Caractéristiques techniques du lecteur multimédia

Périphérique

Périphérique USB

Version de l'interface : USB 2.0 HS

Dispositifs de classe de stockage de masse USB (MSC)

REMARQUE:

- La connectivité n'est pas garantie pour tous les appareils.
- Un comportement inattendu peut se produire en cas de connexion via un concentrateur USB.

Système de fichiers : FAT16 et FAT32

Taille mémoire maximale : illimitée


Le téléchargement et l'utilisation de contenus protégés par des droits de propriété intellectuelle sont soumis à l'autorisation du titulaire des droits. TOSHIBA n'accorde pas ce genre d'autorisation.

Opération de base

Utilisation du lecteur multimédia avec USB

Lorsque la fonction **Démarrage auto** est activée, vous êtes invité à indiquer si vous souhaitez démarrer le lecteur multimédia à l'insertion d'un périphérique USB. Si la fonction **Démarrage auto** est désactivée (ou si vous souhaitez raccorder un serveur multimédia au réseau), vous devez démarrer manuellement le lecteur multimédia à partir du menu.

Pour modifier le paramètre Démarrage auto:


- 1 Appuyez sur  et ▲ / ▼ pour mettre en surbrillance l'icône **Options**.
- 2 Appuyez sur ► et ▲ / ▼ pour sélectionner **Configuration de Media Player** et appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner **Démarrage auto USB** et appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ◀ / ► pour sélectionner **Marche** ou **Arrêt**.

Démarrage auto

- 1 Insérez un périphérique USB dans le port USB figurant sur le côté gauche du téléviseur. Un message guide s'affiche.
- 2 Appuyez sur ◀ / ► pour sélectionner **Oui**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner **Vidéos**, **Musique** ou **Photos** puis appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲▼◀▶ pour sélectionner **Périphériques** et appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner un périphérique et appuyez sur **OK**.

REMARQUE: Si vous définissez **Démarrage auto** sur **Arrêt**, vous pouvez démarrer le lecteur multimédia manuellement.

Démarrage manuel

- 1 Insérez un périphérique USB dans le port USB figurant sur le côté gauche du téléviseur.
- 2 Appuyez sur  et sélectionnez l'icône **Ma musique**, **Mes vidéos**, **Mes photos** ou **Mes contenus** et appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲▼◀▶ pour sélectionner **Périphériques** et appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner un périphérique et appuyez sur **OK**.

Les fichiers sont affichés dans Vue de liste selon la catégorie (**Vidéos**, **Musique** ou **Photos**) et le dernier périphérique que vous avez sélectionné.

Pour sélectionner un fichier dans la liste des contenus :

- 1 Appuyez sur ▲▼◀▶ pour sélectionner un fichier ou un dossier.
- 2 Appuyez sur **OK** pour accéder au niveau suivant ou sur **BACK** pour revenir au niveau précédent. Lorsque vous sélectionnez un fichier, appuyez sur **OK** pour lire ou voir.

Pour passer à la sélection de l'onglet :


- 1 Appuyez sur la touche **BLEU**.

Pour quitter le lecteur multimédia:





- 1 Appuyez sur **EXIT**.

Utilisation du lecteur multimédia avec un serveur multimédia

Vous devez configurer un réseau domestique avant d'utiliser cette fonction (voir page 12).

- 1 Appuyez sur  et sélectionnez l'icône **Ma musique**, **Mes vidéos**, **Mes photos** ou **Mes contenus** et appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur ▲▼◀▶ pour sélectionner l'icône **Nom appareil** et appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner un périphérique et appuyez sur **OK**.

Liste des contenus

Liste des contenus		Recherche
<input checked="" type="radio"/> Vidéos	<input type="radio"/> Musique	<input type="radio"/> Photos
Appareils : CTV-5		Trier : Titre
	Date	
 Vidéo	23:59, Mer, 31 Déc 1969	
 Musique	23:59, Mer, 31 Déc 1969	
 Photos	23:59, Mer, 31 Déc 1969	
 Fichiers de l'utilisateur	23:59, Mer, 31 Déc 1969	

Les fichiers et les dossiers Vidéos, Musique et Photos sont affichés dans la liste des contenus.

Pour sélectionner un fichier dans la liste des contenus :

- 1 Appuyez sur ▲▼◀▶ pour sélectionner un fichier ou un dossier.
- 2 Appuyez sur **OK** pour accéder au niveau suivant ou sur **BACK** pour revenir au niveau précédent. Lorsque vous sélectionnez un fichier, appuyez sur **OK** pour lire ou voir.

Pour trier les fichiers (si disponible) :

Vous pouvez trier les fichiers par nom de fichier (titre) ou date en conséquence.

- 1 Appuyez sur ▲▼◀▶ pour mettre en surbrillance **Trier** et appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner le **Nom** du fichier (Titre), **Nouveau** ou **Ancien** et appuyez sur **OK**.

Pour rechercher un contenu (si disponible) :

- 1 Appuyez sur ▲▼◀▶ pour mettre en surbrillance **Recherche** et appuyez sur **OK**.
- 2 La fenêtre du clavier virtuel apparaît (page 44). Entrez le mot de passe à l'aide du clavier virtuel et la recherche va rechercher :

Réseau

Vidéos : Nom du titre

Musique :

Nom du titre/Nom de l'artiste/ Nom de l'album

Photos : Nom du titre

USB

Vidéos/Musique/Photos : Nom de fichier.

- 3 Sélectionnez les appareils et la catégorie puis appuyez sur **OK**.
La liste du résultat de la recherche apparaît.

Pour afficher le type d'appareil ou les informations sans fil :

- 1 Appuyez sur **QUICK** pour ouvrir le **menu QUICK**.
- 2 Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner l'un des éléments suivants.

Utilisation avec périphérique USB :

Information Périphérique

Utilisation d'un serveur multimédia :

Informations sans fil**Pour quitter le lecteur multimédia:**

- 1 Appuyez sur **EXIT**.


Affichage des fichiers photo (sur un serveur multimédia ou un périphérique USB)

Il existe deux types de modes de visualisation.

List des photos (USB et Lecteur réseau Photo)

Cet affichage vous permet de rechercher des photos dans la grille.

Les photos son affichées selon les données d'utilisation de la vignette dans chaque fichier image.



La vignette supérieure gauche correspond à la position initiale en surbrillance dans la Liste des photos.

- 1 Appuyez sur ▲▼◀▶ pour déplacer la surbrillance sur une fenêtre.


Les touches ▲ ou ▼ peuvent être utilisées pour faire défiler la page vers le haut/bas dans la liste des photos lorsqu'il y a trop de photos pour qu'elles tiennent sur l'écran. Quand vous appuyez sur les touches ▲ ou ▼, la surbrillance doit se trouver sur la photo en haut à gauche de la liste de photos précédente/suivante.

REMARQUE: La fonction pour descendre d'une page sur la dernière page et la fonction pour monter d'une page sur la première page n'est pas disponible.

- 2 Lorsque vous sélectionnez un dossier, appuyez sur **OK** pour passer au niveau suivant. Appuyez sur **BACK** pour revenir au niveau précédent.
- 3 Appuyez sur **OK** pour visualiser la photo sélectionnée en mode Vue simple.

Vue simple (USB et Lecteur réseau Photo)


Dans ce mode, seuls les fichiers situés dans le répertoire sélectionné peuvent s'afficher. Cet affichage vous permet de changer de photo manuellement. Lorsque vous passez de la Liste des photos au mode Vue simple, la photo actuellement sélectionnée s'affiche.

- 1 Appuyez sur ► pour visualiser la photo suivante. Appuyez sur ◀ pour visualiser la photo précédente.
- 2 Appuyez sur  pour afficher les informations d'état du fichier (numéro de fichier, titre de photo, résolution, etc.).

REMARQUE: Il est possible que ces informations ne s'affichent pas correctement selon le contenu ou les appareils.

Diaporama (USB et Lecteur réseau Photo)

Cet affichage vous permet d'afficher les photos sous forme de diaporama. Dans ce mode d'affichage, seul le contenu situé dans le répertoire sélectionné peut s'afficher.

- 1 Pour démarrer le diaporama, appuyez sur **OK** en mode Vue simple.
- 2 Appuyez sur ◀/► pour visualiser la photo précédente/suivante.
- 3 Appuyez sur  pour afficher les informations d'état du fichier. Appuyez sur **OK** pour revenir au mode Vue simple.

Pour définir la durée de l'intervalle et les paramètres de répétition :

- 1 Appuyez sur **QUICK** pour ouvrir le **Menu rapide**.
- 2 Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner **Durée de l'intervalle** ou **Répéter**.
- 3 Appuyez sur ► et ▲ / ▼ pour effectuer le réglage, puis appuyez sur **OK**.

Pour faire pivoter l'image :

Tout en regardant l'image en mode Vue simple ou Diaporama, l'image peut être pivotée à 90 °.

Touche ▲ : Rotation horaire

Touche ▼ : Rotation dans le sens antihoraire

Pour régler la musique de fond (USB uniquement) :

- 1 Appuyez sur **QUICK** pour ouvrir le **Menu rapide**.
- 2 Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner **Musique de fond** et appuyez sur ► et ▲ / ▼ pour sélectionner **Marche**.

Le fichier de musique dans le même dossier que la photo affichée commence à être lu.

REMARQUE:

- Tous les fichiers de musique dans le même dossier que la photo seront lus de manière répétée.
- Pour arrêter la lecture du fichier de musique, sélectionnez **Arrêt** dans **Musique de fond**.

Pour faire un zoom avant/arrière sur des photos (USB et Lecteur réseau Photo) :

Vous pouvez utiliser la fonction de zoom pendant le mode Vue simple ou le mode Diaporama.

Touche ROUGE (Zoom avant)

x1 → x2 → x4 → x8 zoom avant

Touche VERTE (Zoom arrière)

x8 → x4 → x2 → x1 zoom arrière

Touches ▲▼◀▶ : Défilement vertical ou horizontal

REMARQUE: Utiliser le zoom en mode **Diaporama** arrêtera le diaporama et fera un zoom avant/arrière sur la photo.

Pour sélectionner une photo à partir de la liste de lecture (USB et Lecteur réseau Photo) :

En mode **Vue simple** ou **Diaporama**, vous pouvez sélectionner une photo différente sur la **Liste de lecture**.

- 1 Appuyez sur **QUICK** pour ouvrir le **Menu rapide** à partir du mode **Vue simple** ou du mode **Diaporama**.
- 2 Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner **Liste de lecture** et appuyez sur **OK**. La liste des photos apparaît.
- 3 Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner un nom de fichier.

Pour fermer Photo Viewer:

- 1 Appuyez sur **EXIT**. La dernière chaîne visionnée ou la dernière entrée externe sélectionnée est activée.


Compatibilité des fichiers

Voir page 89.

Affichage des fichiers films (sur un serveur multimédia ou un périphérique USB)

Vous pouvez sélectionner des films à partir d'une **Liste des vidéos** des fichiers disponibles.

Liste des vidéos (USB et Lecteur réseau film)



- Appuyez sur **▲▼◀▶** pour sélectionner un fichier ou un dossier. Les touches **⤴** ou **⤵** peuvent être utilisées pour faire défiler la page vers le haut/bas dans la **Liste des vidéos** lorsqu'il y a trop de photos pour qu'elles tiennent sur l'écran.

REMARQUE: La fonction pour descendre d'une page sur la dernière page et la fonction pour monter d'une page sur la première page n'est pas disponible.

- Lorsque vous sélectionnez un dossier, appuyez sur **OK** pour passer au niveau suivant. Appuyez sur **BACK** pour revenir au niveau précédent.
- Lorsque vous avez sélectionné le fichier de votre choix, appuyez sur **OK** ou sur **▶** (lecture) pour démarrer la lecture.

REMARQUE:

- Sur l'écran d'aperçu, si vous mettez en surbrillance le fichier sans appuyer sur **OK**, le contenu est lu sur un écran d'aperçu. Lorsque vous appuyez sur **OK**, le contenu s'affiche en mode plein écran.
- Selon la taille du fichier, il est possible que la lecture soit lente à démarrer.

- Appuyez sur **■** pour arrêter la lecture.

REMARQUE:

- Si la lecture se termine avant que vous appuyiez sur **■**, l'écran retourne à la **Liste des vidéos**.
- Selon la taille du fichier, il est possible que la lecture soit lente à démarrer.

Pendant la lecture :

- Appuyez sur **||** pour mettre en pause. PAUSE peut ne pas être disponible en fonction du contenu ou du serveur multimédia.
- Pour reprendre normalement la lecture, appuyez sur **▶** (lecture).
- Pour une lecture en mode de retour rapide ou d'avance rapide, appuyez sur **◀◀/▶▶** pendant la lecture. Chaque fois que vous appuyez sur **◀◀/▶▶**, la vitesse de lecture change.
- Appuyez sur **◀◀** pour lire à partir du début du fichier actuellement sélectionné. Appuyez sur **▶▶** pour localiser les fichiers ultérieurs.
- Appuyez sur **[i+]** pour afficher les informations d'état du fichier (numéro du contenu, titre du film, durée, etc.).

REMARQUE:

- Il est possible que ces informations ne s'affichent pas correctement selon le contenu ou les appareils.
- Pendant la lecture, vous pouvez régler les fonctions des menus **Image** et **Son** à partir du **Menu rapide**.
- Il se peut que la vitesse de lecture (**◀◀/▶▶**) ne change pas en fonction du flux.

Pour sélectionner la langue audio et la langue des sous-titres (USB uniquement) :

- Appuyez plusieurs fois sur **SUBTITLE** pour sélectionner la langue des sous-titres de votre choix.
- Appuyez plusieurs fois sur **○/I/II** pour sélectionner la langue audio de votre choix.

REMARQUE: Cette fonction n'est pas disponible en fonction du contenu.

Pour définir le mode de répétition :

- Appuyez sur **QUICK** pour ouvrir le **Menu rapide**.
- Appuyez sur **▲/▼** pour sélectionner **Répéter** et appuyez sur **▶** et **▲/▼** pour sélectionner **Arrêt**, **Tout** ou **1**.

Mode	Description
Arrêt	Le fichier n'est lu qu'une seule fois.
Tout	Les fichiers d'un même dossier sont lus à plusieurs reprises.
1	Le même fichier est lu à plusieurs reprises.

- Appuyez sur **BACK**.

REMARQUE:

- Le réglage n'est effectif que jusqu'à ce que le téléviseur soit mis sur arrêt.
- Ce réglage est ignoré dans le moteur de rendu multimédia réseau.

Continuer la lecture (USB uniquement)

Vous pouvez reprendre la lecture à partir de l'endroit où vous l'avez arrêtée.

Appuyez sur **■** pendant la lecture du film pour mémoriser la position d'arrêt.

REMARQUE:

- La position d'arrêt mémorisée sera supprimée dans chacun des cas suivants.
 - Lire différent contenu
 - Quitter le lecteur multimédia
 - Appuyez sur **■** dans la Liste des vidéos
- Cette fonction peut ne pas être disponible en fonction du contenu.

Pour sélectionner un film à partir de la Liste de lecture (USB et Lecteur réseau film) :

Lors de la lecture d'un film, vous pouvez sélectionner un film différent à partir de la **Liste de lecture**.

- 1 Appuyez sur **QUICK** pour ouvrir le **Menu rapide**.
- 2 Appuyez sur **▲ / ▼** pour sélectionner **Liste de lecture** et appuyez sur **OK**.
La Liste des films apparaît.
- 3 Appuyez sur **▲ / ▼** pour sélectionner un nom de fichier.

Pour fermer le lecteur vidéo:

- 1 Appuyez sur **EXIT**.

Compatibilité des fichiers

Voir page 89.

Pour enregistrer votre téléviseur sur un compte DivX® :

Ce téléviseur permet de lire les fichiers achetés ou loués auprès de services de vidéo à la demande (VOD) DivX®. Lorsque vous achetez ou louez des fichiers sur Internet sur des sites de vidéo à la demande DivX®, vous êtes invité à saisir un code d'inscription.

- 1 Dans le menu **Configuration de Media Player**, appuyez sur **▲ / ▼** pour sélectionner **DivX® VOD** et appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur **▲ / ▼** pour sélectionner **Inscription DivX® VOD** et appuyez sur **OK**.



- 3 La fenêtre **DivX® VOD** s'affiche et le code d'inscription apparaît. Pour de plus amples informations sur l'inscription, visitez le site web de DivX® à l'adresse suivante
<http://vod.divx.com>
- 4 Copiez le fichier d'activation dans un périphérique mémoire, puis lisez-le sur le téléviseur.

Pour désenregistrer votre appareil:

- 1 Dans l'étape 2 ci-dessus, sélectionnez **Désinscription DivX® VOD** puis appuyez sur **OK**.
- 2 Un message de confirmation s'affiche. Sélectionnez **Oui**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 La fenêtre **DivX® VOD** apparaît et vous pouvez voir le code de désinscription. Pour de plus amples informations sur l'inscription, visitez le site web de DivX® à l'adresse suivante
<http://vod.divx.com>

À PROPOS DES SÉQUENCES VIDÉO DIVX: DivX® est un format vidéo numérique créé par DivX, LLC, une filiale de Rovi Corporation. Cet appareil est un produit DivX Certified® officiel qui peut reproduire des séquences vidéo DivX. Consultez le site divx.com pour plus d'informations et pour vous procurer des logiciels utilitaires pour convertir vos fichiers au format vidéo DivX.

À PROPOS DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Cet appareil DivX Certified® doit être enregistré afin de lire des films DivX Video-on-Demand (VOD). Pour obtenir votre code d'enregistrement, localisez la section DivX VOD dans le menu de réglage de votre appareil. Consultez le site vod.divx.com pour en savoir plus sur la façon de réaliser l'enregistrement.

DivX Certified® pour lire les séquences vidéo DivX® et des vidéos DivX Plus® HD (H.264/MKV) jusqu'à HD 1080p, y compris un contenu de qualité supérieur.

Pour lire un contenu DivX Plus HD:

- Pour une lecture en mode de retour rapide ou d'avance rapide, appuyez sur ◀◀ / ▶▶ pendant la lecture. Chaque fois que vous appuyez sur ◀◀ / ▶▶, la vitesse de lecture change.
- Ce téléviseur crée un point de chapitre original par incrément de 10% afin de créer 10 chapitres en tout, qui sont accessibles en utilisant les touches numériques de la télécommande.

Pendant la lecture, appuyez sur ▶▶ pour sauter au début du chapitre suivant. Quand vous appuyez deux fois de suite sur ▶▶, l'opération ci-dessus est répétée deux fois. Si vous appuyez sur ▶▶ au dernier chapitre, le message de confirmation apparaît. Si vous sélectionnez **Oui**, la lecture saute au début du contenu suivant.

Appuyez sur ◀◀ pour sauter au début du chapitre actuel. Si vous appuyez deux fois de suite sur ◀◀, l'appareil saute au début du chapitre précédent. Si vous appuyez deux fois de suite sur ◀◀ pendant le premier chapitre, la lecture du contenu actuel s'arrête et le message de confirmation apparaît. Si vous sélectionnez **Oui**, la lecture saute au début du contenu précédent.

Appuyez sur ▲ pour passer au début du fichier précédent. Appuyez sur ▼ pour passer au début du fichier suivant.

Les touches numériques sont utilisées pour les sauts directs. Si vous appuyez sur la touche 3 et sur la touche **OK**, la lecture saute au début du 3ème chapitre.

REMARQUE:

- En fonction du contenu, l'opération sur les données peut ne pas fonctionner.
- Il se peut que la vitesse de lecture (◀◀ / ▶▶) ne change pas en fonction du flux.

Utilisation des Multi-Titres et des Multi-Titres à chronologie alternative

Les fichiers DivX Plus HD peuvent contenir un maximum de 100 titres.

Vous pouvez changer le titre (il contient le même fichier vidéo) en appuyant sur la touche **ROUGE**.

Quand vous appuyez sur la touche **ROUGE**, la fenêtre de changement de titre apparaît en bas de l'écran (au même endroit que la fenêtre de changement de sous-titre ou de son).

Le titre change en boucle chaque fois que vous appuyez sur la touche **ROUGE**. La lecture démarre à partir de l'heure de démarrage du titre sélectionné pour chaque ▲ / ▼. Appuyer sur ◀ / ▶ change aussi le multi-titre.

REMARQUE: En fonction du contenu, l'opération sur les données peut ne pas fonctionner.

Lecture des fichiers musicaux (sur un serveur multimédia ou un périphérique USB)

Vous pouvez écouter de la musique à partir d'une **Liste des musiques** des fichiers disponibles.

List des musiques (USB et Lecteur réseau Musique)

Vidéos		Musique		Photos		Recherche	
Appareils : /usb/sda1		Trier : Nom de fichier					
		Date					
📁	⊙	xxxxxxxxxxxx	08:22 Mer, 31 Oct 2012				
📁	⊙	xxxxxxxxxxxx	13:00, Lun, 23 Jan 2012				
📁	⊙	xxxxxxxxxxxx	14:24 Mar, 01 Avr 2011				

- 1 Appuyez sur ▲▼◀▶ pour sélectionner un fichier ou un dossier. Les touches ⤴ ou ⤵ peuvent être utilisées pour faire défiler la page vers le haut/bas dans la **Liste des musiques** lorsqu'il y a trop de fichiers pour qu'ils tiennent sur l'écran.

REMARQUE: La fonction pour descendre d'une page sur la dernière page et la fonction pour monter d'une page sur la première page n'est pas disponible.

- 2 Lorsque vous sélectionnez un dossier, appuyez sur **OK** pour passer au niveau suivant. Appuyez sur **BACK** pour revenir au niveau précédent.
- 3 Lorsque vous avez sélectionné le fichier de votre choix, appuyez sur **OK** ou sur ▶ (lecture) pour démarrer la lecture.

REMARQUE: Si vous mettez en surbrillance le fichier sans appuyer sur **OK**, le contenu est lu sur une **Liste des musiques**. Lorsque vous appuyez sur **OK**, le contenu s'affiche en mode plein écran.

- 4 Appuyez sur ■ pour arrêter la lecture.

REMARQUE:

- Selon la taille du fichier, il est possible que la lecture soit lente à démarrer.
- Pendant la lecture, vous pouvez régler les fonctions du menu **Son** à partir du **Menu rapide**.

Pendant la lecture

- Appuyez sur || pour mettre en pause. PAUSE peut ne pas être disponible en fonction du contenu ou du serveur multimédia.
- Pour reprendre normalement la lecture, appuyez sur ▶ (lecture).
- Pour une lecture en mode de retour rapide ou d'avance rapide, appuyez sur ◀◀ / ▶▶. Chaque fois que vous appuyez sur ◀◀ / ▶▶, la vitesse de lecture change.

- Appuyez sur ◀◀ pour lire à partir du début du fichier actuellement sélectionné. Appuyez sur ▶▶ pour localiser les fichiers ultérieurs.

Pour définir le mode de répétition :

- 1 Appuyez sur **QUICK** pour ouvrir le **Menu rapide**.
- 2 Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner **Répéter**.
- 3 Appuyez sur ◀ / ▶ pour sélectionner **Arrêt, Tout** ou 1.

Mode	Description
Arrêt	Les fichiers d'un même dossier sont lus une seule fois.
Tout	Les fichiers d'un même dossier sont lus à plusieurs reprises.
1	Le même fichier est lu à plusieurs reprises.

- 4 Appuyez sur **BACK**.

REMARQUE:

- Le réglage n'est effectif que jusqu'à ce que le téléviseur soit mis sur arrêt.
- Quand le téléviseur est utilisé comme moteur de rendu multimédia, cette fonction ne peut pas être utilisée.

Pour sélectionner un fichier musical à partir de la liste de lecture (USB et Lecteur réseau musique) :

Lors de la lecture d'un fichier de musique, vous pouvez sélectionner un fichier de musique différent à partir de **Liste de lecture**.

- 1 Appuyez sur **QUICK** pour ouvrir le **Menu rapide**.
- 2 Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner **Liste de lecture** et appuyez sur **OK**.
La Liste des musiques apparaît.
- 3 Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner un nom de fichier.

Pour afficher les informations sur le fichier:

- 1 Appuyez sur **[i+]** pendant la lecture. Les informations s'affichent dans la partie inférieure de l'écran.
- 2 Appuyez une nouvelle fois sur **[i+]** pour retirer les informations.

REMARQUE: Il est possible que ces informations ne s'affichent pas correctement selon le contenu ou les appareils.

Pour fermer le lecteur audio :

- 1 Appuyez sur **EXIT**.

Compatibilité des fichiers


Voir page 89.

Autres fonctions

Bloc. clavier

La fonction **Bloc. clavier** vous permet de désactiver les touches du téléviseur. Toutes les touches de la télécommande continueront de fonctionner normalement.

- 1 Appuyez sur **[Bloc. clavier]** et ▲ / ▼ pour mettre en surbrillance l'icône **Options**.
- 2 Appuyez sur ▶ et ▲ / ▼ pour sélectionner **Bloc. clavier** et appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner **Marche**.



Lorsque la fonction **Bloc. clavier** est définie sur **Marche**, un message de rappel apparaît à l'écran si vous tentez d'utiliser les touches du téléviseur. **Si vous appuyez sur la touche de veille, le téléviseur s'éteindra et ne pourra être rallumé qu'en utilisant la télécommande.**

Écran bleu

Lorsque **Écran bleu** est sélectionné, l'écran devient bleu et le son est désactivé en modes canaux analogiques et entrée externe lorsque aucun signal n'est reçu.

REMARQUE: il est possible que les sons de certaines entrées externes ne soient pas coupés.

- 1 Dans le menu **Options**, appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner **Écran bleu**.
- 2 Appuyez sur ▶ et ▲ / ▼ pour sélectionner **Marche** ou **Arrêt**.

Netflix®

Pour confirmer le Netflix ESN (numéro de série électronique)

- 1 Dans le menu Réseau, appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner **Configurat. des apps intelligents** et appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner **ESN** et appuyez sur **OK**. L'écran Netflix ESN s'affiche.

Pour désactiver votre téléviseur

- 1 Dans le menu Réseau, appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner **Configurat. des apps intelligents** et appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner **Désactivation** et appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ◀ / ▶ pour sélectionner **Oui**, puis appuyez sur **OK**.

Minuteries**Programmations – numérique uniquement**

Cette fonction permet de programmer le téléviseur pour qu'il se règle sur une chaîne spécifique à une heure choisie. Elle peut être utilisée pour visualiser une émission donnée, ou pour visualiser plusieurs programmes en réglant le mode sur l'option quotidien ou hebdomadaire.


- 1 Appuyez sur **GUIDE** puis appuyez sur la touche **BLEUE** sur la télécommande
- 2 Appuyez sur ▼ si nécessaire pour sélectionner une position de programmation, puis appuyez sur **OK**. Le menu **Minuterie** s'affiche à l'écran.
- 3 Appuyez sur ▲ / ▼ pour parcourir la liste et ajouter les détails de l'émission à l'aide des touches numériques, puis appuyez sur ◀ / ▶ pour faire les sélections.



- 4 Une fois tous les détails saisis, mettez en surbrillance **Réglér minuterie**, puis appuyez sur **OK** pour mémoriser la programmation.

Minut. Marche

Cette fonction vous permet de régler le téléviseur de façon à ce qu'il se mette en marche automatiquement sur une chaîne spécifique à une heure précise ou après un certain laps de temps.

- 1 Appuyez sur  et ▲ / ▼ pour mettre en surbrillance l'icône **Minuteries**.
- 2 Appuyez sur ▶ et ▲ / ▼ pour sélectionner **Minut. Marche** et appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner **Activation Minuterie** puis appuyez sur ◀ / ▶ pour sélectionner **Marche**.



- 4 Appuyez sur ▼ pour sélectionner **Activation horloge DTV**, puis appuyez sur ◀ / ▶ pour sélectionner **Marche** ou **Arrêt**.

- 5** Appuyez sur ▲ / ▼ pour parcourir la liste et ajouter les détails de Minut. Marche à l'aide des touches numériques, puis appuyez sur ◀ / ▶ pour faire les sélections.

Heure de mise sous tension (uniquement en mode Activation horloge DTV): réglez l'heure de votre choix à l'aide des touches numériques.

Répéter (uniquement en mode Activation horloge DTV): Sélectionnez la fréquence de Minut. Marche de votre choix (**Non, Tous les jours, Lun-Ven, Lun-Sam, Sam-Dim**).

Entrée: sélectionnez une source d'entrée vidéo (ATV, DTV Ant, EXT 1, EXT 2, HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3, HDMI 4 ou PC).

Canal: réglez la chaîne qui est syntonisée lorsque le téléviseur est allumé.

REMARQUE: Lorsque vous sélectionnez une entrée extérieure dans le champ **Entrée**, il est impossible de sélectionner un canal.

Volume: Réglez le volume qui sera appliqué à la mise sous tension du téléviseur.

Durée avant mise sous tension (uniquement en mode Arrêt horloge DTV): Réglez la durée avant la mise sous tension du téléviseur à l'aide des touches numériques (maximum 12 heures).


- 6** Appuyez sur ▲ / ▼ pour mettre en surbrillance **Terminé** et appuyez sur **OK**.

Pour annuler la minuterie de marche:

- 1** Dans le menu **Minut. Marche**, sélectionnez **Activation Minuterie**.
- 2** Appuyez sur ◀ / ▶ pour sélectionner **Arrêt**.
- 3** Appuyez sur ▲ / ▼ pour mettre en surbrillance **Terminé** et appuyez sur **OK**.

Arrêt différé


Le téléviseur peut être réglé pour s'arrêter automatiquement après un certain temps.

- 1** Appuyez sur  et ▲ / ▼ pour mettre en surbrillance l'icône **Minuterie**.
- 2** Appuyez sur ▶ et ▲ / ▼ pour mettre en surbrillance **Arrêt différé** et appuyez sur **OK**.
- 3** Utilisez les touches numériques pour saisir l'heure souhaitée. Par exemple, pour éteindre le téléviseur dans une heure et demie, tapez 01:30, ou appuyez sur ▶ / ◀ pour augmenter/diminuer l'heure par incrément de 10 minutes. (La durée maximale est de 12 heures)
- 4** Appuyez sur **EXIT** pour terminer.
- 5** Pour annuler l'**Arrêt différé**, entrez quatre zéros dans le réglage ci-dessus.

Réglages Économie d'énergie

Extinction automatique

Le téléviseur s'éteint automatiquement (il passe en mode de veille) au bout de 4 heures si vous n'appuyez sur aucune touche de la télécommande ou du téléviseur.

- 1** Appuyez sur  et ▲ / ▼ pour mettre en surbrillance l'icône **Options**.
- 2** Appuyez sur ▶ et ▲ / ▼ pour sélectionner **Gestion de l'alimentation** et appuyez sur **OK**.
- 3** Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner **Extinction Automatique**.
- 4** Appuyez sur ▶ et ▲ / ▼ pour sélectionner **Marche** ou **Arrêt**, puis appuyez sur **OK**.

REMARQUE:

- Cette fonction est définie sur **Marche** lorsque le paramètre **Lieu** est défini sur **Domicile**.
- 1 minute avant de passer en mode de veille, un message d'avertissement s'affiche.
- Lorsque les fonctions suivantes sont définies, c'est la fonction définie pour l'heure la plus proche qui se déclenche.
 - Extinction automatique
 - Arrêt différé
 - Mise hors tension automatique après 1 heure d'inactivité (après une mise sous tension avec la fonction Marche)
 - Mise hors tension auto quand aucun signal (après 15 minutes d'absence de signal)

Hors tension quand aucun signal

Le téléviseur se met automatiquement hors tension au bout de 15 minutes si aucun signal n'est détecté. Vous pouvez définir ce réglage sur Arrêt dans les cas suivants :

- Faible intensité du signal de la chaîne analogique (pas de détection de signal).
- Seule Audio L/R est raccordée à l'entrée externe pour écouter de la musique via les haut-parleurs du téléviseur.

- 1** Dans le menu **Gestion de l'alimentation**, appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner **Hors tension quand aucun signal**.
- 2** Appuyez sur ▶ et ▲ / ▼ pour sélectionner l'élément que vous souhaitez changer et appuyez sur ◀ / ▶ pour sélectionner **Marche** ou **Arrêt**.

REMARQUE:

- Le réglage par défaut est **Marche**.
- Un message d'avertissement s'affiche 1 minute avant la mise hors tension.


Informations sur l'écran numérique

En mode **numérique**, les informations à l'écran et le guide des programmes donnent accès aux détails des émissions pour toutes les chaînes disponibles.

Information

- Appuyez sur **[i+]** pour afficher l'écran d'informations. Celui-ci contient les détails de la chaîne et de l'émission visualisée.

Exemple d'affichage



- Appuyez sur **▲ / ▼** pour sélectionner le guide d'informations «**Maintenant**», «**Suite**» ou «**Aussi**».

Le contenu de l'information sélectionnée apparaît.

- Pour enregistrer la prochaine émission programmée, sélectionnez **Suite**, puis appuyez sur **OK**. L'écran **Minuterie** apparaît.



- Les détails de l'émission ont été ajoutés à la programmation. Mettez en surbrillance **Régler minuterie**, puis appuyez sur **OK** pour enregistrer.

Pour indiquer qu'une programmation d'enregistrement a été réglée, une icône d'horloge s'affiche dans les champs **Suite** de l'écran d'informations. Une coche apparaît si la programmation est une Programmation de rappel.

Pour afficher plus d'informations :

- Appuyez sur **QUICK** pour ouvrir le **Menu rapide**.
- Appuyez sur **▼** pour mettre en surbrillance **Plus d'information**, puis appuyez sur **OK**.

Icônes des informations à l'écran

	Icône	Description
Infos service		Type de service (TV, Radio, Texte)
		Passer
Infos audio		Mono
		Stéréo
		Bilingue mono
		Multi-chaînes
		Dolby Digital
		Dolby Digital+
		Quand HE-AAC est décodé.
		Description audio
Infos audio/sous-titres		Pour les malentendants
Informations d'enregistrement		Informations Enregistrement + Service
Infos événement		Format vidéo (HD, SD)
		Rapport d'aspect
		Télétexte
		Sous-titres (simple, multiple)
		Plage audio (Mono, Multi)
		Verrouillage parental
		Crypté
Infos programmation		Enregistrement
		Rappel

Utilisation de EPG (Guide électronique des programmes)

Utilisation du Guide Hertzien

- 1 La touche **GUIDE** permet d'afficher le Guide à l'écran, avec les détails de la chaîne et de l'émission visualisée en surbrillance. Il peut prendre quelques instants pour s'afficher.

TV	6:00	6:30	7:00	7:30	8:00
1 ABC HDTV	World Business Today	Big Brother's Little Brother	World Business...		
2 ABC1	Seven Wonders of Ancient Rome	Battlefield Detectives	Hope & Faith		
3 ABC2	ITV Morning News	ITV Morning News			
4 ABC1	Balaurio	ITV Morning...	Seven Wonders of Ancient Rome		
5 ABC3	Seven Wonders of Ancient Rome	Hope & Faith	Hope & Faith		
6 BBC ONE	BBC News 24	BBC News 24	BBC News 24		
7 BBC TWO	Kickstart Natural Born Dealers	Zoo Story	Animal Cops...		
8 BBC THREE	World News Today		Go, Diego, Go!	World News Today	
9 BBC NEWS 24	World News Today		Go, Diego, Go!	World News Today	
10 BBC1	Big Brother Live	Go, Diego, Go!	ets in Hong Kong	Hope & Faith	ets in Hong Kong
11 CBBC Channel	World's Toughest	World's Toughest	World's Toughest		
12 TF1 HD	Zoo Story	Filmbis	Zoo Story		
13 FRANCE 2 HD	Good Morning Sports Fan	Animal Cops Houston			

Vous pouvez choisir un intervalle de 1,5 ou de 3 heures en appuyant sur la touche **VERTE**.

- 2 Appuyez sur ◀/▶ pour afficher des informations sur les autres émissions programmées sur la chaîne sélectionnée. Pour mettre en surbrillance la première émission dans la grille de genre, appuyez sur la touche **ROUGE**.
- 3 Pour consulter les détails des autres émissions disponibles, appuyez sur ▲/▼ pour parcourir la liste des chaînes. Une fois la chaîne sélectionnée, les détails de l'émission en cours de diffusion s'affichent. Appuyez sur ◀/▶ pour afficher les informations des prochaines émissions.
- 4 Pour obtenir des informations sur une émission en surbrillance, appuyez sur **i+**.
- 5 Pour régler la minuterie pour cette émission, appuyez sur la touche **BLEUE** afin d'afficher le menu **Programmations**.
- 6 Appuyez sur ⤴⤵⤶⤷ pour visualiser une autre page.


Mise à niveau EPG :

- 1 Dans l'écran du guide, appuyez sur **QUICK**.
- 2 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner **Mise à niveau EPG**.

Sélection/recherche du genre

Dans l'écran du guide, vous pouvez utiliser les fonctions de sélection et de recherche du genre.

- 1 Dans l'écran du guide, appuyez sur **QUICK**.
- 2 Appuyez sur ▲/▼ pour mettre en surbrillance **Couleur genre** dans le **Menu rapide** et appuyez sur **OK**.





- 3 Appuyez sur la touche de couleur de votre choix pour assigner la couleur au genre sélectionné. Quatre couleurs sont disponibles. Appuyez sur **BACK** pour revenir à l'écran du guide.

Réglages numériques : contrôle parental


Pour empêcher la visualisation de films ou d'émissions inappropriés, il est possible de verrouiller des chaînes ou des menus. Une fois verrouillés, il est uniquement possible d'y accéder en tapant un code PIN.

Réglage de l'identifiant parental

- 1 Appuyez sur  et ▲ / ▼ pour mettre en surbrillance l'icône **Installation**.
- 2 Appuyez sur ► et ▲ / ▼ pour sélectionner **Réglages DTV**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner **Réglage de l'identifiant parental** et appuyez sur **OK**.



- 4 Entrez un numéro à quatre chiffres à l'aide des touches numériques. Vous êtes alors invité à saisir le code une nouvelle fois afin de le confirmer.



Le code PIN est à présent paramétré.

Si vous définissez un code PIN, ce code vous sera demandé lorsque vous activerez les fonctions **Recherche automatique** et **Réinitialiser TV**. «0000» n'est pas une valeur acceptable.

Niveau verrouillage


La fonction Contrôle parental vous permet d'empêcher l'accès à certaines émissions en fonction de leur niveau de classement. Si vous avez défini un code PIN, vous devez le saisir avant de pouvoir définir le niveau.

- 1 Dans le menu **Réglages DTV**, appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner **Contrôle parental**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner **Réglage Parental** ou **Réglage Lecture** et appuyez sur **OK**.

Réglage Parental: Sélectionnez si vous souhaitez régler les restrictions de visualisation sur les programmes diffusés.

Réglage Lecture: Sélectionnez si vous souhaitez régler les restrictions de visualisation sur la lecture des programmes enregistrés pour le disque dur USB.

- 3 Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner une option.



Pour visionner des émissions verrouillées, entrez le code PIN. Pour réactiver le contrôle parental, éteignez le téléviseur, puis mettez à nouveau sous tension.

Réglages numériques : Options Chaînes

*Vous pouvez créer une liste des chaînes numériques les plus regardées à partir du **Menu rapide** / **Menu Options Chaînes**. Appuyez sur **LIST** / ◀▶ pour sélectionner la liste des chaînes favorites.*

1 Sélectionnez la chaîne que vous souhaitez ajouter à votre liste des favoris.

2 Appuyez sur **QUICK** pour ouvrir le

O]TJ0 g 1 g /TT4 1 Tf 0 T92 0 0 10.92 24.96 418399.31Tm (c)Tj /TT /TT0

Verrouillage des chaînes

Le verrouillage des chaînes permet d'arrêter le visionnage des chaînes **numériques**, auxquelles il n'est possible d'accéder qu'en saisissant le code PIN.

- 1 Sélectionnez la chaîne que vous souhaitez verrouiller dans votre liste de chaînes.
- 2 Dans le **Menu rapide**, appuyez sur ▼ pour sélectionner **Options Chaînes**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez plusieurs fois sur ► pour mettre en surbrillance la case de verrouillage (🔒).
- 4 Appuyez sur **OK** pour sélectionner. Une coche apparaît dans la case.

Si vous avez défini un code PIN, vous devez le saisir avant de verrouiller les chaînes.

- 5 Répétez les étapes 1 à 4 pour les autres chaînes.
- 6 Appuyez sur **EXIT**.
- 7 À ce stade, lorsque vous sélectionnez l'une des chaînes de la liste des **chaînes verrouillées**, vous devez saisir le code PIN avant de pouvoir y accéder.

Réglages numériques : autres réglages

Sous-titres

En mode DTV, cette fonction affiche les sous-titres à l'écran dans la langue sélectionnée, sous réserve qu'ils soient diffusés.

- 1 Dans le menu **Réglages DTV**, appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner **Sous-titres et audio**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur ▼ pour sélectionner **Affichage des sous-titres**, et appuyez sur ► puis sur ▲ / ▼ pour sélectionner **Marche** ou **Arrêt**.

< Sous-titres et Audio	
Affichage des sous-titres	Arrêt ▶
Type de sous-titres	Normal
Langue sous-titres 1	English
Langue sous-titres 2	English
Type Audio	Normal
Langue audio 1	English
Langue audio 2	English

- 3 Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner **Langue sous-titres 1** ou **Langue sous-titres 2** et appuyez sur ► et ▲ / ▼ pour sélectionner une option.

Vous pouvez utiliser la touche **SUBTITLE** pour activer ou désactiver les sous-titres de la chaîne actuelle, et pour sélectionner la langue de sous-titrage si les sous-titres sont disponibles en plusieurs langues.

Langues audio


Cette fonction permet de regarder une émission ou un film avec des langues au choix, sous réserve que des pistes multilingues soient diffusées.

- 1 Dans le menu **Sous-titres et audio**, appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner **Type Audio** et appuyez sur ► et ▲ / ▼ pour sélectionner **Normal**, **Sound et malentendant** ou **Description Audio** et appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner **Langue sous-titres 1** ou **Langue sous-titres 2** et appuyez sur ► et ▲ / ▼ pour sélectionner une option.

Si plusieurs bandes sonores sont disponibles, utilisez la touche ◻/◻/◻ pour en choisir une.

Interface commune

Le connecteur d'interface commune, situé sur le côté du téléviseur, permet d'insérer un module d'accès conditionnel (CAM) et une carte. Ceux-ci peuvent être obtenus auprès d'un fournisseur de services et permettent de visualiser des émissions disponibles avec un abonnement. Pour obtenir des compléments d'information, veuillez contacter un fournisseur de services.

- 1 Insérez le CAM et la carte dans le connecteur d'interface commune en suivant les instructions accompagnant le CAM. Un message s'affiche à l'écran pour confirmer que le CAM a été inséré.
- 2 Appuyez sur  et ▲ / ▼ pour mettre en surbrillance l'icône **Installation**.
- 3 Appuyez sur ► et ▲ / ▼ pour sélectionner **Réglages DTV**, puis appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner **Interface commune**, puis appuyez sur **OK**.
- 5 Les détails du CAM devraient maintenant être disponibles.

REMARQUE:

- Il est possible que la mise à jour du logiciel CI Plus CAM s'exécute automatiquement si tel est le souhait du fournisseur de services. Ce processus pourrait entraîner l'annulation des rappels/enregistrements.
- Il est possible que certaines interfaces communes ou logiciels CI+ CAM ne soient pas pris en charge.
- Le fonctionnement du logiciel CI+ n'est pas garanti, sauf dans le cas des services DTT Canal Ready proposés sur les modèles comportant le suffixe FC.

Mise à jour et licences du logiciel

Recherche de nouveau logiciel

Les mises à niveau logiciel peuvent éventuellement être recherchées manuellement à l'aide de la fonction **Rechercher nouveau logiciel**.

- 1 Dans le menu **Obtenir aide**, appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner **Mise à niveau logiciel**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner **Mise à niveau par air** et appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ► et ▲ / ▼ pour sélectionner **Rechercher nouveau logiciel**, puis appuyez sur **OK**. Le téléviseur commence automatiquement à rechercher une mise à niveau logicielle. La barre de progression se déplace le long de la ligne.



Si une mise à niveau est disponible, le téléviseur commence automatiquement le téléchargement. Dans le cas contraire, un message s'affiche vous indiquant qu'aucune mise à niveau n'est disponible.

REMARQUE: Lorsque **Actualisation auto** est réglée sur **Marche**, cette fonction n'est pas disponible.

Mise à niveau par réseau

TOSHIBA peut proposer des mises à niveau futures du logiciel du téléviseur. Le logiciel du téléviseur est mis à niveau via le réseau.

Avant de télécharger le logiciel :

Configurez votre téléviseur de façon à le connecter à Internet.

REMARQUE: Lors de la mise à niveau, vous ne pourrez pas regarder la télévision.

- 1 Dans le menu **Obtenir aide**, appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner **Mise à niveau logiciel**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner **Mise à niveau par réseau** et appuyez sur **OK**.

REMARQUE: Si le réseau n'est pas disponible, un message d'avertissement s'affiche.

- 3 La mise à niveau du logiciel du téléviseur démarre une fois le téléchargement terminé.

Licences de logiciel

Vous pouvez consulter à l'écran les licences du logiciel utilisé dans ce téléviseur.

- 1 Dans le menu **Obtenir aide**, appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner **Licences de logiciel**, puis appuyez sur **OK**.
Un écran apparaît. Il affiche toutes les informations sur les licences correspondant au logiciel du téléviseur.

Informations système et Réinitialiser TV

Informations système

Cette fonction permet de vérifier la version du logiciel installé. En mode DTV, d'autres informations sont fournies, notamment la puissance et la qualité du signal, la fréquence centrale, la modulation, etc.

- 1 Dans le menu **Obtenir aide**, appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner **Informations système**.
- 2 Appuyez sur **OK** pour afficher les **Informations système**.

Informations système			
TOSHIBA 2013 Jan 19 2013 Version du logiciel : xxxxxxxx Version MBOOT : xxxxxxxx			
MOYEN			
CH 25	FAIBLE	BONNE	BONNE
MOYEN			
CH 33	FAIBLE	BONNE	BONNE
MOYEN			
CH 67	FAIBLE	BONNE	BONNE

- 3 Pour plus d'informations sur la qualité du signal d'un multiplex spécifique, appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner le multiplex de votre choix.
- 4 Appuyez sur **OK** pour afficher un écran contenant des informations techniques détaillées sur le multiplex sélectionné.

Réinitialiser TV

*Si vous sélectionnez **Réinitialiser TV**, tous les réglages du téléviseur effectués en usine sont rétablis.*



- 1 Dans le menu **Installation**, appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner **Réinitialiser TV**.
- 2 Appuyez sur **OK** pour sélectionner. Un message s'affiche vous indiquant que tous les réglages vont être perdus. Appuyez sur **OK** pour continuer.


Lorsque vous remettez le téléviseur sous tension, l'écran **Réglage rapide** s'affiche. Appuyez sur **OK** pour accélérer le réglage et effectuer une recherche automatique. (Reportez-vous à la section « Réglage rapide » à la page 15.)



Paramètres PC


Position horizontale et Position verticale

Connectez le PC (comme indiqué à la section « Connexion d'un ordinateur ») et vérifiez qu'une image s'affiche sur l'écran du téléviseur. Réglez la position de l'image en fonction de vos préférences personnelles.

- 1 Appuyez sur  et ▲ / ▼ pour mettre en surbrillance l'icône **Réglage**.
- 2 Appuyez sur , puis sur ▲ / ▼ pour sélectionner **Réglages d'affichage**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner **Paramètres PC** et appuyez sur **OK**.





- 4 Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner une option et appuyez sur  /  pour ajuster les réglages.





Phase d'horloge

La fonction **Phase d'horloge** adapte le signal de l'ordinateur à l'affichage à cristaux liquides. Cet ajustement permet d'effacer les bandes horizontales et le flou de l'image.

- 1 Dans le menu **Réglages d'affichage**, appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner **Paramètres PC**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner **Phase d'horloge**.
- 3 Appuyez sur  /  pour régler jusqu'à ce que l'image soit nette, puis appuyez sur **OK**.

Horloge d'échantillonnage

Le réglage de la fonction **Horloge d'échantillonnage** permet de modifier le nombre d'impulsions par balayage et, par conséquent, d'éliminer les lignes verticales sur l'écran.

- 1 Dans le menu **Réglages d'affichage**, appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner **Paramètres PC**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner **Horloge d'échantillonnage**.
- 3 Appuyez sur  /  pour régler jusqu'à ce que l'image soit nette.

Réinitialiser

Utiliser **Réin.** pour rétablir les paramètres par défaut de tous les éléments.

- 1 Dans le menu **Réglages d'affichage**, appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner **Paramètres PC**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner **Réinitialiser**, puis appuyez sur **OK**.

REMARQUE: Aucune de ces fonctions n'est disponible si le PC est connecté via HDMI.


Lors du réglage des paramètres du PC, l'écran est momentanément indisponible. Ceci ne doit pas être considéré comme un dysfonctionnement.

Les réglages par défaut et les plages de réglage peuvent varier en fonction du format du signal d'entrée.

Sélection de l'entrée et connexions AV


Voir page 8 pour une image détaillée indiquant les connexions recommandées.

La plupart des enregistreurs multimédia et décodeurs envoient un signal par le câble Péritel pour commuter le téléviseur sur la prise d'Entrée correcte.


Vous pouvez également appuyer à plusieurs reprises sur la touche  jusqu'à ce que l'image provenant de l'appareil raccordé au téléviseur apparaisse.

Sélection de l'entrée


Utilisez la fenêtre de sélection des entrées si le téléviseur ne s'allume pas automatiquement.

- 1 En appuyant sur la touche  de la télécommande ou du téléviseur, vous ferez apparaître à l'écran une liste reprenant toutes les entrées et tous les équipements externes.

Appuyez sur  sur la télécommande



Maintenez enfoncée  /  sur le téléviseur









HDMI® affiche un équipement connecté à l'entrée HDMI à l'arrière ou sur le côté du téléviseur.


PC illustre un ordinateur connecté à l'Entrée RGB/PC à l'arrière du téléviseur.


Étiquetage des sources d'entrée vidéo





Ces étiquettes d'entrée s'affichent dans le sélecteur d'entrée. Vous pouvez étiqueter les entrées vidéo en fonction des appareils que vous avez raccordés au téléviseur.


- 1 Appuyez sur  et  /  pour mettre en surbrillance l'icône **Options**.
- 2 Appuyez sur  /  pour sélectionner **Connexions AV** et appuyez sur **OK**.



- 3 Appuyez sur  pour mettre en surbrillance **Étiquetage de l'entrée**, puis appuyez sur **OK**.



- 4 Appuyez sur  /  pour sélectionner l'élément que vous souhaitez étiqueter, puis appuyez sur  /  pour sélectionner **--**, **Ampli**, **Câble**, **DVD**, **Jeux**, **PC**, **Enregistreur** ou **Satellite**.



- 5 Répétez l'étape 4 pour d'autres entrées vidéo.

Sortie audio numérique

Lors du branchement d'un amplificateur Surround Sound sur la sortie audio numérique (Sony/Philips Digital Interface Format [S/PDIF]), les options suivantes peuvent être sélectionnées ou ajustées.

- 1** Dans le menu **Son**, appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner **Sortie audio numérique** et appuyez sur **OK**.

< Son	
Balance	0
Graves	0
Aiguës	0
Réglages sonores avancés	
Égalisation du son	
Contrôle gamme dynamique	Marche
Db. language	Langue 1
Réglage Niveau Audio	
Haut-parleurs de TV	Marche
Volume Casque	
Description audio	
Sortie audio numérique	

- 2** Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner une option.

Format audio

Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner **PCM** ou **Auto**.

PCM: Ce mode permet d'utiliser un format PCM sur la prise de sortie audio numérique.

Auto: Ce mode permet d'utiliser un format Dolby Digital (si disponible) ou PCM sur la prise de sortie audio numérique.

Dolby Digital → Dolby Digital

Dolby Digital Plus → Dolby Digital

MPEG → PCM

HE-AAC → Dolby Digital

Retard Audio

Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner **Auto** ou **Manuel**.

Auto: Ce mode ajuste automatiquement la synchronisation audio en fonction de la synchronisation vidéo.

REMARQUE: Le décalage dans le temps peut être plus important entre l'image et le son en fonction de l'équipement connecté (amplificateur, etc.). Dans ce cas, sélectionnez **Manuel**.

Manuel: Vous pouvez ajuster manuellement la synchronisation du signal audio en fonction de la synchronisation du signal vidéo.

Réglage du retard

Appuyez sur ◀/▶ pour ajuster la synchronisation du signal audio (0 – 250 ms) en fonction de la synchronisation du signal vidéo.

REMARQUE:


- Cette fonction est grisée quand **Retard Audio** est réglé sur **Auto**.
- Un décalage se produit quand le signal vidéo ou le signal audio est changé. Ajustez la synchronisation en fonction.
- Lors de l'ajustement de la synchronisation, baissez au maximum le volume de l'équipement Audio-vidéo utilisé. En fonction de l'équipement, du bruit, etc. peut se produire quand le signal est changé.
- En fonction de l'équipement connecté (amplificateur, etc.), il se peut que l'ajustement ne soit pas possible.
- Quand le réglage de sortie numérique optique (Auto→PCM) est changé, il peut être nécessaire d'ajuster de nouveau la synchronisation.
- Ne l'utilisez pas pour autre chose que la sortie audio de l'amplificateur audio-vidéo, etc. (un mauvais fonctionnement peut se produire)

Utilisation de la commande HDMI CEC

Il s'agit d'une nouvelle fonction qui utilise la technologie CEC et vous permet de contrôler les appareils Toshiba compatibles HDMI CEC depuis la télécommande du téléviseur via la connexion HDMI (page 10).

Si l'élément **Activer commande HDMI CEC** du menu **Config. commande HDMI CEC** est réglé sur **Marche**, les autres fonctions réglées sur **Marche** seront également activées.

Activer commande HDMI CEC

- 1 Appuyez sur  et ▲ / ▼ pour mettre en surbrillance l'icône **Options**.
- 2 Appuyez sur ► et ▲ / ▼ pour sélectionner **Config. commande HDMI CEC** et appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▼ pour sélectionner **Activer commande HDMI CEC** et appuyez sur ◀ / ► pour sélectionner **Marche**.

< Config. commande HDMI CEC		
Activation de la commande HDMI CEC	Marche	Marche
TV marche/arrêt auto	Marche	Arrêt
Veille automatique	Marche	
Contrôle ampli	Marche	
Réglage initial du haut-parleur	Haut-parleurs de TV	

REMARQUE: Si vous réglez **Activer commande HDMI CEC** sur **Arrêt**, tous les autres éléments seront grisés.

TV marche/arrêt auto

Le réglage **TV marche/arrêt auto** permet d'allumer automatiquement le téléviseur si un périphérique de commande HDMI CEC est sous tension.

- 1 Dans le menu **Config. commande HDMI CEC**, appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance **TV marche/arrêt auto**.
- 2 Appuyez sur ► et ▲ / ▼ pour sélectionner **Marche** ou **Arrêt**.

Veille automatique

Lorsque le réglage **Veille automatique** est activé, le téléviseur, s'il est éteint, désactive automatiquement (c'est-à-dire met en mode veille) tous les équipements HDMI CEC raccordés.

- 1 Dans le menu **Config. commande HDMI CEC**, appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance **Veille automatique**.
- 2 Appuyez sur ► et ▲ / ▼ pour sélectionner **Marche** ou **Arrêt**.

Contrôle ampli

Le réglage **Contrôle ampli** est utilisé pour mettre sous/hors tension l'amplificateur de commande HDMI CEC connecté.

- 1 Dans le menu **Config. commande HDMI CEC**, appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance **Contrôle ampli**.
- 2 Appuyez sur ► et ▲ / ▼ pour sélectionner **Marche** ou **Arrêt**.


Réglage initial des haut-parleurs

Le **Réglage initial des haut-parleurs** permet de choisir les enceintes du téléviseur ou les enceintes de l'amplificateur.


- 1 Dans le menu **Config. commande HDMI CEC**, appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance **Réglage initial des haut-parleurs**.
- 2 Appuyez sur ► et ▲ / ▼ pour sélectionner **Haut-parleurs de TV** ou **Ampli**.

Sélection de la source d'entrée de commande HDMI CEC

Si un appareil de commande HDMI CEC avec une capacité de commutation HDMI (par ex. un amplificateur AV) est connecté à l'entrée HDMI, vous pouvez sélectionner un autre appareil de commande HDMI CEC qui est connecté à l'appareil HDMI maître dans la liste de sources d'entrée.

- 1 Appuyez sur  pour afficher à l'écran une liste contenant toutes les sources d'entrées disponibles.
- 2 Appuyez sur ▼ pour sélectionner la source d'entrée à laquelle les appareils de commande HDMI CEC sont connectés.

- 3** Appuyez sur ► pour faire apparaître un deuxième écran de sélection avec tous les équipements de commande HDMI CEC connectés.



- 4** Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner la source d'entrée voulue, puis appuyez sur **OK**.

REMARQUE:

- Ces fonctions varient en fonction de l'appareil connecté. Si vous sélectionnez la source d'entrée de commande HDMI CEC dans la fenêtre contextuelle, certains appareils de commande HDMI CEC peuvent se mettre en marche automatiquement.
- Si le câble HDMI de l'équipement connecté est changé, **Activé** dans le menu Config. Commande HDMI CEC doit parfois être remis sur **Marche**.
- Si vous changez le câble HDMI sur un périphérique raccordé ou si vous modifiez un réglage du périphérique HDMI, réinitialisez le réglage de l'option **Activer commande HDMI CEC** du menu Config. commande HDMI CEC d'**Arrêt** à **Marche**.

Lecture monotouche par commande HDMI CEC

Si l'équipement connecté est commuté sur Marche, la commande HDMI CEC détectera automatiquement le téléviseur via la sélection d'entrée. Si le téléviseur est en mode Veille, il passera automatiquement en Marche.

Ces fonctions peuvent être activées ou désactivées dans le menu **Config. Commande HDMI CEC** (voir page 80).

REMARQUE:

- Même si l'équipement affiche un menu, le téléviseur peut indiquer automatiquement la source d'entrée.
- Cette fonction varie en fonction de l'équipement connecté et du statut du téléviseur.

Mise en veille par commande HDMI CEC

Si le téléviseur est mis hors tension (mode Veille), le téléviseur envoie un message pour mettre hors tension (mode Veille) tous les appareils de commande HDMI CEC connectés au téléviseur.

Ces fonctions peuvent être activées ou désactivées dans le menu **Config. Commande HDMI CEC** (voir page 80).

REMARQUE: Cette fonction varie en fonction de l'équipement connecté et du statut du téléviseur.

Utilisation de la fonction TV MHL


Vous pouvez utiliser les fonctions suivantes en raccordant la prise TV HDMI 3 et la prise USB d'un téléphone portable, etc. avec un câble MHL.

- Charge d'un téléphone portable à partir du téléviseur
- Opérations bidirectionnelles entre le téléviseur et le téléphone portable
- Sortie vidéo/audio du téléphone portable

REMARQUE: Ces fonctions peuvent ne pas être disponibles en fonction de l'appareil connecté.

Connexion d'un appareil compatible MHL

Connectez l'appareil à la prise HDMI 3 du téléviseur avec un câble MHL (non fourni).



- Lorsque vous connectez un appareil compatible MHL à la prise HDMI 3 du téléviseur en utilisant un câble MHL, la recharge démarre automatiquement.

REMARQUE: Ne pas connecter un appareil compatible MHL à tout autre port que le port HDMI 3.

Fonctionnement d'un appareil compatible MHL

Lorsqu'un appareil compatible MHL est connecté au port HDMI 3 sur la TV, l'entrée se commute automatiquement pour le port HDMI 3.

Utilisez l'appareil avec la télécommande pour la TV. Pour afficher des photos, sélectionnez les photos en utilisant ▲▼◀▶ et appuyez sur **OK**. Pour lire une vidéo, appuyez sur ► (lecture).

En fonction de l'appareil compatible MHL connecté, il est possible d'effectuer les opérations depuis l'appareil.

Réglage MHL

Sélectionner si vous voulez ou non commuté automatiquement vers le port HDMI 3 lorsqu'un appareil compatible MHL est connecté.


- Dans le menu **Options**, appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner **Réglage MHL**.
- Appuyez sur ► et ▲ / ▼ pour sélectionner **Comm. d'entrée auto de TV**.
- Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner **Marche** ou **Arrêt**, puis appuyez sur **OK**.


Services de texte

Ce téléviseur est équipé d'une mémoire Télétexte multi-pages dont le chargement nécessite un certain temps. Il offre deux **modes** de visualisation du texte : **Auto** affiche **Fastext**, si celui-ci est disponible. **Liste** garde en mémoire vos quatre pages préférées.

Sélection des Modes

L'ensemble de caractères du texte est sélectionné automatiquement par la sélection de la langue dans le menu Options.

- Appuyez sur  et ▲ / ▼ pour mettre en surbrillance l'icône **Options**.
- Appuyez sur ► et ▲ / ▼ pour sélectionner **Télétexte** puis appuyez sur ◀ / ► pour sélectionner **Auto** ou **Liste**.



Informations Télétexte

La touche TEXT

Pour afficher les services de texte, appuyez sur **TEXT**. Appuyez à nouveau pour superposer le télétexte sur une image normalement retransmise, puis une nouvelle fois pour revenir en mode de visualisation normal. Il est impossible de changer de chaîne tant que la fonction Télétexte n'est pas annulée.

La première page qui s'affiche est la page *initiale*.

Vous pouvez accéder à une page de texte quelconque en tapant le numéro de page à 3 chiffres à l'aide des touches numériques, en appuyant sur les touches de couleur ou en appuyant sur **P**▲ pour avancer à la page suivante et sur **P**▼ pour revenir à la page précédente.

Sous-pages

Les pages à l'écran sont mises à jour de façon dynamique au fur et à mesure que les sous-pages sont reçues.

Si vous ouvrez une page contenant des sous-pages, ces dernières s'affichent automatiquement de manière séquentielle. Pour quitter le mode de changement automatique des pages secondaires, appuyez sur ◀ / ►.

Une fois sélectionnée, la sous-page que vous visualisez apparaît en surbrillance et, à mesure que le téléviseur charge les sous-pages supplémentaires, les numéros changent de couleur pour indiquer que ces pages ont bien été chargées.

Ces sous-pages resteront disponibles jusqu'à la sélection d'une nouvelle page, ou en mode télévision normal, jusqu'au prochain changement de chaîne.

Parcourir les pages en mode Auto

Si **Fastext** est disponible, vous verrez apparaître quatre titres en couleur à la base de l'écran.

Pour accéder à l'une des quatre rubriques indiquées, appuyez sur la touche de couleur de la télécommande.

Pour de plus amples informations sur votre (vos) système(s) de texte, consultez la page d'index Télétexte de la chaîne de télévision concernée ou demandez conseil à votre revendeur Toshiba le plus proche.

Parcourir les pages en mode LIST

Les quatre choix de couleur au bas de l'écran sont les numéros 100, 101, 102 et 103 (programmés dans la mémoire du téléviseur). Pour visualiser ces pages, appuyez sur la touche de couleur correspondante.

Pour modifier ces pages mémorisées, appuyez sur la touche de couleur souhaitée et tapez le numéro à 3 chiffres. Ce numéro apparaîtra alors dans le coin supérieur gauche de l'écran dans la case colorée.

Appuyez sur **OK** pour mémoriser. **Chaque fois que vous appuyez sur OK, les quatre numéros de page apparaissant au bas de l'écran sont mémorisés et remplacent les numéros précédents.**

REMARQUE: Le signal vidéo des entrées extérieures (EXT-1 et EXT-2) n'est pas sauvegardé.


Si vous n'appuyez pas sur **OK**, la sélection est perdue lorsque vous changez de chaîne.

Vous pouvez parfaitement visualiser d'autres pages en tapant leurs numéros à 3 chiffres respectifs – mais n'appuyez PAS sur **OK** sous peine de mémoriser ces pages.

Touches de commande

Vous trouverez ci-dessous un guide des fonctions des touches Télétexte de la télécommande.


Pour afficher la page d'index/initiale :

Appuyez sur  pour accéder à la page d'index ou à la page initiale. La page affichée dépendra du fournisseur de services.



TEXT Pour afficher une page Télétexte :

Appuyez sur **TEXT** pour afficher la fonction télétexte. Appuyez à nouveau pour superposer le télétexte sur une image normale. Appuyez encore pour revenir en mode de télévision normal. Il n'est pas possible de modifier les chaînes avant d'être revenu dans ce mode.


Pour révéler du texte caché :

Pour découvrir les réponses aux quiz jeux-concours et les pages de blagues, appuyez sur la touche .


Pour figer une page utile :

Il est parfois nécessaire de figer une page de texte. Appuyez sur  et  s'affiche dans le coin supérieur gauche de l'écran. La page reste figée tant que vous ne rappelez pas sur cette touche.

Pour agrandir la taille de l'affichage Télétexte :


Appuyez sur la touche  une seule fois pour agrandir la moitié supérieure de la page, appuyez une nouvelle fois pour agrandir la moitié inférieure. Appuyez une troisième fois pour repasser au format standard.

/EX Pour effacer temporairement l'écran de texte :

Appuyez une fois sur /EX pour effacer temporairement l'écran de texte. Pour rappeler l'écran d'affichage, appuyez de nouveau sur la touche.










Pour afficher des flashes d'information :


Sélectionnez la page des flashes pour le service Télétexte particulier (consultez la page d'index du service Télétexte). Les flashes s'afficheront au fur et à mesure de leur transmission.


 **N'oubliez pas d'annuler le texte avant de changer de canal - appuyez deux fois sur la touche TEXT.**

Questions-Réponses

Vous trouverez ci-dessous les réponses aux questions les plus fréquentes.

	Question	Réponse
Son	<i>Il n'y a pas d'image ni de son ?</i>	Vérifiez que le téléviseur n'est pas en mode veille. Vérifiez la fiche secteur et toutes les connexions au secteur.
	<i>Il y a une image mais pas de son ?</i>	Vérifiez toutes les connexions des câbles. Pas de son ou réception de sons dans un format non pris en charge. Vérifiez que le volume n'a pas été baissé ou que la touche de coupure du son n'a pas été activée. Vérifiez les réglages audio partagés.
	<i>Pourquoi la bande sonore est-elle en français alors qu'une autre langue audio a été sélectionnée ?</i>	L'émission est seulement diffusée avec une bande sonore en français.
	<i>Le son est incorrect ou il n'y a pas de son en mode DTV ?</i>	Appuyez sur  pour vérifier si l'option Malentendants n'a pas été sélectionnée.
Image	<i>Il y a bien une image, mais la couleur est faible ou absente ?</i>	Lorsque vous utilisez une source externe , par exemple une cassette vidéo de mauvaise qualité, il est parfois possible d'améliorer la reproduction des couleurs. La couleur est réglée en usine sur Auto de façon à ce que le téléviseur affiche automatiquement le meilleur système de couleurs. <i>Pour vérifier que le meilleur système de couleurs a été sélectionné :</i> 1 En laissant la source externe en lecture, sélectionnez Système couleur dans le menu Options .  2 À l'aide de la touche  /  , choisissez entre Auto , PAL , SECAM , NTSC4.43 ou NTSC3.58 .
	<i>Quelles peuvent être les autres causes de la mauvaise qualité de l'image ?</i>	Les parasites ou un signal faible. Essayez une autre chaîne. Un réglage fin manuel peut améliorer la qualité de l'image. 1 Sélectionnez le menu ATV réglage manuel . Mettez la station en surbrillance, puis appuyez sur OK . Appuyez ensuite sur  pour sélectionner Réglage fin manuel . 2 Utilisez les touches  /  pour clarifier l'image et le son. Appuyez sur OK , puis sur EXIT . 
	<i>La cassette vidéo/le DVD n'apparaît pas à l'écran ?</i>	Assurez-vous que l'enregistreur multimédia ou le lecteur DVD est bien raccordé au téléviseur (voir schéma des connexions page 8), puis sélectionnez l'entrée correcte à l'aide de la touche  .
<i>Pourquoi y a-t-il des bandes verticales sur l'écran en mode PC ?</i>	L' horloge d'échantillonnage peut nécessiter un ajustement. Sélectionnez Paramètres PC à partir du menu Réglages d'affichage , mettez en surbrillance Horloge d'échantillonnage , puis ajustez jusqu'à la disparition des lignes.	

	Question	Réponse
Image	<i>Pourquoi y a-t-il des bandes horizontales et/ou des images floues sur l'écran en mode PC ?</i>	La phase d'horloge peut nécessiter un ajustement. Sélectionnez Paramètres PC à partir du menu Réglages d'affichage , mettez en surbrillance Phase d'horloge , puis ajustez jusqu'à ce que l'image soit claire.
	<i>Il y a un problème avec la couleur lors de la lecture d'une source NTSC ?</i>	Connectez la source à l'aide d'un câble Péritel et réessayez. Sélectionnez Système couleur dans le menu Options . 1 Réglez la Couleur sur Auto et quittez le menu. 2 Sélectionnez le menu Image et réglez la teinte.
Généralités	<i>Pourquoi les commandes du téléviseur ne fonctionnent-elles pas ?</i>	Vérifiez que la fonction Bloc. clavier n'est pas réglée sur Marche .
	<i>La télécommande ne fonctionne pas ?</i>	Vérifiez que les piles ne sont pas déchargées ou insérées incorrectement.
	<i>Pourquoi la chaîne numérique est-elle bloquée ?</i>	La chaîne a été verrouillée dans Options Chaînes (reportez-vous à la section «Réglages numériques : Options Chaînes»).
	<i>Pourquoi certaines chaînes numériques avec abonnement ne sont-elles pas disponibles ?</i>	Votre abonnement doit être renouvelé. Veuillez contacter votre fournisseur de services.
	<i>Qu'est-ce que DVB-T ?</i>	Digital Video Broadcast (radiodiffusion vidéonumérique) via une antenne.
	<i>Qu'est-ce que DVB-C ?</i>	Digital Video Broadcast (radiodiffusion vidéonumérique) via une connexion câblée.
	<i>Comment les canaux DTV sont-ils sélectionnés ?</i>	Sélectionnez-les à partir de la liste de toutes les chaînes (touche LIST).
	<i>Que peut-on faire quand on a oublié le code PIN ?</i>	Utilisez le code PIN passe-partout 1276 puis changez-le en un code de votre choix. Sélectionnez Réglage de l'identifiant parental dans le menu Réglages DTV pour saisir le code PIN. Assurez-vous que personne d'autre ne peut utiliser le PIN passe-partout en rangeant le Mode d'emploi.
	<i>Pourquoi les sous-titres numériques ne s'affichent-ils pas à l'écran alors qu'ils ont été sélectionnés ?</i>	Les sous-titres ne sont pas actuellement diffusés par l'organisme de diffusion.
	<i>Le texte analogique ne fonctionne pas correctement ?</i>	Le Télétexte nécessite un signal de diffusion puissant. Il est normalement obtenu par une antenne sur le toit ou dans le grenier. Vérifiez l'antenne si le texte est illisible ou brouillé. Consultez la page <i>d'index principal</i> du service Télétexte et sélectionnez le <i>Guide de l'utilisateur</i> . Vous y trouverez une description plus ou moins détaillée des principes de fonctionnement du Télétexte. Pour de plus amples renseignements concernant l'utilisation du Télétexte, <i>reportez-vous au chapitre consacré au Télétexte</i> .
	<i>Pourquoi un numéro de page s'affiche-t-il en haut de l'écran alors que le texte n'est pas visible ?</i>	Le texte a été sélectionné, mais les informations de télétexte ne sont actuellement pas disponibles pour la source sélectionnée.
	<i>Pourquoi les appareils connectés via HDMI ne fonctionnent-ils pas correctement ?</i>	Veillez à utiliser des câbles portant le logo HDMI  (voir page 9). Certains équipements HDMI antérieurs peuvent ne pas fonctionner correctement avec votre nouveau téléviseur HDMI, en raison de l'adoption d'une nouvelle norme.
	<i>Pourquoi les appareils connectés via MHL ne fonctionnent-ils pas correctement ?</i>	Éteignez votre téléviseur et débranchez le cordon d'alimentation, puis rebranchez et allumez de nouveau. Éteignez la source d'alimentation du MHL puis allumez-la à nouveau. Essayez de reconnecter un câble MHL.
<i>Pourquoi les appareils HDMI CEC ne fonctionnent-ils pas ?</i>	Si l'appareil de commande HDMI CEC connecté ne fonctionne pas correctement après que vous avez changé les réglages de l'appareil, mettez votre téléviseur hors tension et débranchez le cordon d'alimentation, puis branchez-le à nouveau et remettez le téléviseur sous tension. Débranchez le câble HDMI de l'appareil de commande HDMI CEC et rebranchez-le à nouveau.	
<i>Le logo HDMI CEC reste affiché alors que l'appareil est déconnecté ?</i>	Si l'appareil HDMI CEC est déconnecté, le logo disparaîtra au bout d'une minute environ.	

	Question	Réponse						
Généralités	Pourquoi les appareils mis en réseau ne fonctionnent-ils pas ?	Les câbles LAN ne sont pas raccordés correctement ou ne le sont pas du tout. Raccordez tous les câbles (voir page 12). Vérifiez que votre adresse réseau est correctement configurée (voir page 42).						
	Pourquoi le réseau sans fil ne fonctionne-t-il pas ?	Vérifiez que le point d'accès est sous tension.						
	Pourquoi la fonction Lecteur multimédia ne fonctionne-t-elle pas ?	Vérifiez que les appareils sont correctement raccordés. Un comportement inattendu peut se produire en cas de connexion via un concentrateur USB. Vérifiez si votre configuration réseau utilise un serveur multimédia.						
	Pourquoi le disque dur USB ne fonctionne-t-il pas ?	Votre pays/région ne prend peut-être pas en charge la fonction de disque dur USB.						
	Pourquoi Skype ne démarre ne démarre pas ?	Vérifiez que la caméra vidéo recommandée (page 54) est connectée au téléviseur. Assurez-vous que le câble réseau est bien connecté (page 12). Vérifiez le réglage réseau du téléviseur. Mettez le téléviseur hors tension et débranchez le cordon d'alimentation. Après 1 minute, branchez le cordon d'alimentation et mettez le téléviseur sous tension.						
	Pourquoi n'est-il pas possible de se connecter au compte Skype ?	Si vous n'avez pas de Nom Skype, créez un Nom Skype dans Créer un compte . Si vous oubliez votre mot de passe, consultez le site www.skype.com et confirmez le mot de passe.						
	Qu'indiquent les témoins lumineux situés à l'avant du téléviseur ?	Vérifiez le tableau ci-dessous.						
	 <p>Capteur de télécommande</p> <p>DÉL Alimentation Allumé = Vert Veille = Rouge</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Témoins lumineux</th> <th>Condition</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vert</td> <td>Sous tension</td> </tr> <tr> <td>Rouge</td> <td>Hors tension (Veille ou Veille active)</td> </tr> </tbody> </table>	Témoins lumineux	Condition	Vert	Sous tension	Rouge	Hors tension (Veille ou Veille active)
Témoins lumineux	Condition							
Vert	Sous tension							
Rouge	Hors tension (Veille ou Veille active)							

Autres problèmes

Si le problème avec votre téléviseur ne se trouve pas dans cette section Questions et Réponse ou si la solution recommandée ne fonctionne pas, faites une des choses suivantes:

- 1 Mettez votre téléviseur hors tension. Après 30 secondes, remettez-le sous tension.
- 2 Mettez le téléviseur hors tension et débranchez le cordon d'alimentation. Après 1 minute, branchez le cordon d'alimentation et mettez le téléviseur sous tension.
- 3 Utilisez la fonction **Réinitialiser TV** dans le menu **Installation**.

Information

Avant de connecter un équipement externe, débranchez toutes les connexions au secteur. S'il n'y a pas d'interrupteur, débranchez les fiches des prises murales.

Données des signaux pour le connecteur Mini D-sub à 15 broches

Broche n°	Désignation du signal	Broche n°	Désignation du signal	Broche n°	Désignation du signal
1	R	6	Masse	11	NC
2	G	7	Masse	12	Données DDC
3	B	8	Masse	13	H-sync
4	NC*	9	+5V	14	V-sync
5	Masse	10	Masse	15	Horloge DDC

* NC = non connecté

Signaux PC pris en charge via la borne PC

L'entrée PC de ce téléviseur prend en charge uniquement les formats de signaux conformes à la norme VESA-DMT, comme indiqué dans le tableau ci-dessous. Étant donné que certains PC émettent des signaux d'entrée dont la résolution et la fréquence diffèrent de celles décrites dans le tableau ci-dessous, les phénomènes suivants peuvent se produire : affichage incorrect, détection d'un mauvais format, erreur dans la position de l'image, effet de flou ou image saccadée. Le cas échéant, réglez le format de sortie du moniteur de votre ordinateur en respectant les pages de réglage décrites ci-dessous.

Format	Résolution	Fréquence V	Fréquence H	Fréquence pixel	Standard VESA (DMT)
VGA	640 x 480	59,940 Hz	31,469 kHz	25,175 MHz	●
		72,809 Hz	37,861 kHz	31,500 MHz	●
		75,000 Hz	37,500 kHz	31,500 MHz	●
SVGA	800 x 600	56,250 Hz	35,156 kHz	36,000 MHz	●
		60,317 Hz	37,879 kHz	40,000 MHz	●
		72,188 Hz	48,077 kHz	50,000 MHz	●
		75,000 Hz	46,875 kHz	49,500 MHz	●
XGA	1024 x 768	60,004 Hz	48,363 kHz	65,000 MHz	●
		70,069 Hz	56,476 kHz	75,000 MHz	●
		75,029 Hz	60,023 kHz	78,750 MHz	●
WXGA	1280 x 768	59,995 Hz	47,396 kHz	68,250 MHz	●
		59,870 Hz	47,776 kHz	79,500 MHz	●
		74,893 Hz	60,289 kHz	102,250 MHz	●
	1280 x 800	59,810 Hz	49,702 kHz	83,500 MHz	●
	1360 x 768	60,015 Hz	47,712 kHz	85,500 MHz	●
WXGA+	1440 x 900	59,887 Hz	55,935 kHz	106,500 MHz	●
SXGA	1280 x 1024	60,020 Hz	63,981 kHz	108,000 MHz	●
		75,025 Hz	79,976 kHz	135,000 MHz	●
1080p	1920 x 1080p	60,000 Hz	67,500 kHz	148,500 MHz	●

Signaux vidéo ou PC pris en charge via les bornes HDMI

Les entrées HDMI de ce téléviseur prennent en charge uniquement les formats de signaux VGA, SVGA, XGA, WXGA et SXGA conformes au standard VESA, comme indiqué dans le tableau ci-dessous. Étant donné que certains PC et périphériques HDMI ou DVI émettent des signaux d'entrée dont la résolution et la fréquence diffèrent de celles décrites dans le tableau ci-dessous, les phénomènes suivants peuvent se produire : affichage incorrect, détection d'un mauvais format, erreur dans la position de l'image, effet de flou ou image saccadée.

Le cas échéant, réglez le format de sortie du moniteur de votre ordinateur, ou de votre périphérique HDMI ou DVI, en respectant les plages de réglage décrites dans le tableau ci-dessous.

Format	Résolution	Fréquence V	Fréquence H	Fréquence pixel	Standard VESA
480i	720 × 480i	59,940/60,000 Hz	15,734/15,750 kHz	27,000/27,027 MHz	
576i	720 × 576i	50,000 Hz	15,625 kHz	27,000 MHz	
480p	720 × 480p	59,940/60,000 Hz	31,469/31,500 kHz	27,000/27,027 MHz	
576p	720 × 576p	50,000 Hz	31,250 kHz	27,000 MHz	
1080i	1920 × 1080i	59,940/60,000 Hz	33,716/33,750 kHz	74,176/74,250 MHz	
1080i	1920 × 1080i	50,000 Hz	28,125 kHz	74,250 MHz	
720p	1280 × 720p	59,940/60,000 Hz	44,955/45,000 kHz	74,176/74,250 MHz	
720p	1280 × 720p	50,000 Hz	37,500 kHz	74,250 MHz	
1080p	1920 × 1080p	59,940/60,000 Hz	67,433/67,500 kHz	148,352/148,500 MHz	
1080p	1920 × 1080p	50,000 Hz	56,250 kHz	148,500 MHz	
1080p	1920 × 1080p	24,000 Hz	27,000 kHz	74,250 MHz	
1080p	1920 × 1080p	29,970/30,000 Hz	33,720/33,750 kHz	74,176/74,250 MHz	
1080p	1920 × 1080p	25,000 Hz	28,130 kHz	74,250 MHz	
VGA	640 × 480	59,940/60,000 Hz	31,469/31,500 kHz	25,175/25,200 MHz	●
		72,809 Hz	37,861 kHz	31,500 MHz	●
		75,000 Hz	37,500 kHz	31,500 MHz	●
SVGA	800 × 600	56,250 Hz	35,156 kHz	36,000 MHz	●
		60,317 Hz	37,879 kHz	40,000 MHz	●
		72,188 Hz	48,077 kHz	50,000 MHz	●
		75,000 Hz	46,875 kHz	49,500 MHz	●
XGA	1024 × 768	60,004 Hz	48,363 kHz	65,000 MHz	●
		70,069 Hz	56,476 kHz	75,000 MHz	●
		75,029 Hz	60,023 kHz	78,750 MHz	●
WXGA	1280 × 768	59,995 Hz	47,396 kHz	68,250 MHz	●
		59,870 Hz	47,776 kHz	79,500 MHz	●
		74,893 Hz	60,289 kHz	102,250 MHz	●
	1360 × 768	60,015 Hz	47,712 kHz	85,500 MHz	●
SXGA	1280 × 1024	60,020 Hz	63,981 kHz	108,000 MHz	●
		75,025 Hz	79,976 kHz	135,000 MHz	●

Format pris en charge par le lecteur multimédia

Lecteur multimédia	Format du support	Extension de fichier	Codec vidéo	Codec audio	USB	Réseau	Remarque
Photo	JPEG	.jpg .jpeg	JPEG	-	Oui	Oui	USB Compatibilité des données : JPEG Exif version 2.2 Résolution d'affichage maximale: •JPEG 15360 x 8640 (Base-line) 1024 x 768 (Progressive) •BMP 9600 x 6400 Nombre max. de fichiers : 1 000 par dossier Réseau Compatibilité des données : JPEG Exif version 2.2 Résolution d'affichage maximale: 4096 x 4096 Nombre max. de fichiers : 1 000 par dossier REMARQUE: Il est possible que la lecture de certains fichiers soit impossible.
	MPO	.mpo	MPO	-	Oui	Non	
	BMP	.bmp	BMP	-	Oui	Non	
Film	AVI	.avi	MPEG-2 MPEG-4 part2 H.264 (MPEG-4 AVC) DivX Xvid	MPEG-1/2 Layer-2 MPEG-1/2 Layer-3 Dolby Digital (AC-3) L-PCM ADPCM MPEG-2/4 LC-AAC MPEG-4 HE-AAC	Oui	Non	USB Nombre max. de fichiers : 1 000 par dossier Résolution d'affichage maximale: • Motion JPEG: 640 x 480 • Autres: 1920 x 1080 Taille vidéo maximale : illimitée Réseau Résolution vidéo maximale : 1920 x 1080 Nombre maximum de fichiers: 1000 / dossier Taille vidéo maximale : illimitée REMARQUE: Il est possible que la lecture de certains fichiers soit impossible.
	MPEG-2 PS	.mpg .mpeg	MPEG-1 Vidéo	MPEG-1/2 Layer-3	Oui	Non	
			MPEG-2 Vidéo	MPEG-1/2 Layer-2 Dolby Digital (AC-3) L-PCM	Oui	Oui	
	MPEG-2 TS	.ts .trp .tp	MPEG-2 Vidéo	MPEG-1/2 Layer-2	Oui	Oui	
			H.264 (MPEG-4 AVC) VC-1 (WMV9)	MPEG-1/2 Layer-3 Dolby Digital (AC-3) L-PCM MPEG-4 LC-AAC MPEG-4 HE-AAC	Oui	Non	
MPEG-2 VOB	.vob	MPEG-1 Vidéo MPEG-2 Vidéo	MPEG-1/2 Layer-2 MPEG-1/2 Layer-3 Dolby Digital (AC-3) L-PCM	Oui	Non		

Lecteur multimédia	Format du support	Extension de fichier	Codec vidéo	Codec audio	USB	Réseau	Remarque	
Film	MOV	.mov	H.264 (MPEG-4 AVC) MPEG-4 part2	MPEG-1/2 Layer-3 MPEG-2/4 LC-AAC MPEG-4 HE-AAC	Oui	Non		
	MP4	.mp4 .m4v	H.264 (MPEG-4 AVC) MPEG-4 part12,14	MPEG-1/2 Layer-3 MPEG-4 HE-AAC	Oui	Non		
			H.264 (MPEG-4 AVC)	MPEG-2/4 LC-AAC	Oui	Oui		
	ASF	.asf .wmv	VC-1 (WMV9)	WMA7/8/9/ Std WMA9 Pro	Oui	Non		
	DivX	.divx .div	DivX 3,4,5,6	MPEG-1/2 Layer-2 MPEG-1/2 Layer-3 Dolby Digital (AC-3) PCM ADPCM	Oui	Non		
	Xvid	.xvid	Xvid					
	MKV	.mkv	MPEG-1 Video MPEG-2 Video MPEG-4 part2 H.264 (MPEG-4 AVC)	MPEG-1/2 Layer-2 MPEG-1/2 Layer-3 Dolby Digital (AC-3) L-PCM MPEG-2/4 LC-AAC MPEG-4 HE-AAC	Oui	Non		
	Flash Video (FLV1)	.flv .swf	Sorenson H.263 (FLV1) H.264 (MPEG-4 AVC)	MPEG-1/2 Layer-3 MPEG-2/4 LC-AAC L-PCM ADPCM	Oui	Non		
	3GPP	.3gp	MPEG-4 part2 H.264 (MPEG-4 AVC)	MPEG-2/4 LC-AAC	Oui	Non		
Motion JPEG	.avi .mp4 .mkv	JPEG	L-PCM ADPCM	Oui	Non			
Musique	MP3	.mp3	–	MPEG-1/2 Layer-3	Oui	Oui	USB Nombre max. de fichiers : 1 000 par dossier Taille maximale de musique : illimitée Réseau Taux d'échantillonnage : 32, 44,1 et 48 KHz Débit binaire : 32 à 320 kbits/s Nombre max. de fichiers : 1 000 par dossier Taille maximale de musique : illimitée REMARQUE: Il est possible que la lecture de certains fichiers soit impossible.	
	MP4	.m4a	–	MPEG-2/4 LC-AAC	Oui	Oui		
	WMA	.wma	–	–	WMA7/8/ Std	Oui		Non
					WMA9 Std	Oui		Oui
					WMA9 Pro	Oui		Non
	WAV	.wav	–	LPCM ADPCM MPEG-1/2 Layer-3 WMA7/8/9/ Std WMA9 Pro	Oui	Non		
LPCM		–	–	–	Non	Oui		

Informations de licence



F D
L . D D
L D D

L DLNA , DLNA CERTIFIED , DLNA CERTIFIED



HDMI, HDMI H -D
M I
HDMI L , LLC -U

D L N A .
T F IIS MPEG L -3
V

C A ®
F ® P A
S I
C 1995-2009 A S
I
T . A F

LGPL EULA W
:// /W /W /
C F S ?O F
I



D X®, D X C ®, D X P ® HD
R C

T
7,295,673; 7,460,668; 7,515,710;
7,519,274

DVB DVB
P
H TV S
ETSI TS 102 796 1.1.1.

I I C -
U /



MHL, M H -D L
MHL L
MHL, LLC.

GPL :

Déclaration de conformité EU

Ce produit porte la marque CE conformément aux directives européennes associées.

Le responsable pour la marque CE est TOSHIBA TELEVISION CENTRAL EUROPE Sp. z o.o., ul. Pokoju 1 Biskupice Podgórne 55-040 Kobierzyce, Poland

Ce produit possède l'étiquette CE conformément aux directives européennes associées, notamment à la directive basse tension 2006/95/EC, à la directive compatibilité électromagnétique 2004/108/EC et à la directive RoHS 2011/65/UE.

De plus, le produit est compatible avec la directive Ecodesign 2005/32/EC (EuP) et 2009/125/EC (ErP) et les mesures additionnelles associées.

Si ce produit possède une fonction de réseau sans fil LAN intégrée, la directive concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications 1999/5/CE s'applique aussi.

Nettoyage de l'écran et de la carcasse

Éteignez le téléviseur, nettoyez l'écran et la carcasse avec un chiffon doux et sec. Nous recommandons de **ne pas** utiliser de produits nettoyants ou solvants sur l'écran ou la carcasse au risque de les endommager.

Mise au rebut...

Les informations suivantes concernent uniquement les États membres de l'Union européenne :

Mise au rebut des produits

Le symbole de la poubelle barrée indique que les produits ne doivent pas être jetés ni traités avec les ordures ménagères. Les piles et les accumulateurs intégrés peuvent être mis au rebut avec ce produit. Ils seront acheminés aux centres de recyclage correspondants.

La barre noire indique que ce produit a été mis sur le marché après le 13 août 2005.

En participant au recyclage des produits et des piles/accumulateurs, vous favorisez la mise au rebut correcte des produits et des piles/accumulateurs, et contribuez ainsi à éviter de possibles conséquences néfastes sur l'environnement et la santé humaine.

Pour obtenir de plus amples informations sur les programmes de collecte et de recyclage dans votre pays, contactez votre bureau municipal ou le magasin où vous avez acheté le produit.

**Mise au rebut des piles et/ou des accumulateurs**

Le symbole d'une poubelle barrée indique que les piles et/ou les accumulateurs doivent être collectés et traités séparément des ordures ménagères.

Si les piles ou les accumulateurs contiennent des taux de plomb (Pb), de mercure (Hg) et/ou de cadmium (Cd) supérieurs aux valeurs définies dans la Directive (2006/66/CE) relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs, les symboles chimiques du plomb (Pb), du mercure (Hg) et/ou du cadmium (Cd) apparaissent sous le symbole de la poubelle barrée.

En s'assurant que les piles et les accumulateurs sont correctement éliminés, vous assurez une correcte mise au rebut de ces produits et contribuez ainsi à éviter des conséquences potentiellement nuisibles pour la santé et l'environnement.

Pour obtenir de plus amples informations sur les programmes de collecte et de recyclage dans votre pays, contactez votre bureau municipal ou le magasin où vous avez acheté le produit.



Hg Cd Pb

Caractéristiques techniques et accessoires

Systèmes de réception

Systèmes de diffusion/canaux DVB-T

UK	UHF 21-68	PAL-I	UHF UK21-UK69
France	VHF 05-10 (VHF 01-05) UHF 21-69	PAL-B/G	UHF E21-E69 VHF E2-E12, S1-S41
Allemagne	VHF 05-12 UHF 21-69	SECAM-L	UHF F21-F69 VHF F1-F10, B-Q
Autriche	VHF 05-12 UHF 21-69	SECAM-D/K	UHF R21-R69 VHF R1-R12
Suisse	VHF 05-12 UHF 21-69		
Italie	VHF 05-12 (D,E,F,G,H,H1,H2) UHF 21-69		
Espagne	UHF 21-69		
Pays-Bas	VHF 05-12 UHF 21-69		
Grèce	VHF 05-12 UHF 21-69		

Systèmes de diffusion DVB-C

Systèmes de diffusion DVB-T2 (série L435*/L436* uniquement)

Systèmes de diffusion DVB-S/DVB-S2 (série L436* uniquement)

Entrée vidéo PAL, SECAM, NTSC 3.58/4.43

Connexions externes

EXT 1	Entrée/Sortie	Péritel 21 broches	RGB, Entrée A/V Sortie AV, Sortie TV
EXT 2	Entrée	Prises RCA Prise RCA Prises RCA	Y, P _B /C _B , P _R /C _R Vidéo (Y est partagé) Audio L + R (partagé)
HDMI 1/2/3/4	Entrée	Compatible HDMI® HDCP HDMI 3 est compatible avec MHL	Compatible Vidéo
PC	Entrée	Mini D-sub à 15 broches Analogique	
Sortie audio numérique (S/PDIF)		Optique	
Port LAN		RJ-45	
Port USB 1/USB 2		Lecteur multimédia Version de l'interface : USB 2.0 Classe USB : mémoire auxiliaire Système de fichiers : FAT16 et FAT32	

Prise casque 3,5 mm stéréo

Stéréo A2, Nicam
Système à 2 porteuses

Taille visible écran (approx.)

32	80 cm
39	98 cm
50	126 cm

Résolution de l'écran (H x V pixels)

32W	1366 x 768
32L	1920 x 1080
39L	1920 x 1080
50L	1920 x 1080

Format 16:9

Sortie son (10 % de distorsion) Principale: 7 W + 7 W

Consommation (approx.)

32W	81 W
32L	86 W
39L	138 W
50L	177 W

Consommation électrique du mode Veille (approx.) 0,3 W

Classe de rendement énergétique

32W	A+
32L	A+
39L	A+
50L	A+

Consommation électrique du mode sous tension* (approx.)

32W	33,9 W
32L	33,9 W
39L	48,3 W
50L	74,5 W

Consommation d'énergie annuelle moyenne** (approx.)

32W	47,0 kWh/an
32L	47,0 kWh/an
39L	67,0 kWh/an
50L	103,3 kWh/an

* Testé conformément à la norme IEC 62087-BD avec les réglages par défaut.

** Fonctionnant 4 heures par jour et 365 jours par an.

Dimensions (approx.)

32W	50,4 cm (H) 73,6 cm (L) 18,0 cm (P)
32L	50,4 cm (H) 73,6 cm (L) 18,0 cm (P)
39L	59,0 cm (H) 89,1 cm (L) 20,0 cm (P)
50L	74,3 cm (H) 113,6 cm (L) 23,0 cm (P)

(La dimension en hauteur inclut le support)

Poids (approx.)

32W	6,5 kg
32L	6,5 kg
39L	8,0 kg
50L	18,0 kg

Conditions de fonctionnement Température de 5 °C à 35 °C
Humidité de 20 à 80 % (non condensée)

Connexion sans fil

- Norme: IEEE 802.11a/b/g/n
- Plage de fréquences: 5,15-5,35 GHz, 5,47-5,725 GHz, 5,725-5,850 GHz, 2,400-

f d i s

•(l)6(c6(o)20(m5(n)2(d[(C)Ten)1-

**%*%*EP

© TOSHIBA Television Central Europe Sp. z o.o.

Tous droits réservés.

Toute reproduction, même partielle, strictement interdite sans autorisation écrite préalable.

TOSHIBA Television Central Europe Sp. z o.o.

ul. Pokoju 1, Biskupice Podgórne, 55-040 Kobierzyce, Poland

T2